

Паспорт изделия

Паспорт изделия

Зажимы СИЗ и СИЗ-К



Назначение:

Применяются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов.

Область применения:

При монтаже электрических линий в промышленных и бытовых помещениях;

В качестве временных ремонтных средств изоляции: используют при ремонте подъездов, МОП, в распасчных коробках, вольтажных щитках.

Материалы:

Материал корпуса: полипропилен;

Материал пружины: оцинкованная сталь.

Преимущества:

Материал корпуса не поддерживает горение, устойчив к высоким температурам, что полностью исключает вероятность самовозгорания электрической проводки;

Надежная изоляция места соединения – защита проводников от механического повреждения;

Корпуса зажима СИЗ оснащен «ребрами», которые повышают силу вращения при накручивании, что ускоряет процесс соединения проводов;

Специальные «крылья» на корпусе СИЗ-К для удобного закручивания;

Пружина конической формы обеспечивает надежный захват и долговременное удержание скрутки проводников;

Быстрая и простая установка без специального инструмента;

Возможность многоразового использования;

Зажимы имеют определенную цветовую гамму, которая соотносится с определенным сечением соединяемых проводников.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номин раб напряжение, В	450
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Степень защиты	IP30
Температура эксплуатации	-40 °С до +105°С
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	5 лет

Требования безопасности и эксплуатации

1. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации СИЗ (СИЗ-К) необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей» .



ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СИЗ (СИЗ-К), ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.

2. По способу защиты от поражения электрическим током СИЗ (СИЗ-К) соответствуют классу II по ГОСТ IEC 61140.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! МОНТАЖ СИЗ (СИЗ-К) НА ПРОВОДА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

3. Монтаж СИЗ (СИЗ-К) не требует применения специального инструмента.
4. Монтаж СИЗ (СИЗ-К) производится на предварительно оголенные (порядка 10-12мм) и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до полной фиксации пучка проводов. Корпус СИЗ (СИЗ-К) выполняет функцию изолятора.
5. СИЗ (СИЗ-К) предназначены для многократного использования.
6. При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.
7. При обнаружении неисправности СИЗ (СИЗ-К) его необходимо заменить на новый с аналогичными характеристиками.

Габаритные размеры:

Чертеж	Артикул	Размеры. мм		
		H	W	D
	084-09-01	15	8.7	6.5
	084-09-02	18	10	7.5
	084-09-03	23	11.2	9.5
	084-09-04	24.2	13.6	10.8
	084-09-05	27.8	16.1	12.7
	084-09-008	24.5	17	8
	084-09-009	27.5	18	9
	084-09-010	31	23	11

Производитель:
WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия