EPILSO®

RUS

EPF-320

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РУЧНОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	TPR+PA
Размеры:	151x49x37 мм
Вес:	274 г (с аккумуляторами)
Тип светодиода:	2x 3W LED (головной) 5W COB LED (боковой)
Источник питания:	Аккумуляторы (съёмные)
Параметры аккумулятора:	2x 18650 Li-Ion, 3.7V, 2200mAh
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5V 1A
Время заряда:	~3 ч
Степень защиты от пыли и влаги:	IP44

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фонарь EPILSO EPF-320
2. Аккумуляторы EPILSO 18650 2200mAh 3.7V 2шт
3. Кабель USB - USB Type-C
4. Руководство пользователя / Гарантийный талон

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Для заряда аккумуляторов в фонаре, необходимо отвернуть защитную резиновую заглушку. Затем, при помощи USB-кабеля, подключить в **порт USB Type-C** внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда до 3х часов.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают зеленым светом. Когда все 5 индикаторов будут беспрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

5 делений – 100% зарядки
4 деления – 80% зарядки
3 деления – 60% зарядки
2 деления – 40% зарядки
1 деление – 20% зарядки

Порт USB позволяет заряжать от фонаря любые портативные устройства (функция “PowerBank”). Например, он может использоваться как резервный вариант для зарядки смартфона.

EPILSO®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD

Модель
Model
Фонарь EPILSO EPF-320

Дата продажи
Date of sale

Место продажи
Place of sale

Дата обмена / возврата
Date of exchange / return

Печать магазина и подпись продавца
Store stamp and seller`s signature

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

Чтобы извлечь аккумуляторы необходимо открутить винт, расположенный на крышке отсека возле магнита. Затем сдвинуть её на 1.5 см в низ и приподнять.

Аккумуляторы вставляются контактами (+) в сторону к головной части фонаря. На нижней части контакт (-).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Нажатие кнопки вкл/выкл включит головной свет. Повторное её нажатие включит боковой свет. Следующее нажатие выключит фонарь.

Яркость света регулируется кнопками ⊖ и ⊕ в любом варианте света (головном или боковом).

Варианты света	Головной	Боковой
Яркость, Лм	160	400
Время работы, ч	4	3

Мягкая регулировка яркости

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически подзаряжать аккумуляторы.

Не используйте элементы питания, отличные от указанных в технических характеристиках.

Не разбирайте головную часть фонаря и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 2 года. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае неисправности светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

Уполномоченная организация / импортёр в РФ: ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Ningbo Begonia Electronics Co.,ltd, No.416, Shidai East Road, Taoyuan Street, Ninghai County, Ningbo city.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.

EAC

epilso.ru