



EPF-245

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
ручной

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	Алюминий
Размеры:	146x40 мм
Вес:	212 г (с аккумулятором)
Тип светодиода:	LUMINUS SST40 10W CREE XPE (зелёный) CREE XPE (красный)
Источник питания:	Аккумулятор (съёмный)
Параметры аккумулятора:	18650 Li-Ion, 3.7V, 2200mAh
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5V 2A
Время заряда:	~1.5 h
Степень защиты от пыли и влаги:	IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Фонарь EPILSO EPF-245
- 2. Аккумулятор EPILSO 18650 2200mAh 3.7V
- 3. Ремешок на запястье
- 4. Кабель USB - USB Type-C
- 5. Запасные резиновые уплотнители
- 6. Руководство пользователя / Гарантийный талон

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Для замены аккумулятора, необходимо открыть нижнюю крышку фонаря против часовой стрелки.
Аккумулятор вставляется контактом (+) в сторону к головной части фонаря. На нижней части контакт (-).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

HIGH – высокая яркость
MIDDLE – средняя яркость
LOW – низкая яркость
STROBE – мигание

Чтобы **включить фонарь** нужно нажать Кнопку 1. Фонарь включится в **режиме HIGH**. Одинарные кратковременные нажатия Кнопки 2 будут переключать режимы на следующие **MIDDLE** и **LOW**.

Для активации **STROBE** необходимо удерживать Кнопку 2 в любом из режимов, а также когда устройство выключено.

Поворотным переключателем можно **выбрать светодиоды**: основной белый свет (W), красный (R), зелёный (G).

Режимы	WHITE			
	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
Яркость, Лм	1500	800	140	есть
Время работы, ч	1	1.5	6	-
Дистанция, м	480	230	120	-

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо открунуть поворотное защитное кольцо и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда около 1.5 часа.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают зеленым светом. Когда все 4 индикатора будут беспрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

- 4 деления – 100% зарядки; 2 деления – 50% зарядки;
- 3 деления – 75% зарядки; 1 деление – 25% зарядки.
- 1 красный мигает – заряд батареи почти израсходован



ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 3 года. Гарантия на аккумулятор - 1 год. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае неисправности светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательств факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, если:


- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

Уполномоченная организация / импортер в РФ:
ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Нинбо Бегония Электроникс Ко., Лтд, ул. Шидай Восточная, д. 416, район Таоюань, уезд Нинхай, город Нинбо.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.



epilso.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически подзаряжать аккумулятор.

Не используйте элементы питания, отличные от указанных в технических характеристиках.

Рекомендуется периодически смазывать резиновые уплотнители и резьбовые части фонаря. При повреждении резиновых уплотнителей, необходимо их заменить.

Не разбирайте головную часть фонаря и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Фонарь выделяет большое количество тепла, вследствие чего происходит сильный нагрев корпуса, будьте осторожны.

Запрещается пользоваться фонарём в критической близости с легковоспламеняющимися веществами.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.



Будьте осторожны!
HOT
Нагрев корпуса!