



РН-01; РН-02; РН-03; РН-04; РН-05 **ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ ПРОВОДНОЙ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Назначение и область применения

Звонок электрический ЭВ 230 В 50 Гц УХЛ 4.2 артикул **РН-01; РН-02; РН-03; РН-04; РН-05** предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях.

Технические данные

Номинальное напряжение – 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность – не более 15 Вт
Уровень звукового давления – 70-85 дБА

Комплектность

1. Звонок электрический – 1 шт.
2. Коробка упаковочная – Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Требования по технике безопасности

Установка и подключение звонка должны производиться при отключенном напряжении квалифицированным лицом, знающим правила электробезопасности. Запрещается устанавливать и эксплуатировать звонок при нарушении электрической изоляции соединительных проводов, повреждениях корпуса, вне закрытых помещений, где возможно прямое воздействие атмосферных осадков. На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от электросети с помощью выключателя. Провода открытой проводки должны быть размещены в кабель-каналах. **Применять только с кнопкой на 250 В!**

Установка звонка и правила эксплуатации



1. Выключить напряжение.
 2. Снять крышку звонка с основания, нажав с помощью отвертки на защелку сверху крышки.
 3. Наметить и просверлить два отверстия в местах крепления основания к стене.
 4. Руководствуясь схемой подключения, установить кнопку, продеть два провода (от электросети и от кнопки) в большое отверстие в основании и закрепить основание на стене шурупами.
 5. Зачистить концы проводов, вставить их в гнезда блока зажимов (клеммника) и затянуть винты.
 6. Надеть крышку на основание, слегка надавив на нее до защелкивания.
 7. Включить напряжение, нажать на кнопку и убедиться в наличии звукового сигнала.
- Режим работы звонка – повторно-кратковременный.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 3 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации. Срок службы изделия – 10 лет. Информация о дате производства в формате месяц/год размещена над штрихкодом. Изготовитель – ООО «Тритон-Электро», Российская Федерация, 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д. 14, стр. 14. triton-ton@mail.ru +7 (499) 519-01-34 www.тритон-электро.рф
Гарантийный и послегарантийный ремонт: г. Москва, Озерковская наб., д. 50, стр. 1, 4-й этаж, ИП Платов В. В. Тел. для предварительной записи: +7 (926) 530-61-91, +7 (916) 683-46-58, пн.-пт. 09⁰⁰-11⁰⁰.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Звонок соответствует ГОСТ 7220–87 и признан годным к эксплуатации

Таблица соответствия Артикул – Тип звучания

Тип звучания	Аэропорт	Тройной ди-до	Двухтональная трель	Электронный гонг	Соловей
Артикул	РН-01	РН-02	РН-03	РН-04	РН-05

Устранение неисправностей

Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать звонок.
В случае неисправности отключите звонок от электросети
и обратитесь в гарантийную мастерскую.

Хранение и транспортировка

Изделие следует хранить и транспортировать
в индивидуальной упаковке с соблюдением мер предосторожности
от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Реализация

При реализации проверьте изделие на отсутствие
внешних механических повреждений.

Утилизация

Утилизируйте изделие согласно требованиям
законодательства территории реализации.

Дата изготовления

_____ 2025

Сделано в России

