НОВИНКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ WLC ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 12–24 В

Контроллеры серии WLC предназначены для управления режимами работы светодиодных лент с напряжением 12-24 В DC. Основные функции: включение и выключение светодиодных лент, регулировка яркости, насыщенности цвета, смена цвета, регулировка цветовой температуры, в зависимости от выбранной модели и типа светодиодной ленты. Контроллеры оснащены радиопультом RF.

DC 12–24 В | IP20 | +1..+40°C | 3 класс защиты | 3 года | пульт RF в комплекте

Контроллер для одноцветных лент — позволит легко регулировать яркость свечения и осуществлять включение/выключение света, а также выбирать динамические режимы свечения.

	Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/ Цвет корпуса	Пульт ДУ*/ Радиус действия
MONO	**WLC-C/04-24A**	12 В макс. 288 Вт 24 В макс. 576 Вт	3 выхода одновременно (синхронно)	8 А (общий выход макс. 24А)	1	2	металл/ черный	Радиопульт RF/ 15 м

Контроллер для CCT лент — позволит легко регулировать яркость свечения, цветовую температуру и осуществлять включение/ выключение света.

	Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/ Цвет корпуса	Пульт ДУ*/ Радиус действия
CCT	**WLC-C/06-16A**	12 В макс. 192 Вт 24 В макс. 384 Вт	2	8 А (общий выход макс. 16А)	3	–	металл/ черный	Радиопульт RF/ 15 м

Контроллер для RGB лент — позволит легко регулировать цветовые оттенки, осуществлять включение/выключение света, а также выбирать различные динамические режимы свечения, настраивать яркость и скорость смены цветов.

	Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/ Цвет корпуса	Пульт ДУ*/ Радиус действия
RGB	**WLC-C/07-24A**	12 В макс. 288 Вт 24 В макс. 576 Вт	3 (R,G,B)	8 А (общий выход макс. 24А)	–	12	ABS-пластик/ черный	Радиопульт RF/ 15 м

Контроллер для RGBW лент — позволит легко регулировать цвет, яркость свечения, осуществлять включение/выключение света, а также выбирать различные динамические режимы свечения, настраивать яркость и скорость смены цветов.

	Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/ Цвет корпуса	Пульт ДУ*/ Радиус действия
RGBW	**WLC-C/08-24A**	12 В макс. 288 Вт 24 В макс. 576 Вт	4 (R,G,B,W)	6А (общий выход макс.24А)	–	13	ABS-пластик/ белый	Управление по радиоканалу с частотой 2,4ГГц./25 м

*— Элементы питания в комплект не входят.

Внимание! Перед использованием контроллера, внимательно прочтите инструкцию.

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA®