

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ PROGIX
UTKFR10, UTKFR20, UTKFR30, UTKFR50, PRO3, PRO4, PRO5, U4F4B30, U4F4B40,
U4F4B50, KT3FKR20, KT3FKR30, KT3FKR40, KT3FKR50, DT3PFR20, DT3PFR30,
DT3PFR40, DT3PFR50
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Силовой удлинитель предназначен для использования для кратковременных подключений к электрической сети бытовых электроприборов.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Сечение провода	2 x 1,5 мм ²
Максимальный суммарный ток нагрузки	16 А
Вид провода	КГ
Температура эксплуатации	-40° +40°
Срок службы	5 лет

Артикул	Тип удлинителя	Длина провода	Степень защиты	Цвет	Количество розеток
UTKFR10	Удлинитель-шнур	10 м	IP44	Черный	1
UTKFR20	Удлинитель-шнур	20 м	IP44	Черный	1
UTKFR30	Удлинитель-шнур	30 м	IP44	Черный	1
UTKFR50	Удлинитель-шнур	50 м	IP44	Черный	1
PRO3	Удлинитель на рамке	30 м	IP44	Черный	1
PRO4	Удлинитель на рамке	40 м	IP44	Черный	1
PRO5	Удлинитель на рамке	50 м	IP44	Черный	1
U4F4B30	Удлинитель на катушке	30 м	IP20	Черный	4
U4F4B40	Удлинитель на катушке	40 м	IP20	Черный	4
U4F4B50	Удлинитель на катушке	50 м	IP20	Черный	4
KT3FKR20	Удлинитель-шнур	20 м	IP44	Черный	3
KT3FKR30	Удлинитель-шнур	30 м	IP44	Черный	3
KT3FKR40	Удлинитель-шнур	40 м	IP44	Черный	3
KT3FKR50	Удлинитель-шнур	50 м	IP44	Черный	3
DT3PFR20	Удлинитель на рамке	20 м	IP44	Черный	3
DT3PFR30	Удлинитель на рамке	30 м	IP44	Черный	3
DT3PFR40	Удлинитель на рамке	40 м	IP44	Черный	3
DT3PFR50	Удлинитель на рамке	50 м	IP44	Черный	3

3. Комплектность

Силовой удлинитель – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать силовой удлинитель и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.

- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать силовой удлинитель при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

ВНИМАНИЕ! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

5. Меры безопасности:

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4