

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ PROGIX
ECO500, ECO600, ECO700, ECO300, URB30, URB40, URB50, U4L7W30, U4L7W40,
U4L7W50, KT1LPR30, KT1LPR40, KT1LPR50
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Силовой удлинитель предназначен для использования для кратковременных подключений к электрической сети бытовых электроприборов.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	1500 Вт
Сечение провода	2 x 0.75 мм²
Максимальный суммарный ток нагрузки	6 А
Вид провода	ПВС
Температура эксплуатации	0° +40°
Срок службы	5 лет

Артикул	Тип удлинителя	Длина провода	Степень защиты	Цвет	Количество розеток
ECO500	Удлинитель-шнур	10 м	IP20	Оранжевый	1
ECO600	Удлинитель-шнур	20 м	IP20	Оранжевый	1
ECO700	Удлинитель-шнур	30 м	IP20	Оранжевый	1
ECO300	Удлинитель-шнур	50 м	IP20	Оранжевый	1
URB30	Удлинитель на рамке	30 м	IP20	Оранжевый	1
URB40	Удлинитель на рамке	40 м	IP20	Оранжевый	1
URB50	Удлинитель на рамке	50 м	IP20	Оранжевый	1
U4L7W30	Удлинитель на катушке	30 м	IP20	Черный	4
U4L7W40	Удлинитель на катушке	40 м	IP20	Черный	4
U4L7W50	Удлинитель на катушке	50 м	IP20	Черный	4
KT1LPR30	Удлинитель на катушке	30 м	IP20	Оранжевый	1
KT1LPR40	Удлинитель на катушке	40 м	IP20	Оранжевый	1
KT1LPR50	Удлинитель на катушке	50 м	IP20	Оранжевый	1

3. Комплектность

Силовой удлинитель – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать силовой удлинитель и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать силовой удлинитель при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

ВНИМАНИЕ! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

5. Меры безопасности:

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4