



**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНЫЙ ОР 600/50 С Р 645**



ПАСПОРТ

№ 11600651

1. Назначение изделия

• Ограничитель перенапряжения нелинейный типа ОР 600/50 предназначен для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений на ВЛИ до 1 кВ. Для однофазной ВЛ применяется один ограничитель, для трехфазной – три ограничителя.

• Ограничитель перенапряжения – варисторного типа. Поставляется в сборе с прокалывающим зажимом Р 645. Допустимые сечения магистрали – 16-150 мм². Тип варистора - ВОР/R 0,5/10.

Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией по монтажу!

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики ограничителей перенапряжения типа ОР 600 указаны в таблице 1.

Позиция	Номинальный разрядный ток, кА (для волны 8/20 мкс)	Максимальный разрядный ток, кА (для волны 8/20 мкс)	Наибольшее длительное рабочее напряжение, В	Предельный разрядный ток, кА (для волны 4/20 мкс)	Уровень напряжения защиты, В (при импульсе тока 10 кА 8/20 мкс)
ОР 600/50	10	40	500	100	1680

Таблица 1. Технические характеристики ограничителей перенапряжения типа ОР 600/50.

3. Комплект поставки*

Наименование	Кол-во, шт
Ограничитель перенапряжения в сборе с зажимом Р 645	1
Паспорт изделия	по запросу**

****Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплект поставки, не ухудшающие его характеристик.***

*****Основная информация указана на этикетке изделия. Данные, необходимые для эксплуатации изделий марки НИЛЕД и марки ВК (за исключением инструмента), не превышают пяти-шести показателей. В связи с этим информация, указанная на этикетке изделия, представлена в необходимом и достаточном объеме.***

4. Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177

4.2. Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.

4.3. Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Гарантийный срок эксплуатации комплекта – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.

5.2. Срок эксплуатации – 40 лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.

5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.

5.4. Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

5.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

6. Свидетельство о приёме

Ограничитель перенапряжения нелинейный ОП 600/50 с Р 645

Партия № _____

№ изделия _____

Год, месяц изготовления изделия _____

Изделие проверено на комплектность и признано годным для эксплуатации.

Штамп Контролера

Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

Дата приемки _____

7. Свидетельство об упаковке

Ограничитель перенапряжения нелинейный ОП 600/50 с Р 645 упаковано в
«ООО «НИЛЕД»

Дата упаковки _____

Штамп упаковщика

8. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения потребителем дефектов, возникших по вине производителя изделия в пределах гарантийного срока, рекламации следует направлять на предприятие-изготовитель – ООО «НИЛЕД», 142121, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, д. 24, тел. +7 (800) 222-26-68 (доб. 911).

Предприятие-изготовитель:
ООО «НИЛЕД»

142121, Россия, Московская обл., г. Подольск,
ул. Станционная, д. 24

Тел.\факс:

Отдел продаж – +7 (800) 222-26-68 доб.900;
Сервисный центр – +7 (800) 222-26-68 доб. 911.