



СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Руководство по эксплуатации

Назначение

Светильник CL721xx серии Фауст - высокотехнологичное изделие, позволяющее использовать главные преимущества современных светодиодных технологий.

Основные особенности светильника:

- Яркий и комфортный свет при высокой световой эффективности;
- Управление яркостью обычным настенным выключателем;
- Три режима яркости: 100%, 40%, 15%;
- Свет без мерцания и пульсаций;

Светильник предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на индивидуальной упаковке. Параметры электрической сети указаны также на маркировке, расположенной вблизи клемм подключения светильника.

1. Общие указания

1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».

1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

ВНИМАНИЕ! Светильник НЕ предназначен для подключения к внешнему диммеру любого типа!

2. Технические данные

- | | |
|--|------------------------------------|
| 2.1. Номинальное напряжение, частота | 170-260V, 50Hz |
| 2.2. Потребляемая мощность: | 12/18/24/36W |
| 2.3. Световой поток, Люмен | ~1200/~1800/~2400/~3600 |
| 2.4. Цветовая температура | 3800K– 4200K /нейтр/ |
| 2.5. Индекс цветопередачи | CRI > 80 |
| 2.6. Коэффициент пульсаций | 0,2% |
| 2.7. Характеристика степени защиты светильника | IP42 (накладные)/ IP20 (подвесные) |
| 2.8. Срок службы | 50 000 часов |
- Год и неделя выпуска светильника указаны на маркировке на тыльной стороне корпуса.

3. Комплект поставки

- | | |
|--|-------|
| 3.1. Светильник..... | 1 шт. |
| 3.2. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3.3. Коробка..... | 1 шт. |

4. Требования по безопасности

4.1. Перед началом монтажа или очистки отключить напряжение в сети. Электрические подключения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск!

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.

4.5. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

5. Инструкция по монтажу и подключению

5.1. Выберите место установки светильника и закрепите на опорной поверхности крепежный кронштейн. При необходимости примените дюбели.

5.2. Выполните подключение проводов питания, выходящих из корпуса светильника, к электрической сети.

5.3. Закрепите корпус светильника на крепежном кронштейне.

6. Управление яркостью настенным выключателем

Режимы яркости светильника доступны при управлении настенным выключателем, при этом контроллер светильника учитывает временной промежуток между выключением и последующим включением:

- Включите светильник настенным выключателем, светильник автоматически включится на 100% яркости.
- Выключите и в течение 2 секунд включите снова, будет установлен режим 40% яркости.
- Выключите и в течение 2 секунд включите снова, будет установлен режим 15% яркости.
- Выключите и в течение 2 секунд включите снова, будет установлен режим 100% яркости, и далее по кругу.

Режим яркости меняется, если между выключением и последующим включением прошло не более 2 секунд. Если прошло более 2 секунд, следующее включение будет в режиме 100%.

7. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

7.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

7.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.

7.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

8. Гарантийные обязательства

8.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

8.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

8.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

8.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Изготовитель

1. Citilux Asia Co., Ltd., 528231 Huma Industrial Zone, Foshan, GD, KHP
2. Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, KHP
3. ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37, garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:
ТУ 27.40.25-001-44089136-2021

Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номер сертификата:
ЕАЭС RU C-RU.НА46.B.02581/22



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Прибор не предназначен для эксплуатации вне зданий



Знак соответствия директивам ЕС



Прибор пригоден для эксплуатации вне зданий



Знак маркировки соответствия продукции Техническим регламентам ТС (Таможенного союза)



Тип ламп и их наличие в комплекте светильника



Наличие крепежа в комплекте светильника



Номинальное напряжение и мощность ламп



Минимальное расстояние до освещаемого объекта



Места использования (монтажа) светильника



Ссылка на инструкцию в комплекте светильника



Класс 1 защиты от поражения электрическим током (заземление). Желто-зеленый провод светильника соединить с  проводом заземления.



Светильник снабжен пультом дистанционного управления



Класс 2 защиты от поражения электрическим током (усиленная изоляция). Не соединять светильник с заземлением.



Светильник пригоден для монтажа на поверхностях с низкой огнестойкостью



Класс 3 защиты от поражения электрическим током (низкое напряжение)



Светильник пригоден для монтажа только на негорючих поверхностях



Светильник оборудован диммером (регулятором яркости) с непрерывной регулировкой



Степень защиты IP от проникновения внутрь светильника предметов и влаги



Светильник оборудован выключателем



Светильник оборудован диммером (регулятором яркости) со ступенчатой регулировкой



Светильник оборудован ножным выключателем



Возможность ориентации (плафона) в нескольких плоскостях



Длина приложенного сетевого шнура



Диаметр отверстия под светильник, мм



Светильник требует сборки перед использованием



Размер отверстия под светильник, мм

Заполняет торговое предприятие

Артикул _____,

« _____ » _____ 20 ____ г.
дата продажи

Подпись продавца _____

Штамп магазина и его адрес _____