



APPA 514

- Более 10 параметров измерений: переменный (AC) и постоянный (DC) ток до 10 А, переменное (AC) и постоянное (DC) напряжение до 1000 В, емкость до 60 мФ, сопротивление до 60 МОм, проводимость, испытание р-п переходов, проверка целостности цепи, измерение частоты, температуры (2 входных канала), скважность и длительность импульсов
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (True RMS)
- Базовая погрешность (DCV): $\pm 0,025\% + 20$ е.м.р.
- Режим измерения AC+DC для напряжения и тока (переменный сигнал с пост. составляющей)
- Регистратор (LOGGER): функция записи входных данных в память до 20К отсчетов (сохранение, просмотр, удаление, построение диаграммы/ трендов)
- Полоса пропускания 100 кГц для измерения переменного напряжения/ тока, а также полоса пропускания 10 кГц для переменного напряжения и переменного тока в режиме измерения переменного и постоянного тока
- Регистрация Min/ Max/ AVG (с метками времени) и пиковых значений/ Peak
- Внутренний таймер: часы (чч:мм), календарь (дд:мм:гггг)
- Режим относительных измерений (Rel), удержание показаний (Hold)
- Выбор диапазона Авто/Ручной
- Применение фильтра НЧ (Low Pass)
- Графический цветной ЖК-дисплей (70x52 мм), разрешение 320x240 точек, максимальное индицируемое число 60000, подсветка
- Поддержка отображения нескольких результатов измерений одновременно
- Подключение внешних термодатчиков
- Питание от литий-ионного аккумулятора 2000 мАч, зарядка осуществляется с помощью входящего в комплект сетевого адаптера
- Индикатор низкого заряда батареи
- Автовывключение питания
- Стандартный USB интерфейс связи с ПК
- Опция: адаптер UT-D07A (Bluetooth) для беспроводной связи
- Поддержка мобильного приложения беспроводного интерфейса передачи данных (смартфон/ планшет) для просмотра, сохранения, систематизации, обмена данными и проведения измерений на безопасном расстоянии
- Прочный корпус, водонепроницаемый дизайн IP65,
- Соответствует классу безопасности EN 61010-1 (кат III 1000 В/ кат IV 600 В)

Технические характеристики

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 80 %, APPA 514	
Измерение постоянного напряжения (DCV TRMS)	Пределы измерений 60/ 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В
	Разрешение 0,001/ 0,01 мВ/ 0,0001 В/ 0,001 В/ 0,01 В/ 0,1 В
	Входной импеданс ≥10 МОм
	Погрешность измерений*
	60 мВ ±(0,025 % + 20)
	600 мВ ±(0,025 % + 5)
Измерение переменного напряжения (ACV TRMS)	Пределы измерений 60/ 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В
	Разрешение 0,001 мВ/ 0,01 мВ/ 0,0001 В/ 0,001 В/ 0,01 В/ 0,1 В
	Входной импеданс ≥10 МОм
	Погрешность измерений *
	45 Гц~1 кГц 1 кГц~10 кГц 10 кГц~20 кГц 20 кГц~100 кГц
	60 мВ ±(0,6 % + 60) ±(1,2 % + 60) ±(3 % + 60) ±(4 % + 60)
	600 мВ ±(0,3 % + 30) ±(1,2 % + 40) ±(3 % + 40) ±(4 % + 40)
	6 В ±(0,3 % + 30) ±(1,2 % + 40) ±(3 % + 40) ±(4 % + 40)
	60 В ±(0,3 % + 30) ±(1,2 % + 40) ±(3 % + 40) ±(4 % + 40)
	600 В ±(0,3 % + 30) ±(1,2 % + 40) ±(3 % + 40) для справки
Измерение переменного и постоянного напряжения комбинированного (AC+DC)	Пределы измерений 60/ 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В
	Разрешение 0,001 мВ/ 0,01 мВ / 0,0001 В/ 0,001 В/ 0,01 В/ 0,1 В
	Входной импеданс ≥10 МОм
	Погрешность измерений *
	50 Гц~1 кГц 1 кГц~10 кГц 10 кГц~35 кГц
	60 мВ ±(1 % + 80) ±(3 % + 40) ±(6 % + 40)
	600 мВ ±(1 % + 80) ±(3 % + 40) ±(6 % + 40)
	6 В ±(1 % + 80) ±(3 % + 40) ±(6 % + 40)
	60 В ±(1 % + 80) ±(3 % + 40) ±(6 % + 40)
	600 В ±(1 % + 80) для справки для справки

	1000В	±(1,2 % +80)	для справки	для справки
Измерение силы переменного тока (ACA TRMS)	Пределы измерений	600/ 6000 мкА/ 60/ 600 мА/ 10 А		
	Разрешение	0,01 мкА/ 0,1 мкА/ 0,001 мА/ 0,01 мА / 0,001 А		
	Погрешность измерений в полосе частот*	45 Гц...1 кГц	1 кГц...10 кГц	
	600 мкА	±(0,6 % +40)	±(1,2 % +40)	
	6000 мкА	±(0,6 % +20)	±(1,2 % +40)	
	60 мА	±(0,6 % +40)	±(1,2 % +40)	
	600 мА	±(0,6 % +20)	±(1,2 % +40)	
	10 А	±(1 % +20)	±(3 % +40)	
Измерение силы постоянного тока (DCA TRMS)	Пределы измерений	600/ 6000 мкА/ 60/ 600 мА/ 10 А		
	Разрешение	0,01 мкА/ 0,1 мкА/ 0,001 мА/ 0,01 мА / 0,001 А		
	Погрешность измерений*			
	600 мкА	±(0,08 % +20)		
	6000 мкА	±(0,08 % +10)		
	60 мА	±(0,08 % +20)		
	600 мА	±(0,15 % +10)		
	10 А	±(0,5 % +10)		
Измерение силы переменного и постоянного тока комбинированного (AC+DC)	Пределы измерений	600/ 6000 мкА/ 60/ 600/ 10 А		
	Разрешение	0,01 мкА/ 0,1 мкА/ 0,001 мА/ 0,01 мА / 0,001 А		
	Погрешность измерений*	50 Гц~1 кГц	1 кГц~10 кГц	
	600 мкА	±(0,8 % +40)	±(2,0 % +40)	
	6000 мкА	±(0,8 % +20)	±(2,0 % +40)	
	60 мА	±(0,8 % +40)	±(2,0 % +40)	
	600 мА	±(0,8 % +20)	±(2,0 % +40)	
	10 А	±(1,2 % +20)	±(3 % +40)	
Сопротивление	Пределы измерений	600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 60 МОм		
	Разрешение	0,01 Ом/ 0,0001 кОм/ 0,001 кОм/ 0,01 кОм/ 0,0001 МОм/ 0,00 1МОм		
	Погрешность измерений *	В режиме REL: ± (0,05 % +10)		
	600 Ом			
	6 кОм			
	60 кОм	±(0,05 % +2)		
	600 кОм			
	6 Мом	±(0,3 % +10)		
	60 МОм	±(2,0 % +10)		
Электрическая проводимость	Пределы измерений	60 нСм		
	Разрешение	0,01 нСм		
	Погрешность измерений *	± (2 % +10)		
Емкость	Пределы измерений	6/ 60/ 600 нФ/ 6/ 60/ 600 мкФ/ 6/ 60мФ		
	Разрешение	0,001 нФ/ 0,01 нФ/ 0,1 нФ/ 0,001 мкФ/ 0,01 мкФ/ 0,1 мкФ/ 1 мкФ/ 10 мкФ		
	Погрешность измерений			
	6 нФ	± (3,0 % + 10)		
	60 нФ/	± (2,5 % + 5)		
	600 нФ			
	6 мкФ	± (2,0 % + 5)		
	60 мкФ			
	600 мкФ			
6 мФ	± (5,0 % + 5)			
60 мФ	Не установлена			
Частота(Hz)	Пределы измерений	60/ 600 Гц/ 6/ 60/ 600 кГц/ 6/ 60МГц		
	Разрешение	0,001 Гц/0,01 Гц/0,0001 кГц/ 0,001 кГц/ 0,01 кГц/ 0,0001 МГц/ 0,001 МГц		
	Погрешность измерений			
	60 Гц	±(0,02 % +8)		
	600 Гц/			
	6 кГц			
	60 кГц	±(0,01 % +5)		
	600 кГц			
	6 МГц			
60 МГц				
Коэффициент заполнения импульсов	Амплитуда на входе	600 мВ...30В скз		
	Диапазон измерений	10 ... 90 %		
	Разрешение	0,01 %		
	Погрешность измерений	± (1,2 % + 30 е.м.р.)		
	Амплитуда на входе	600 мВ...30В скз		
Длительность импульсов	Диапазон измерений	0 ... 250 мС		
	Разрешение	0,001...0,01 мС		
	Погрешность измерений	± (1,2 % + 30 е.м.р.)		
Температура (°C)	Диапазон измерений	-40 ... 1000°C		
	Разрешение	0,1°C		
	Погрешность измерений			
	-40...40°C	±(2,0 % +30)		
	-40...400°C	±(1,0 % +30)		
	-400...1000°C	±2,5 %		
	Термопара (тип)	два канала измерения Т, (т/п К-типа - 2 шт)		
Проверка целостности цепи	Напряжение	~ 3,0 В (разомкнутая цепь/ XX)		
	Разрешение	10,0 Ом		
	Звуковой сигнал	При сопротивлении ≤ 50 Ом (уст. на замыкание)		
	Звуковой сигнал	При сопротивлении ≥ 50 Ом (уст. на обрыв)		
Тест диодов	Напряжение	~3,0 В (разомкнутая цепь/ XX)		
	Разрешение	10,0 Ом		

	Нормальное напряжение PN перехода	0,5...0,8 В
Общие данные	Измерение ист. ср. кв. зн.	Сигнал произвольной формы (True RMS)
	Скорость измерений	5 изм/с
	Дисплей	Графический цветной ЖК-дисплей ,70*52 мм, разрешение 320x240 разрядностью 4 5/6 знаков
	Макс. индицируемое число	60000
	Источник питания	Литий-ионный аккумулятор 2000 м*Ач, в комплекте сетевой адаптер для зарядки.
	Условия эксплуатации	-20°C ...50 °C, отн. влажность не более 80 %
	Габаритные размеры	225 x 103 x 59 мм
	Масса	638г (с батареей)

* - погрешность измерений по переменному току и переменному напряжению нормируются в диапазоне от 10% до 100% от предела измерений

Опция: Bluetooth-адаптер **D07A** .

Приложение: Интерфейс ПО регистрации измерений **iDMM** для смартфонов.

