

RU

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

C

Є

Наименование: магнитная трековая система освещения 48V
Серия: LINEA, LINEA-ACCESSORIES
Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия
АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (BE), Италия тел. 02-8973-22-51, info@artelamp.it
Филиал: «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индустриал билдинг, 615-617, Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай
Уполномоченная организация: ООО «ГЛОБО», 121087, РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский Парк, пр-д Промышлен- ный, д. 7, стр. 3, эт/ком/пом 2/14/І. Тел.: +7-495-543-69-74, globo_company@mail.ru
Сделано в Китае.
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Общие сведения
Низковольтная магнитная трековая система состоит из системы шинопроводов и трековых светильников. Шинопровод предназначен для крепления светильников и их питания. Магнитная система позволяет в любой момент легко менять конфигурацию освещения, перестав- ляя светильники в пределах длины шинопровода. Ассортимент светильников позволит объединить в одной системе основное, местное и акцентное освещение. Система предназначена для освещения только внутри помещений в отсутствие агрессивной среды и посторонних аэрозольных частиц при температуре от 0°С до +50°С и относительной влажности не более 80% и рассчитана на работу при постоянном на- пряжении 48В. Применимы варианты монтажа на стены и потолок из нормально воспламеняемых материалов, также осуществим монтаж с использованием тросовых подвесов. Так как вся система рассчитана на эксплуатацию с номинальным напряжением 48В, формирование системы начинается с подбора необходимого источника питания, который будет питать все светильники в цепи. Берется во внимание тот фактор, что запас по мощности должен составлять не менее 30% от суммарной потребляемой мощности светильников, что обеспечит надежную и бесперебойную работу всей системы и предотвратит чрезмерный перегрев источника питания.

Технические характеристики шинопроводов:			
Артикул	A460106 / A460133	A460206 / A460233	A460306/A460333
Длина шинопровода	1 метр	2 метра	3 метра
Номинальное напряжение	DC48V		
Класс защиты от поражения электрическим током	III		
Максимальная нагрузка	5A (240Вт)		
Материал корпуса	Алюминий, медь		
Цвет корпуса	Черный, белый		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Температура эксплуатации	0°С - +50°С		
Максимальная нагрузка на шинопровод в кг.	До 4кг на один метр шинопровода		
Комплектация	заглушки, пластиковый экран		

Технические характеристики светильников:										
Артикул	A4660PL-1BK/ WH/SG/AB	A4661PL-1BK/ WH/SG/AB	A4662PL- 1BK/1WH	A4663PL- 1BK/1WH	A4664PL- 1BK/1WH	A4665PL- 1BK/1WH	A4668PL- 1BK/1WH	A4669PL- 1BK/1WH	A4770PL- 1BK	A4771PL- 1BK
Номинальное напряжение	A4670PL- 1BK/1WH	A4671PL- 1BK/1WH	A4672PL- 1BK/1WH	A4673PL- 1BK/1WH	A4674PL- 1BK/1WH	A4675PL- 1BK/1WH	A4678PL- 1BK/1WH	A4679PL- 1BK/1WH	A4780PL- 1BK	A4781PL- 1BK
Номинальное напряжение	DC48V									
Потребляемая мощность	8Вт	13Вт	10Вт	20Вт	12Вт	18Вт	12Вт	12Вт	8Вт	8Вт
Габаритные размеры, мм	См. на упаковке									
Коэффициент мощности, PF	≥0.5									
Номинальный световой поток, Лм	См. на упаковке									
Коррелированная цветовая темпе- ратура	4000К, 3000К									
Общий индекс цветопередачи, Ra	≥90									
Материал корпуса	Алюминий									
Цвет корпуса	Черный, белый, античная бронза, матовое золото									
Угол рассеивания светильника	15°	24°	120°	120°	24°	24°	24°	24°	24°	60°
Степень защиты от пыли и влаги	IP20									
Класс защиты от поражения элект-им током	III									
Коэффициент пульсации освещенности	<5%									
Материал рассеивателя	PC									
Климатическое исполнение	УХЛ4									
Рабочая температура	0°С - +50°С									
Номинальная продолжительность горения CDM в светильнике при L70	20000ч.									

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производ- ства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке).

Техническое обслуживание.
Обслуживание магнитной трековой системы проводить только при отключенном электропитании.
Противуку от пыли шинопровода, корпуса светильников и оптического блока осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения. Чистить необходимо только поверхностные детали прибора, не разбирая его. Запрещено для чистки использовать абразивные веще- ства, кислоты, растворители. При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником.

- Меры предосторожности.**
- 1.1 Монтаж магнитной трековой системы должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.
 - 1.2 Все работы с магнитной трековой системой выполняются только при отключенном напряжении питания.
 - 1.3 Запрещена эксплуатация шинопровода без источника питания. Не допускается подключение шинопровода напрямую в сеть пере- менного тока 220-240В/50Гц, это приведет к выходу из строя светильников.
 - 1.4 При формировании трековой системы не превышать суммарную токовую нагрузку выбранного источника питания с учетом запаса мощности в 20%.
 - 1.5 Через 1 ввод питания можно подключить светильники с максимальной суммарной мощностью 240W. Максимальная длина под- ключенной линии к одному вводу не должна превышать 14 метров. При превышении указанной мощности и длины конструкции необходимо подключать последующие участки через новый ввод питания.
 - 1.6 Запрещено вскрывать корпус светильника или драйвера, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции светильника и опасности поражения электрическим током.
 - 1.7 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
 - 1.8 Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
 - 1.9 Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования – дополнительный нагрев корпуса светильника может привести к сокращению срока службы.
 - 1.10 Запрещена эксплуатация светильника при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом драйвера или светильника.
 - 1.11 Запрещена эксплуатация светильника в сетях не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
 - 1.12 Запрещена эксплуатация светильника с диммером (светорегулятором).
 - 1.13 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

Транспортировка и хранение
Светильник, шинопровод и аксессуары к ним подлежат транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика) Условия транспортировки изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хра- нения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения изделия должны соответ- ствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация
 Светильник и аксессуары к нему не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизации подлежат лампы (источники света), отслужившие свой срок.

Сведения о приеме и продаже
Светильник соответствует ГОСТ 8607-82 и признан ГОДНЫМ к эксплуатации.

Гарантийные обязательства
Светильники и аксессуары к ним производства фирмы «Арте ламп» спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598 CE).
Гарантийные обязательства выполняются в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслу- живание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией светильников в нештатном режиме (или с лампами, превышающими максимальную мощность, указанную на патроне) либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, ко- ротких замыканий и т.д.).
Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения светильника, шинопровода, аксессуаров к ним, включая повреждения (сколы). За ущерб, принесенный в результате неправильного использования светильника или использо- вания его не по назначению, производитель ответственности не несет. Гарантийные обязательства не распространяются на источники света (лампы), за исключением встроенных необслуживаемых источников света.
Срок службы светильника, шинопровода и аксессуаров не менее 3 лет. Светильник, шинопроводы и аксессуары с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается через предприятие торговли поставщику только в период гарантийного срока.

Дополнительная информация
Продукция изготовлена в Китае.
Товар изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016 и сертифицирован: Сертификат №ЕАЭС RU С-ІТ.БН01.В.00934/19, срок действия 24.09.2019 - 23.09.2024; Сертификат №ЕАЭС RU С-ІТ.БН01.В.00941/19, срок действия 24.09.2019 - 23.09.2024

Наименование предприятия торговли _____
Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Производитель систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отображения этого в руководстве по эксплуатации. Товар соответствует действующим стандартам качества.

Корешок талона №	Талон № на гарантийный ремонт светильника производства Артеламп Артикул
на гарантийный ремонт светильника производства Артеламп, артикул	Продан магазином (название) « _____ » _____ 20 ____ г.
Изъят для ремонта « _____ » _____ 20 ____ г.	ШТАМП/ПЕЧАТЬ магазина Подпись Продавца с расшифровкой
Представитель ОТК (фамилия, подпись)	Выполнены работы по устранению неисправностей
	Представитель ОТК Штамп ОТК

KZ

ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

EACCE

Атауы: 48В магнитті жолды жарықтандыру жүйесі
Сериялар: LINEA, LINEA-ACCESSORIES
Өндіруші: ARTE LAMP S.R.L. (Arte Lamp), Италия
АДРЕС: Arte Lamp, Via Riccardo Zandonai 6/4, 301174 Венеция (VE), Италия тел. 02-8973-22-51 info@artelamp.it
Филиал: Arte Lamp, 110, 1/F Park Phuc өнеркәсіптік ғимараты, 615-617, Тай Нан Батыс көшесі, Гучжэнь, Қытай
Уәкілетті ұйым: GLOBO LLC, 121087, Ресей Федерациясы, Мәскеу, vn.teg.ru муниципалды ауданы Филевский саябағы, Промышленный даңғылы, 7, 3 корпус, fl/бөлме/бөлме 2/14/1. Тел.: +7-495-543-69-74, globo_company@mail.ru
Қытайда жасалған.
Өндірілген күні шамның корпусында MM.YYYY форматында басылады, мұнда MM - шығарылған айы, ЖЖЖЖ - шығарылған жылы.

Негізгі ақпарат
Төмен вольтты магнитті жол жүйесі шиналық жүйеден және жол шамдарынан тұрады. Шина шамдарды бекітуге және оларды қоректендіруге арналған. Магниттік жүйе шамдарды шинаның ұзындығы ішінде қайта реттеу арқылы жарықтандыру конфигурациясын кез келген уақытта оңай өзгертуге мүмкіндік береді. Арматуралардың ассортименти негізгі, жергілікті және екпінді жарықтандыруды бір жүйеде біріктіруге мүмкіндік береді. Жүйе 0°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта агрессивті орта және бөгде аэрозоль бөлшектері болмаған кезде ғана үй-жайды жарықтандыруға арналған және 48В тұрақты кернеуде жұмыс істеуге арналған. Әдетте жанғыш материалдардан жасалған қабырғалар мен төбелерге орнату нұсқалары бар, біз сондай-ақ кабель ілгіштерін пайдаланып орнатуды жүзеге асырамыз. Бүкіл жүйе 48В номиналды кернеумен жұмыс істеуге арналғандықтан, жүйені қалыптастыру тізбектегі барлық арматураны қуаттайтын қажетті қуат көзін таңдаудан басталады. Қуат маржасы қондырғылардың жалпы қуат тұтынуының кемінде 30% құрауы керек фактор ескеріледі, бұл бүкіл жүйенің сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді және қуат көзінің шамадан тыс қызып кетуіне жол бермейді.

жеткізуші коды	A460106 / A460133	A460206 / A460233	A460306/A460333
	A471106 / A471133	A472206 / A472233	A473306/A473333
Автобус ұзындығы	1 метр	2 метр	3 метр
Номиналды кернеу	DC48V		
Электр тогының соғуынан қорғау класы	III		
Максималды жүктеме	5A (240 Вт)		
Тұрғын үй материалы	Алюминий, мыс		
Корпус түсі	Қара, ақ		
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20		
Климаттық өнімділік	UHL4		
Жұмыс температурасы	0°С - +50°С		
Шина трассасындағы максималды жүктеме кг.	Шинаның бір метріне 4 кг-ға дейін		
Жабдық	тығындар, пластикалық экран		

Арматураның техникалық сипаттамалары:

жеткізуші коды	A4660PL-1BK/ WH/SG/AB	A4661PL-1BK/ WH/SG/AB	A4662PL- 1BK/1WH	A4663PL- 1BK/1WH	A4664PL- 1BK/1WH	A4665PL- 1BK/1WH	A4668PL- 1BK/1WH	A4669PL- 1BK/1WH	A4770PL- 1BK	A4771PL- 1BK
	A4670PL- 1BK/1WH	A4671PL- 1BK/1WH	A4672PL- 1BK/1WH	A4673PL- 1BK/1WH	A4674PL- 1BK/1WH	A4675PL- 1BK/1WH	A4678PL- 1BK/1WH	A4679PL- 1BK/1WH	A4780PL- 1BK	A4781PL- 1BK
DC48V										
Номиналды кернеу	8Вт	13Вт	10Вт	20Вт	12Вт	18Вт	12Вт	12Вт	8Вт	8Вт
Қуатты тұтыну	Пакетте қараңыз									
Жалпы өлшемдер, мм	≥0.5									
Қуат коэффициенті, ҚҚ	Пакетте қараңыз									
Номиналды жарық ағыны, Лм	4000К, 3000К									
Корреляциялық түс температурасы	>90									
Түсті көрсетудің жалпы индексі, Ra	Алюминий									
Тұрғын үй материалы	Қара, ақ, антикалық қола, күңгірт алтын									
Корпус түсі	15°	24°	120°	120°	24°	24°	24°	24°	24°	60°
Шам сәулесінің бұрышы	IP20									
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі	III									
Электр тогының соғуынан қорғау класы	<5%									
Жарықтандырудың толқындық факторы	PC									
Диффузор материалы	УХЛ4									
Климаттық өнімділік	0°С - +50°С									
L70 шамындағы SDM жануының номиналды ұзақтығы	20000 с.									

******осы нұсқаулық берілген техникалық сипаттамалар өндіріс партиясына байланысты аздап өзгеруі мүмкін, өндіруші алдын ала ескертусіз өнімнің дизайнына өзгерістер енгізуге құқылы (қаптаманы қараңыз).

Техникалық қызмет көрсету

Магниттік бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету тек қуат көзі өшірілген кезде ғана жүргізілуі керек. Шина құбырын, шам корпусын және оптикалық блокты шаңнан тазалау, ол ластанған сайын жұмсақ шүберекпен жүргізілуі керек. Құрылғыны бөлшектемей, тек беткі бөліктерін тазалау қажет. Тазалау үшін абразивті заттарды, қышқылдарды, еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады. Корпус немесе оның сымдары зақымдалған болса, шамды пайдаланбаңыз.

Қауіпсіздік шаралары

- 1.1 Магниттік бақылау жүйесін орнатуды қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтай отырып, тиісті біліктілігі бар адам ғана жүзеге асыруы керек.
- 1.2 Магниттік бақылау жүйесімен барлық жұмыстар тек қуат көзі өшірілген кезде ғана жүзеге асырылады.
- 1.3 Шина транкингін электрмен жабдықтаусыз пайдалануға тыйым салынады. Шинаны тікелей 230В/50Гц айнымалы ток желісіне қосуға рұқсат етілмейді, бұл арматуралардың істен шығуына әкеледі.
- 1.4 Жолдық жүйені қалыптастыру кезінде 20% қуат қорын ескере отырып, таңдалған қуат көзінің жалпы ток жүктемесін асырмаңыз.
- 1.5 1 қуат кірісі арқылы максималды жалпы қуаты 240 Вт шамдарды қосуға болады. Бір кіріске қосылған желінің максималды ұзындығы 14 метрден аспауы керек. Құрылымның белгіленген қуаты мен ұзындығы асып кетсе, жаңа қуат көзі арқылы кейінгі секцияларды қосу қажет.
- 1.6 Шамның немесе жүргізушінің корпусын ашуға тыйым салынады, бұл шам құрылымының ішкі бөліктеріне зақым келтіруі және электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.
- 1.7 Өнім тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- 1.8 Құрамында шаң немесе ылғал көп бөлмелерде шамды пайдалануға тыйым салынады.
- 1.9 Жылыту құрылғыларының, жылыту және ауа баптау жүйелерінің жанында орнатуға болмайды - шам корпусын қосымша қыздыру қызмет ету мерзімін қысқартуға әкелуі мүмкін.
- 1.10 Электр сымының оқшаулауы зақымдалған, драйвер немесе шам корпусы зақымдалған болса, шамды пайдалануға тыйым салынады.
- 1.11 ГОСТ Р 32144-2013 талаптарына сәйкес келмейтін желілерде шамды пайдалануға тыйым салынады.
- 1.12 Шамды күңгірттендіргішпен (димермен) басқаруға тыйым салынады.
- 1.13 Шамның құрамында радиоактивті және ұлы заттар жоқ.

Тасымалдау және сақтау

Шам, автобус арнасы және оларға керек-жарақтар өндірушінің (жеткізуші) қаптамасында тасымалдауға және сақтауға жатады. Қоршаған ортаның климаттың факторларының әсері бойынша өнімді тасымалдау шарттары ГОСТ 15150-69 бойынша 2 сақтау тобына сәйкес болуы керек. механикалық факторлар бойынша - ГОСТ 23216-78 бойынша Р тобы. Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 бойынша 2-топқа сәйкес болуы керек.

Жою

шамдар мен оның керек-жарақтары қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін өмірге, адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндірмейді. Пайдалану мерзімін өтеген шамдар (жарық көздері) қайта өңдеуге жатады.

Қабылдау және сату туралы ақпарат

Шам ГОСТ 8607-82 сәйкес келеді және жұмыс істеуге ҚАЙРЫМДЫ деп танылды.

Кепілдік

Arte Lamps шығарған шамдар мен оларға арналған керек-жарақтар еуропалық қауіпсіздік стандарттарының (EN 60.598 CE) талаптарына сәйкес жобаланған, жасалған және сынақтан өткен. Кепілдік міндеттемелер тұтынушы осы нұсқаулықта белгіленген пайдалану шарттарын сақтаған және сатып алу күнін растайтын құжат болған жағдайда бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 36 ай ішінде орындалады. Кепілдік қызмет шамдардың дұрыс қосылмауынан, қалыпты емес режимде (немесе картриджде көрсетілген максималды қуаттан асатын шамдармен) жұмыс істеуінен немесе өндіруші көздемеген жағдайларда, сондай-ақ үшінші тарап жағдайларынан (қуат) туындаған зақымдарды қамтымайды. кернеулер, қысқа тұйықталулар және т.б.). Кепілдік қызмет көрсету шамның, шинаның, оларға керек-жарақтардың, соның ішінде зақымданудың (чиптердің) КЕЗ КЕЛГЕН механикалық зақымдалуына қолданылмайды. Өндіруші шамды дұрыс пайдаланбау немесе оны басқа мақсаттарда пайдалану нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапты емес. Кепілдік міндеттемелері кіріктірілген техникалық қызмет көрсетілмейтін жарық көздерін қоспағанда, жарық көздеріне (шамдарға) қолданылмайды. Шамның, автобус арнасының және керек-жарақтардың қызмет ету мерзімі кемінде 3 жыл. Өндірістік ақаулары анықталған шамдар, шиналар және керек-жарақтар тек кепілдік мерзімі ішінде сауда кәсіпорны арқылы жеткізушіге қайтарылады.

Қосымша ақпарат

Өнімдер Қытайда жасалған
Өнім EAЭО TP 004/2011, 020/2011, 037/2016 талаптарына сәйкес жасалған және сертификатталған: Сертификат № EAЭО RU C-IT. BN01.V.00934/19, жарамдылығы 24.09.2019 ж. 23.09.2024; Сертификат № EAЭО RU C-IT.BN01.V.00941/19, жарамды 24.09.2019 - 23.09.2024

Сауда кәсіпорнының атауы _____

Сату күні « _____ » _____ 20 _____ г.

Өндіруші өндірілген шамдарды жүйелі түрде жетілдіреді және оны нұсқаулықта көрсетпестен дизайнға шамалы өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Өнім қазіргі сапа стандарттарына сәйкес келеді.

Ваучер №	Арте шығарған шамды кепілдік жөндеуге арналған купон № Шам жеткізуші коды
Arte Lamp шығарған шамды кепілдік жөндеуге арналған, мақала	Дүкенде сатылады (аты) « _____ » _____ 20 _____ г.
Жөндеу үшін алынды " _____ " _____ 20 _____ г.	Дүкеннің мөрі/мөрі Сатушының шифрды шешумен қол қоюы
ОТК өкілі (тегі, қолы)	Ақауларды жою жұмыстары орындалды
	Биржадан тыс биржадан тыс өкілінің мөрі