

Компактный налобный сенсорный фонарь со встроенным Li-Ion аккумулятором 500 мАч

Особенности

- Встроенный сенсор - управление взмахом
- Мощный светодиод 5 Вт - дальний свет
- 6 белых SMD диодов для ближнего света
- Красный свет - 3 SMD
- Максимальный световой поток 200 лм
- Встроенный Li-Ion аккумулятор 500 мАч
- Встроенное USB Type-C зарядное устройство
- USB-кабель в комплекте
- Шесть режимов работы
- Влагозащищенность IPX-4



Базовые операции

Для включения фонаря нажмите на кнопку (питание). Фонарь включится в режиме дальнего света 100%. Повторное нажатие кнопки в течение 10-ти сек. будет переключать режимы: дальний свет 100% => дальний свет 50% => ближний белый свет 100% => ближний белый свет 50% => красный свет 100% => проблесковый белый и красный свет.

Нажатие кнопки после 10 сек. выключает фонарь.



Режим «сенсор»

Для включения фонаря в режиме «сенсор» нажмите на кнопку со значком «WiFi». Выбор режима работы аналогичен кнопке «питание».

Когда режим «сенсор» активен на лицевой стороне горит красный индикаторный диод.

В режиме «сенсор» фонарь включается и выключается взмахом руки перед лицевой частью фонаря.



Напряжение питания: 5 В

Материал корпуса: пластик.



Комплектация

Фонарь
USB-кабель
Инструкция

