

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджо Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзешанг провинс, Саньмэнь коунти, Хаййоу стрит, Вутонг роад, билдинг Б, №19, рум 2118
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

11.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Прожекторы светодиодные аккумуляторные торговой марки Фарлайт представляют собой multifunctional устройства. Прожекторы предназначены для использования в условиях отсутствия или недостатка освещения при отсутствии сети 220 В: кемпинг, поход и т.д. Идеально подходят для проведения монтажных и ремонтных работ. Это доступное, легкое и практичное решение, не требующее замены батареек или ламп. Прожекторы имеют функцию портативной зарядки, благодаря чему можно заряжать гаджеты. Регулировка цветовой температуры и яркости позволит подобрать режим под любую потребность. Подзарядка встроенного аккумулятора производится с помощью провода USB type-C (в комплекте).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование светильника	Прожектор светодиодный аккумуляторный 2600 люмен 3 CCT 7200 мА*ч диаметр 70 мм, на магнитке, с солнечной батареей и пультом ДУ Фарлайт	Прожектор светодиодный аккумуляторный 5000 люмен 3 CCT 18000 мА*ч диаметр 70 мм, на магнитке, с солнечной батареей и пультом ДУ Фарлайт	Прожектор светодиодный аккумуляторный 6700 люмен 3 CCT 30000 мА*ч диаметр 70 мм, на магнитке, с солнечной батареей и пультом ДУ Фарлайт	Прожектор светодиодный аккумуляторный 2600 люмен 3 CCT 7200 мА*ч диаметр 70 мм, на магнитке, с пультом ДУ Фарлайт	Прожектор светодиодный аккумуляторный 2500 люмен 4 CCT 4000 мА*ч 4 уровня яркости, сигнальный режим, на магнитке, с солнечной батареей и пультом ДУ Фарлайт	Прожектор светодиодный аккумуляторный диаметр 90 мм 3 CCT 2600 мА*ч сигнальный режим, на магнитке, с солнечной батареей и пультом ДУ Фарлайт
Размер (ДхВхГ), мм	230x170x70	285x220x70	305x265x70	230x170x70	108x113x45	103x103x45
Вес, гр	0,88	1,8	2,0	0,7	0,35	0,21
Цветовая температура	3000, 4000, 6500 К		6500 К	3000, 4000, 6500 К	3000, 4000, 5400, 6500 К	3000, 4000, 6500 К
Сигнальный режим	да					
Световой поток, лм	2600	5000	6700	2600	2500	900
Время автономной работы, ч	7-8	6-12	6-8	7-8	3-4	3-4
Индекс цветопередачи	Ra>80					
Угол рассеивания светового потока	120					
Емкость аккумулятора	7200 мА*ч	18000 мА*ч	30000 мА*ч	7200 мА*ч	4000 мА*ч	2600 мА*ч
Портативная зарядка	да					
Индикатор заряда	да					
Солнечная панель	да		нет			да
Материал корпуса	Высококачественный пластик					

Тип светодиодов	SMD				
Диапазон рабочих температур	-25 - +50 °С				
Климатическое исполнение	УХЛ				
Срок службы	30 000 ч				
Степень пылевлагозащиты	IP44			IP64	IP44
Класс энергоэффективности	A				
Дополнительно	Металлический крюк для подвеса, отверстие для штатива, индикатор заряда, магниты	Металлический крюк для подвеса, отверстие для штатива, индикатор заряда		Металлический крюк для подвеса, отверстие для штатива, индикатор заряда, магниты	Магнит, карабин, отверстие для штатива, индикатор заряда
				Отверстие для штатива, магнит, крюк для подвеса, индикатор заряда	
Гарантия	1 год				

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование светильника	Пржектор светодиодный аккумуляторный 2000 мм 1 ССТ 7200 мА*ч, диммируемый, сигнальный режим, на магнитах, с солнечной батареей и пультом ДУ Фарлайт	Пржектор светодиодный аккумуляторный 3000 мм 3 ССТ 18000 мА*ч, диммируемый, сигнальный режим, с пультом ДУ Фарлайт	Пржектор светодиодный аккумуляторный 6700 мм 6000 К 30000 мА*ч, диммируемый, сигнальный режим, с пультом ДУ Фарлайт	Пржектор светодиодный аккумуляторный 2600 мм 3 ССТ 7200 мА*ч, диммируемый, сигнальный режим, на магнитах, с пультом ДУ Фарлайт	Пржектор светодиодный аккумуляторный 2500 мм 4 ССТ 4000 мА*ч 4 уровня яркости, сигнальный режим, на магнитах IP64 Фарлайт	Пржектор светодиодный аккумуляторный диммируемый 900 мм 1 ССТ 2600 мА*ч сигнальный режим, на магнитах, с солнечной панелью IP20 Фарлайт
Упаковка, комплект	1					
Зарядный провод type-C	1					
Крюк для подвеса	1			-		1
Пульт ДУ	1			-		-
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1					

Блок питания и батарейки для пульта ДУ в комплект не включены!

3. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание!

Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте изделие и убедитесь в отсутствии повреждений.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДУ)

Для управления освещением с помощью пульта ДУ (для FAR002451, FAR002465, FAR002466, FAR002467) необходимо сначала включить прожектор с помощью кнопки питания на корпусе.

4.2 УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Для смены цветовой температуры используйте кнопку питания или специальную кнопку на пульте ДУ (AUTO).

4.3 ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ

Для изменения яркости удерживайте кнопку питания на корпусе прожектора или специальную кнопку на пульте ДУ (AUTO).

4.4 БОКОВОЙ ФОНАРЬ

Для включения бокового фонаря используйте кнопку питания или специальную кнопку на пульте ДУ (AUTO).

4.5 СИГНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Для включения сигнального режима используйте кнопку питания или специальную кнопку на пульте ДУ (AUTO).

4.6 ФИКСАЦИЯ ПРОЖЕКТОРА

Для фиксации прожектора используйте регулирующую ручку: выберите удобное положение, затяните фиксаторы.

4.7 ТАЙМЕР

Для FAR002451, FAR002465, FAR002466, FAR002467 с помощью пульта ДУ выберите необходимое время работы прожектора (3/5 ч). После выбранного времени прожектор автоматически выключится.

Управление режимами прожектора FAR002457 осуществляется с помощью кнопки питания, расположенной на корпусе.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

5.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

5.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключении питания сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице ниже.

Пржектор не работает	- проверьте уровень заряда аккумулятора
	- убедитесь в целостности изделия

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Пржектор
Тип изделия	Пржектор светодиодный аккумуляторный
Товарный знак	Фарлайт
Страна изготовитель	Китай
Дата изготовления	Указана на упаковке или корпусе изделия