

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

Glanzen

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Удлинитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее – устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в жилых и под- собных помещениях при температуре от +1 до +35 °С.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

! **ВНИМАНИЕ!** Соблюдение правил, изложенных в данной инструкции, обеспечивает безопасность эксплуатации изделия.

Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только по- средством штепсельной вилки.

Не допускается эксплуатация удлинителя во влажных помещениях и на сырых поверхностях.

Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения).

Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения. Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Удлинитель – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удлинитель на катушке без заземления (первая цифра артикула – метраж, ЕС-40-001 – Серия ЕС, 40 м, тип: 001)

Модель, ЕС-	XX-001	XX-002	XX-004	XX-005	XX-006	XX-007	XX-010	XX-022
Кол-во гнезд, шт	1	1	4	4	4	4	1	1
Кол-во жил, шт	2							
Сечение жилы	0,75	1,0	0,75	1,0	1,5	2,5	1,5	1,0
Тип провода	ПВС							
Максимальная нагрузка, Вт	1300	2500	1300	2500	3500			2500
Номинальный ток, А	6	10	6	10	16			10
Номинальное напряжение, В	220							
Частота, Гц	50							
Степень защиты	IP20							

Удлинитель на катушке с заземлением (первая цифра артикула – метраж, ЕС-40-001 – Серия ЕС, 40 м, тип: 001)

Модель, ЕС-	XX-003	XX-008	XX-009	XX-011	XX-012	XX-013	XX-014
Кол-во гнезд, шт	1	4	4	4	3	3	1
Кол-во жил, шт	3						
Сечение жилы	1,5	1,0	1,5	2,5	1,5	2,5	0,75
Тип провода	ПВС				КГ		ПВС
Максимальная нагрузка, Вт	3500	2500	3500				1300
Номинальное напряжение, В	220						
Номинальный ток, А	16	10	16				6
Частота, Гц	50						
Степень защиты	IP20			IP44			IP20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ! Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки.

Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо следить за тем, чтобы в гнездо не попадали посторонние предметы, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель подключенным к электрической сети без присмотра. Замену шнура и ремонт поврежденных элементов корпуса следует производить в сертифицированной мастерской.



ВНИМАНИЕ! При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратить использование.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °C. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии использования в быту. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит. Гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Производитель: ООО «ТК ПрофЭнерджи»,

140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144

Дата изготовления (месяц, год):

