



БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ PREMGUARD - ЭТО УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Блок предохранительный для
защиты электрооборудования

PREMGUARD

7910000

7910001

7920000

7920001



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

premjet.ru







ОПИСАНИЕ

Блок предохранительный **PremGuard** представляет собой устройство комплексной защиты электрооборудования, обеспечивает максимальную безопасность и надежность электрических систем в промышленных и коммерческих условиях эксплуатации.

Особенностью блока предохранительного **PremGuard** является система автоматического отключения подачи напряжения на защищаемое оборудование. При возникновении потенциально опасных ситуаций, таких как критические скачки напряжения, короткое замыкание или перегрузка сети, устройство в течение миллисекунд прерывает цепь питания, предотвращая повреждение дорогостоящего оборудования.

Внимание! Блок PremGuard это защитное устройство и не выполняет функции стабилизатора напряжения.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА

Световой индикатор



Для обозначения режимов работы защитного блока PremGuard на передней панели корпуса имеется многоцветный светодиодный индикатор и звуковой извещатель.




ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

WWW.PREMJET.RU



ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ БЛОКА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЗВУКОВОЙ И ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

Цветовая индикация	Звуковая индикация	Описание режима
 Постоянно горит зелёным цветом	Отсутствует	На защищаемое устройство подаётся питание, параметры сети в допустимых пределах.
 Синие вспышки один раз в секунду	Короткие звуковые сигналы один раз в секунду	На защищаемое устройство подаётся питание, напряжение в сети низкое, в пределах 190-200 Вольт
 Синие вспышки три раза в секунду	Короткие звуковые сигналы три раза в секунду	На защищаемое устройство подаётся питание, напряжение в сети низкое, в пределах 180-190 Вольт
 Постоянно горит синим цветом	Непрерывный звуковой сигнал	Защищаемое устройство отключено от сети. Напряжение в сети ниже 180 Вольт.
 Красные вспышки один раз в секунду	Короткие звуковые сигналы один раз в секунду	На защищаемое устройство подаётся питание, напряжение в сети повышено, в пределах 240-250 Вольт
 Красные вспышки три раза в секунду	Короткие звуковые сигналы три раза в секунду	На защищаемое устройство подаётся питание, напряжение в сети повышено, в пределах 250-260 Вольт
 Постоянно горит красным цветом	Непрерывный звуковой сигнал	Защищаемое устройство отключено от сети. Напряжение в сети выше 260 Вольт.
Отсутствует	Отсутствует	Нет подачи питания на блок PremGuard