



Коробки распределительные для наружного монтажа.

Паспорт

1. Основные сведения об изделии

1.1 Коробки монтажные для открытой установки торговой марки GREENEL (далее - коробки), изготовленные по ТУ 27.33.13-001-93196906-2025, предназначены для стационарной установки внутри зданий на стенах из несгораемых и трудносгораемых материалов и защиты мест коммутации и разветвления электрических проводов напряжением до 230В постоянного и переменного тока (в том числе сигнализации и связи) от внешних воздействий при монтаже проводки в жилых и общественных зданиях.

1.2 Коробка соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

1.3 Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от минус 25°C до плюс 60°C;
- относительная влажность воздуха – 75% при 15°C;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, не содержащая агрессивных газов и паров, разрушающих полимерные материалы.

1.3 По своим характеристикам коробки распределительные соответствуют ГОСТ 32126.1-2013

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики коробок распределительных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	GE41206-XX	GE41212-XX	GE41216-XX	GE41219-XX	GE41222-XX
Параметры	Значение				
Материал дна	Полистирол	Полистирол	Полистирол	Полистирол	Полистирол
Материал крышки	АБС/ полистирол	АБС/ полистирол	АБС/ полистирол	АБС/ полистирол	АБС/ полистирол
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94	II				
Огнестойкость, °C	650	650	650	650	650
Срок службы, лет, не менее	15				
	Комплектация				
Дно	1	1	1	1	1
Крышка	1	1	1	1	1
Шуруп 3x16	1	1	1	1	1

Клеммная колодка	ЗВИ-3	ЗВИ-5	ЗВИ-5	ЗВИ-10	ЗВИ-10
Количество клемм	4 клеммы	6 клемм	6 клемм	6 клемм	6 клемм

2.2. Цвет

Цвет коробки обозначается последними двумя цифрами артикула:

- 01 – белый (RAL 9016);
- 05 – чёрный (RAL 9005);
- 11 – сосна (RAL 1001);
- 14 – орех (RAL 8024).

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

- коробка – 1 шт.;
- контактная группа – 2 шт..

4. Меры безопасности.

- 4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации и правил техники безопасности.
- 4.2 В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры коробки с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.
- 4.3 Коробка неремонтопригодна. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока коробку утилизировать.

5. Правила монтажа

Монтаж должен производиться при температуре от минус 5 °С до плюс 40 °С.

Порядок монтажа:

- снять крышку с коробки, вывернув винт;
- с помощью слесарного ножа прорезать в стенках крышки отверстия для ввода проводников;
- закрепить основание коробки на месте эксплуатации при помощи самонарезающих винтов диаметром 4 мм и дюбелей, предварительно установленных в стену (приобретаются отдельно);
- выполнить разветвление и соединение проводников;
- установить крышку и затянуть винт. Момент затяжки винта (0,5+/-0,1) Н*м.

6. Транспортирование, хранение и утилизация

- 6.1 Транспортирование коробки должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки для этого вида транспорта.
- 6.2 Транспортирование коробки должно осуществляться при температуре от минус 25 °С до плюс 60 °С.
- 6.3 Хранение коробки должно осуществляться в упаковке производителя в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 25 °С до плюс 60 °С и относительной влажности до 75%.

- 6.4 В процессе транспортирования и хранения коробка не должна подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения.
При транспортировании и хранении коробки должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
- 6.5 Коробка не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Утилизация осуществляется путём передачи организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.
- 6.6 Количество коробок в транспортной упаковке, размеры упаковки и вес представлены в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Количество в транспортной упаковке, шт.	Размер транспортной упаковки, мм	Вес брутто, кг
GE 41206-XX	264	415x160x255	4,95
GE 41212-XX	100	415x160x255	4,35
GE 41216-XX	80	415x160x255	3,85
GE 41219-XX	42	415x160x255	3,2
GE 41222-XX	25	415x160x255	2,3

7. Срок службы и гарантии изготовителя..
- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации коробок распределительных – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 7.2 Срок службы коробки 15 лет.
- 7.3 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения коробки в результате нарушения правил транспортирования, хранения или эксплуатации.
- 7.4 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию коробки изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
- 7.5 В период гарантийных обязательств обращаться:

Москва:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, ЭТ 2/ПОМ XIV/КОМ 3

Тел.: (499) 650-50-88

Моб.: 8-926-268-71-63, 8-926-268-72-63

Сайт: greenelbox.ru

Санкт-Петербург:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. АБ,

Тел.: 8 (911) 252-18-63 (руководитель филиала),

8 (911) 211-01-33, 8 (921) 895-30-19 (офис и склад),

8 (812) 677-90-32.)

e-mail: lvova@greenel.net kolosov@greenel.net



Новосибирск:

ООО «Джемини Электро»

Адрес: Россия, 630045, г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 11

Тел./факс: (383) 325-31-81 (многоканальный), 356-69-69, 343-18-39

e-mail: mail@202020.ru

Барнаул:

ООО «Джемини Электро Барнаул»

Адрес: Россия, 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 51, корпус 2, 2 этаж.

Тел.: (3852) 259-504, 504-287, 8 (983) 5-48-59-48

Тел./факс: (3852) 38-68-32, 31-99-93

e-mail: brn@202020.ru

Краснодар:

ООО «Гринел-Краснодар»

Адрес: Россия, 353235, Краснодарский край, Северский район,
пгт Афипский, пер. Больничный, д. 30.

Тел.: (918) 192-03-44

e-mail: greenel-kras@mail.ru

Омск:

ООО «Джемини Электро», магазин «Электросклад»

Адрес: Россия, 644046, г. Омск, Маршала Жукова, д. 105

Тел./факс: (3812) 53-00-27, 53-00-42, 53-52-67

e-mail: 55@202020.ru

8. Свидетельство о приемке.

Коробка распределительная GE_____ соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ штамп магазина

Произведено
ООО «Пласткор»
300016, г. Тула,
ул. Н. Островского, д. 63,
Помещение ЛИТ. Х1