

Управление встроенным диммером

В данный светильник встроен диммер, которым можно управлять с помощью настенного выключателя. Ниже перечислены ключевые особенности управления:

► ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

Режимы мощности светильника доступны при управлении с помощью настенного выключателя, при этом контроллер светильника учитывает временной промежуток между последовательными включениями:

- Включите светильник настенным выключателем, светильник автоматически включится на 100% мощности.
- Выключите и в течении 3 секунд включите снова, будет установлен режим 50% мощности.
- Выключите и в течении 3 секунд включите снова, будет установлен режим 15% мощности, и далее по кругу.

Режим мощности меняется, если между выключением и включением прошло не более 3 секунд. Если прошло более 3 секунд, следующее включение будет на режиме 100%.

ВНИМАНИЕ!

Светильник НЕ предназначен для подключения к внешнему диммеру любого типа. Во избежание поломки светильника используйте только встроенное управление мощностью.

INLUX



Moon

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ГАРАНТИЯ



Общие сведения

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки INLUX!

Внимательно изучите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

Светильник предназначен для основного или дополнительного освещения помещений, сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ и безопасно в течение всего срока службы при соблюдении правил его эксплуатации. Дата производства светильника указана на маркировке тыльной стороны корпуса.

Технические сведения

Модель	Входное напряжение	Мощность	Световой поток	Диаметр, высота
IN7023x	~170-260В, 50Гц	24Вт	~2400Лм	300мм, 45мм
IN7024x		36Вт	~3600Лм	400мм, 45мм
IN7025x		50Вт	~5000Лм	500мм, 45мм

Комплектация

- ▶ Светильник - 1 шт.
- ▶ Монтажный набор - 1 шт.
- ▶ Инструкция - 1 шт.
- ▶ Упаковка - 1 шт.

Требования безопасности

Монтаж и демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети!
Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.

Светильник предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.

При механических повреждениях, нарушающих целостность светильника, эксплуатация запрещена. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

Удаление загрязнений с поверхности светильника следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

Монтаж и подключение

- ▶ Обесточьте сетевой кабель.
- ▶ Снимите крепежный кронштейн, повернув его против часовой стрелки.
- ▶ Используя кронштейн, отметьте точки крепления на предполагаемом месте установки.
- ▶ При необходимости просверлите отверстия и установите дюбели.
- ▶ Прикрутите кронштейн с помощью саморезов (входят в комплект).
- ▶ Соедините провода светильника с проводами сетевого кабеля.
- ▶ Выберите желаемый оттенок свечения переключателем (см. рисунок на упаковке).
- ▶ Закрепите светильник на кронштейне, повернув его по часовой стрелке.

Транспортировка, хранение и утилизация

Хранение и перевозку следует осуществлять только в заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизацию следует производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электроники согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Возврат и обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

Возврат и обмен светильника возможен только при условии полной комплектации и отсутствии механических повреждений.

Сведения об изготовителе, импортере и представителе в РФ

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No 1, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР

Импортер и представитель в РФ : ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Дата продажи: _____

(дата, подпись продавца, штамп магазина)