



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR



WATTICO.RU

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR

Благодарим Вас за приобретение нашего внешнего аккумулятора WATTICO Warrior. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики

Наименование:	WATTICO Warrior
Модель:	GP48 AIR
Ёмкость ячеек:	3.7В /36000 мАч/ 133.2 Вт.ч
Ёмкость батареи:	14.8В /9000 мАч/ 133.2 Вт.ч
Входной сигнал:	Вход постоянного тока: 12-24В/3А (Макс) Максимальная зарядка от солнечной панели: 60Вт
Выходной сигнал:	Автомобильный прикуриватель: 12-16В /10А (макс) Выход USB: 5В/3А 9В/2А 12В/1.5А Выход USB-C: постоянный ток 5В/3А 9В/3А 12В/2.5А Выход постоянного тока: 12В/5А 16.5В/4А 20В/3.5А 24В/3.5А
Размер:	185 * 121 * 40 мм
Вес нетто:	836.3 г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR

Содержимое упаковки

1 x внешний аккумулятор
1 x USB-C - USB-C кабель
1 x чехол
1 x инструкция

1 x DC-DC кабель постоянного
тока 1 x 12V/3A кабель заряда от
авторозетки
1 x 20В/2А адаптер переменного
тока


Описание деталей устройства



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR




Выход 24В



Для СИПАП-устройств



Выход 12В



Для СИПАП-устройств



12-24В, для таких устройств, как ноутбуки (постоянный ток)




Зарядка от солнечной панели



Зарядка от сети




Зарядка от автомобильной розетки



Для устройств, с разъемом USB-C, таких как: Смартфон/Планшет

Для 12В автомобильных устройств, таких как автомобильный холодильник и тд.



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR

Перезарядка внешнего аккумулятора

Используйте порт постоянного тока (3) для перезарядки внешнего аккумулятора.


1. Пожалуйста используйте только стандартный адаптер и автомобильную зарядку, которые идут в комплекте, для того чтобы зарядить внешний аккумулятор.

2. Время зарядки устройства: для полной зарядки потребуется около 5 часов с использованием стандартного адаптера. Время зарядки от солнечной панели будет зависеть от ее мощности и интенсивности солнечного света, устройство может принимать максимум 60 Вт мощности от солнечной панели. При зарядке от солнца мы рекомендуем использовать солнечную панель WATTICO Ultrasolar 60 или WATTICO Solar Travel 60.

3. Использование: после того, как адаптер вставлен в порт постоянного тока (3) на светодиодном экране (2) отображается IN, мигает индикатор питания аккумулятора. Дисплей перестает мигать, когда блок питания полностью зарядится.

Светодиодный дисплей

На экране цифрового дисплея отображается уровень заряда батареи внешнего аккумулятора. Одно деление означает 25% заряда батареи. Два деления означают 50% заряда батареи. Три деления означают 75% заряда батареи. Четыре деления означает 100% уровень заряда батареи (как показано на картинке).



Зарядка персональных устройств

Разъемы USB-A(6) и USB-C(5) подходят для зарядки смартфонов, планшетов и других цифровых устройств. Внешний аккумулятор может автоматически заряжать подключенное к нему устройство вместе с другими устройствами. Если устройство не заряжается, проверьте сам кабель и правильность подсоединения и нажмите кнопку включения (1).

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR

Питание других устройств через вход постоянного тока

1. Перед началом зарядки устройств через вход постоянного тока воспользуйтесь соответствующим кабелем.

2. После нажатия на кнопку включения (1) в течение 3 секунд заряд на экране цифрового дисплея (2) будет мигать и оставаться на каждом виде заряда в течение 5 секунд. На дисплее заряда отобразятся следующие индикаторы: 12 В, 16,5 В, 20 В, 24 В. Выберите правильное рабочее напряжение в соответствии со спецификацией Вашего устройства.

Автомобильная розетка 12В

1. Поддерживаемые устройства 12 В: автомобильные холодильники / автомобильные компрессоры / лодочные насосы / фонари / вентиляторы и другие устройства мощностью менее 150 Вт.

2. Подключите устройства к 12 В автомобильной розетке.

3. Розетка автоматически подаст питание на подключенное устройство.

4. Выключите устройства и отсоедините. **Примечание:** Рабочее напряжение автомобильной розетки составляет 12-16,8 В. Есть устройства, пусковое напряжение которых немного ниже максимального напряжения автомобильной розетки внешнего аккумулятора.

Тогда, если внешний аккумулятор полностью заряжен, то некоторые устройства автоматически не запустятся, не сможете запустить устройство. (Например: портативное автомобильное зарядное устройство Air Mini).

Пожалуйста, используйте порт USB для разрядки перед запуском устройства 12 В до тех пор, пока рабочее напряжение порта прикуривателя не будет соответствовать рабочему напряжению

Примечания по использованию

1. Функция быстрой зарядки будет отключена, когда общее напряжение QC3.0 USB A (6) и USB C (5) будет составлять 5 В. (Вы не сможете зарядить аккумулятор от USB C(5)).

2. После завершения зарядки отсоедините кабель для зарядки.

3. Не рекомендуется использовать этот внешний аккумулятор при температуре ниже -20С° или выше +60С°, для того чтобы избежать повреждений батареи.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR

4. Используйте только оригинальные кабели и адаптеры, которые идут в комплекте с устройством.

5. При частом использовании устройства, рекомендуется заряжать внешний аккумулятор каждые шесть месяцев.

6. Держите устройство вдали от жидкостей и влаги. Не используйте устройство, если влага попала внутрь корпуса устройства, для того чтобы избежать возгорания аккумулятора, утечки химических веществ, поражения электрическим током или взрыва.

7. После завершения зарядки нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы полностью отключить аккумулятор, в противном случае он будет находиться в режиме ожидания в течение 2 часов, а затем автоматически выключится.

8. Не подвергайте устройство действию высоких температур.

9. Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать, ремонтировать данное устройство. Данные действия повлекут за собой обнуление гарантии.

10. Не подвергайте изделие физическим воздействиям, избегайте его падений.

11. Не мойте данное устройство мылом или другим моющим средствами, чтобы избежать повреждений.

12. При появлении деформации, поломки, перегрева или специфического запаха немедленно прекратите использование устройства.

13. Храните устройство вдали от воспламеняющихся веществ, дыма и нагреваемых поверхностей.

14. Храните в недоступном для детей месте.

15. Утилизируйте данное изделие в соответствии с местным законодательством и нормативными актами.

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли одновременно заряжать несколько устройств? Да, можете. Общая мощность не должна превышать 150 Вт. Рекомендуется не подключать устройства в разъемы постоянного тока(3), когда порт автомобильной розетки(7) 12 В работает при полной нагрузке.

2. Что делать, если внешний аккумулятор не может подзарядиться? Проверьте, правильно ли подключен адаптер для зарядки и включена ли зарядка от 100 В до 240 В переменного тока. Если неполадка не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации.

3. Что делать, если источник питания не может заряжать другие устройства? Пожалуйста, убедитесь, что кабель зарядки вставлен в правильный порт, и проверьте, соответствует ли напряжение выхода данного аккумулятора напряжению Вашего устройства. Для этого

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR

Вы можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего устройства, его этикетке или маркировке адаптера.

4. За сколько часов аккумулятор зарядится от солнечной панели и где их можно приобрести? Солнечная панель WATTICO Solar Travel 2 Pro зарядит внешний аккумулятор за 2-3 часа.

Чтобы приобрести солнечную панель WATTICO Solar Travel мощностью 60 Вт перейдите по QR-коду



Гарантия и сервис клиентской поддержки

Благодарим вас за приобретение нашей портативной электростанции WATTICO Warrior. Гарантийный срок данной модели составляет 12 месяцев с момента приобретения вами данного устройства. Гарантия распространяется на дефекты материала, а также производственные дефекты до отгрузки товара третьим лицам. Гарантия не распространяется на любые дефекты или повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, деформациями, разборкой или эксплуатацией не в соответствии с официальными инструкциями и руководствами.

Если у вас возникли вопросы по послепродажному обслуживанию или нужна дополнительная техническая помощь, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.


Мы высоко ценим ваше мнение и ваши предложения.

Мы будем очень рады, если вы оставите свои объективные отзывы на доступных Вам площадках, чтобы другие покупатели могли ссылаться на них.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR

Данный продукт разработан и предназначен исключительно для бытового (домашнего) использования. Он не предназначен для использования в коммерческих, производственных, корпоративных или иных профессиональных целях, требующих более интенсивной эксплуатации и надежности. Использование продукта не по назначению может привести к сокращению срока службы, неисправностям и аннулированию гарантии.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, технические характеристики, дизайн и функциональность продукта без предварительного уведомления. Актуальная версия руководства всегда доступна на официальном веб-сайте wattico.ru. Пожалуйста, периодически проверяйте наличие обновлений, чтобы быть в курсе последних изменений и рекомендаций по эксплуатации. Ответственность за ознакомление с актуальной версией руководства лежит на пользователе.



Просканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«___» _____ 20__ г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца

Условная возврата товара потребителем

"Условия возврата товара потребителем (не применимо для организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, приобретающих товар в коммерческих целях):

Отказ потребителя от технически сложного товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, возможен в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 (семи) календарных дней в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Возврат товара надлежащего качества допускается при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, комплектности, заводских пломб и маркировки. Отсутствие документа, подтверждающего приобретение товара у продавца, не лишает потребителя права ссылаться на иные доказательства покупки.

Товар надлежащего качества, имеющий индивидуально-определенные свойства и предназначенный исключительно для использования конкретным потребителем, возврату не подлежит.

Настоящим потребителю в письменной форме сообщается о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества."



sales@wattico.ru