

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Модель светильника: _____
Дата выпуска: _____
М.П.
Дата продажи: _____

LEDVANCE

Страна-изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70.

Ledvance.ru



ПАСПОРТ



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК HIGHBAY HB E

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник в алюминиевом корпусе, предназначенный для освещения высоких пролетов, производственных цехов, ангаров, спортивных залов, складских помещений или других объектов с большой высотой потолков.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	HIGHBAY HB E
Номинальное напряжение, В	230
Частота тока, Гц	50
Рабочее напряжение, #	180-265
CRI	>70
Материал корпуса	Алюминий
Материал рассеивателя/линзы	Поликарбонат
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Цвет корпуса	Черный
Защитное силикатное стекло	нет
Ударопрочность (IK)	IK08
Степень защиты оболочки (IP)	IP65
Диапазон температур окружающей среды, °C	-20°C ... +40°C
Температура хранения	-40°C ... +60°C
Коэффициент мощности	>0,95
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Срок службы, ч	20000ч, L70 при Ta=+25C
Гарантия	2 года

Модель	Диаметр, мм	Высота без рым-болта, мм	Высота с рым-болтом, мм	Вес светильника, кг
HB E 100W	226	33	64	0,62
HB E 150W	267	33	64	0,87
HB E 200W	308	33	69	1,1

Наименование	EAN	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол, °	CCT
HB E 100W 740 90DEG IP65 RULEDV	4630557648903	100	12000	90	4000
HB E 100W 750 90DEG IP65 RULEDV	4630557648910	100	12000	90	5000
HB E 100W 765 90DEG IP65 RULEDV	4630557648927	100	12000	90	6500
HB E 150W 740 90DEG IP65 RULEDV	4630557648934	150	18000	90	4000
HB E 150W 750 90DEG IP65 RULEDV	4630557648941	150	18000	90	5000
HB E 150W 765 90DEG IP65 RULEDV	4630557648958	150	18000	90	6500
HB E 200W 740 90DEG IP65 RULEDV	4630557648965	200	24000	90	4000
HB E 200W 750 90DEG IP65 RULEDV	4630557648972	200	24000	90	5000
HB E 200W 765 90DEG IP65 RULEDV	4630557648989	200	24000	90	6500

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Опасность поражения электрическим током. Установку, техническое обслуживание и демонтаж данного устройства должен выполнять только квалифицированный персонал.

Перед любыми работами по монтажу, демонтажу или обслуживанию светильника, отключи питание! При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и демонтаже данного устройства соблюдайте все применимые нормативные требования.

При техническом обслуживании, демонтаже дождись остывания светильника. Не допускается эксплуатация светильников I класса защиты без подключения к защитному заземлению. Не допускается эксплуатация светильника с механическими повреждениями. Использовать светильник только в среде, соответствующей IP-защите светильника. При обнаружении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию светильника. Запрещено ремонтировать данное устройство.

Не допускается разбирать светильник или эксплуатировать светильник в разобранном виде. Источник света светильника не подлежит замене. По истечении срока службы источника света необходимо заменить весь светильник целиком. Внешний кабель изделия не подлежит замене, при повреждении кабеля необходимо заменить весь светильник целиком.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Следует периодически осматривать эксплуатирующийся светильник с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности. Выполнять периодическую очистку светильников рекомендуется согласно требованиям к помещениям в которых эксплуатируется светильник.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности неограничен; Светильник подлежит транспортированию и хранению в заводской упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды; Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения по ГОСТ 15150-69; в части воздействия механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78. При погрузке, транспортировании и выгрузке должны быть предприняты меры предосторожности от механических повреждений товара, а также соблюдены требования манипуляционных знаков. Условия хранения светильников должны соответствовать ГОСТ 15150-69

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства охватывают любые заводские дефекты со дня продажи при условии соблюдения данного руководства в течение срока, указанного на упаковке светильника. Дата изготовления указана на изделии в формате ММYY, где ММ - месяц изготовления, YY - год изготовления. Не подлежит замене продукция: - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией; - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения; - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п. Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.