

RU

Руководство
по эксплуатации

Наименование: светильник бытового назначения потолочный

Артикул: A8409PL-1WH, A8509PL-1WH, A8412PL-1WH, A8512PL-1WH, A8418PL-1WH, A8518PL-1WH

Серия: QUICK

Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия

АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия

Филиал: «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индастриал билдинг, 615-617, Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай

Уполномоченная организация/Импортер: ООО «ГЛОБО», 121087, РФ, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Филевский Парк, пр-д Про-мышленный, д. 7, стр. 3, эт/ком/пом 2/14/1. Тел.: +7-495-543-69-74, glob_o_companу@mail.ru

Общие сведения

Встраиваемые светильники со светодиодными источниками света предназначены для общего освещения жилых и коммерческих поме- щений: гостиных, кухонь, помещений офисов, торговых и выставочных залов, помещений общественного питания, магазинов, кинотеат- ров, развлекательных центров и пр.. Приобретая светильник, требуйте проверки его работоспособности и комплектности. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответ- ствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013. Светильники предназначены для использования внутри помещений. Универсальное устройство крепления позволяет изменять встраиваемый размер светильников.

Технические характеристики:

Артикул

A8409PL-1WH
A8509PL-1WH

A8412PL-1WH
A8512PL-1WH

A8418PL-1WH
A8518PL-1WH

Напряжение питания

Частота сети

Потребляемая мощность

Коэффициент мощности, PF

Встраиваемый размер, мм

Количество и тип светодиодов

Номинальный световой поток, Лм

Коррелированная цветовая температура

Общий индекс цветопередачи, Ra

Материал корпуса

Материал рассеивателя

Цвет корпуса

Угол рассеивания светильника

Степень защиты от пыли и влаги

Класс защиты от поражения электрическим током

Тип крепления

Коэффициент пульсации освещенности

Габаритные размеры, мм

Климатическое исполнение

Рабочая температура

Номинальная продолжительность горения СДМ в светильнике при L70

230В±10%

50Гц

9Вт

≥0.5

90

26*SMD2835

См. на упаковке

4000K, 5000K

≥80

Алюминий

Пластик

Белый

110°

IP20

II

встраиваемый

<5%

См. на упаковке

УХЛ4

10°С - +40°С

20000 ч.



Цвет проводов и их обозначение
Синий или черный - «ноль»; Коричневый или красный - «фаза/нагрузка»; Зелено-желтый - «земля»

Техническое обслуживание
Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.
Протируку от пыли корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения. Чистить необходимо толь- ко поверхностные детали прибора, не разбирая его. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители.
При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником.
Запрещается эксплуатация светильника в условиях высокой влажности и в сырых помещениях.

Меры предосторожности.
1.1 Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.
1.2 Запрещено вскрывать корпус светильника или драйвера, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции светиль- ника и опасности поражения электрическим током.
1.3 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
1.4 Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
1.5 Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования - дополнительный нагрев корпуса све- тильника может привести к сокращению срока службы.
1.6 Запрещена эксплуатация светильника при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом драйвера или све- тильника.
1.7 Запрещена эксплуатация светильника в сетях не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
1.8 Запрещена эксплуатация светильника с диммером (светорегулятором).
1.9 Не использовать светильники совместно с выключателем со светодиодной или неоновой подсветкой.
1.10 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

Транспортировка и хранение
Светильники и аксессуары к ним подлежат транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика).
Условия транспортировки изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хране- ния 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения изделия должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация
Светильник и аксессуары к нему не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизации подлежат лампы (источники света), отслужившие свой срок.

Сведения о приемке и продаже
Светильник соответствует ГОСТ 8607-82 и признан ГОДНЫМ к эксплуатации.

Гарантийные обязательства
Светильники и аксессуары к ним производства фирмы «Арте ламп» спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598 CE).
Гарантийные обязательства выполняются в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем ус- ловий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслужива- ние не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией светильников в нештатном режиме (или с лампами, превышающими максимальную мощность, указанную на патроне) либо в условиях, не предусмотренных производител- ем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, коротких замыканий и т.д.).
Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения светильника и аксессуаров к нему, включая по- вреждения (сколы). За ущерб, принесенный в результате неправильного использования светильника или использования его не по назна- чению, производитель ответственности не несет.
Срок службы светильника и аксессуаров не менее 3 лет. Светильник и аксессуары с обнаруженными дефектами производственного харак- тера возвращается через предприятие торговли поставщику только в период гарантийного срока.

Дополнительная информация
Продукция изготовлена в Китае.
Светильник изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016 и сертифицирован:
Сертификат №ЕАЭС RU С-IT.NB10.B.06029/24, срок действия 19.09.2024-18.09.2029; декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-IT. PA07.B.93 930/24, срок действия 03.09.2024-02.09.2029
Товар сертифицирован: ООО «Дельта Эксперт», 141304, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛИЦА БОЛОТНАЯ, ДОМ 24, ПОМЕЩЕНИЕ 2-3, ЭТАЖ №2, тел.: +79852924719, info@deltaexpertcert.ru
Сделано в Китае

Наименование предприятия торговли _____
Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.
Производитель систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право вносить не принципиальные из- менения в конструкцию без отображения этого в руководстве по эксплуатации. Товар соответствует действующим стандартам качества.

- Комплектация**
1. Светильник.
2. Драйвер.
3. Инструкция по эксплуатации.
4. Коробка упаковочная.
- Подключение**
1.1 Достаньте светильник из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.
1.2 Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.
1.3 Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника, указанны- ми в данной инструкции и на упаковке светильника.
1.4 Светильник может использоваться только со светодиодным драйвером (идет в комплекте поставки).
1.5 Осуществите подключение питающего кабеля к проводам драйвера.
1.6 Перед установкой светильника в нишу убедитесь, что экран светильника надежно зафиксирован (вставлен в пазы). При необходимости прокрутите крышку светильника, чтобы все металлические выступы попадали во все пазы.
1.7 Установите светильник в монтажной нише как показано на схеме:



- 1.8 Включите питание
Провода соединяются посредством скрутки или клеммных колодок (комплектность элементам соединения зависит от партии по- ставки). На скрутки необходимо дополнительно накрутить пластиковые колпачки или использовать для изоляции проводов изоленту (в комплект не входит).

Корешок талона №	Талон № на гарантийный ремонт светильника производства Артеламп Артикул
на гарантийный ремонт светильника производства Артеламп, артикул	Продан магазином (название) « _____ » _____ 20 ____ г.
Изъят для ремонта « _____ » _____ 20 ____ г.	ШТАМП/ПЕЧАТЬ магазина Подпись Продавца с расшифровкой
Представитель ОТК (фамилия, подписи)	Выполнены работы по устранению неисправностей
	Представитель ОТК Штамп ОТК