DOMTOK®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Сетевые шнуры армированные вилкой с товарным знаком «DOMTOK»

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011
"О безопасности низковольтного оборудования",
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиотехники".

1. Назначение и область применения.

Шнуры предназначены для бытового и аналогичного применения в помещениях при температуре окружающей среды от 5 до 25°С, с допустимым временным увеличением до 35°С. Шнуры используются для подключения к бытовым сетям с напряжением 230 В с номинальной силой тока 10А и 16А

2. Технические характеристики.

Нормируемый параметр	Значение параметра для артикула											
Артикул	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782
Число и номинальное сечение жил шнура, мм^2	2*1	2*1	2*1	2*1	2*1	2*1	3*1	3*1	3*1	3*1	3*1	3*1
Тип шнура	ПВС											
Номинальное напряжение, В	230											
Номинальный ток, А	10											
Максимальная допустимая нагрузка, Вт	2200											
Вилка, тип	двухплюсная, неразборная, 250В/10А											
Длина шнура,м	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5
Цвет	белый	белый	белый	черный	черный	черный	белый	белый	белый	черный	черный	черный

Нормируемый параметр	Значение параметра для артикула					
Артикул	2783	2784	2785	2786	2787	2788
Число и номинальное сечение жил шнура, мм^2	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5
Тип шнура	ПВС					
Номинальное напряжение, В	230					
Номинальный ток, А	16					
Максимальная допустимая нагрузка, Вт	3500					
Вилка, тип	двухполюсная, неразборная, 250В/16А					
Длина шнура,м	2	3	5	2	3	5
Цвет	белый	белый	белый	черный	черный	черный

3. Комплектность: -шнур армированный вилкой; - потребительская упаковка; - паспорт.

4. Требования безопасности.

4.1 Запрещается: использовать в помещениях с потенциально взрывоопасными, пажароопасными, химически активными средами, повышенной влажностью.

4.2 Запрещается подключать нагрузку большей мощности.

4.3 Запрещается подключать шнур к поврежденным приборам.

4.4 Запрещается разбирать изделие.

ВНИМАНИЕ! Изделие с механическим повреждением выключателя, шнура или вилки эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации.

Температура окружающей среды: от +5°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

№ 123

6. Инструкция по эксплуатации.

При использовании учитывать требования инструкции по эксплуатации подключаемого светильника!

6.1 Извлечь из упаковки, осмотреть на наличие повреждений (шнур, имеющий повреждения не использовать!)

7. Возможные неисправности и способы их устранения.

При обнаружении неисправностей обесточьте точку подключения и извлеките из нее штепсельную вилку изделия!

7.1 Подключенный прибор не работает:

Проверьте наличие электропитания напряжением 230В.

Если вышепреведённые действия не дали результата или была выявлена причина неисправности изделия обратитесь к квалифицированному специалисту!

При обнаружении неисправностей подключенного прибора, действуйте в соответствии с его инструкцией!

8. Условия транспортирования, хранения и утилизации.

8.1 Допускается транспортировать любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

8.2 Хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40°С до +50°С, при относительной влажности 70%. Допускается хранение при относительной влажности 95%, при температуре 25°С.

8.3. Утилизируется как бытовые отходы.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года, с момента начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на изделие в течение гарантийного срока эксплуатации.
Дата изготовления указана на упаковке.

Сделано в России

Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха , Железнодорожный мкр, Советская ул, дом № 83, оф.1.

Дата редакции 16.12.2025