PROGIX

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ PROGIX
UTKOR10, UTKOR20, UTKOR30, UTKOR50, RTKOR30, RTKOR40, RTKOR50, KT4OKR30, KT4OKR40, KT4OKR50, KT3OKR20, KT3OKR30, KT3OKR40, KT3OKR50, DT3POR20, DT3POR30, DT3POR40, DT3POR50, KT4OKB30, KT4OKB50
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Силовой удлинитель предназначен для использования для кратковременных подключений к электрической сети бытовых электроприборов.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	4000 Вт
Сечение провода	2 х 2.5 мм²
Максимальный суммарный ток нагрузки	16 А
Вид провода	КГ
Температура эксплуатации	-40° +40°
Срок службы	5 лет

Артикул	**Тип удлинителя**	**Длина провода**	**Степень защиты**	**Цвет**	**Количество розеток**
UTKOR10	Удлинитель-шнур	10 м	IP44	Черный	1
UTKOR20	Удлинитель-шнур	20 м	IP44	Черный	1
UTKOR30	Удлинитель-шнур	30 м	IP44	Черный	1
UTKOR50	Удлинитель-шнур	50 м	IP44	Черный	1
RTKOR30	Удлинитель на рамке	30 м	IP44	Черный	1
RTKOR40	Удлинитель на рамке	40 м	IP44	Черный	1
RTKOR50	Удлинитель на рамке	50 м	IP44	Черный	1
KT4OKR30	Удлинитель на катушке	30 м	IP20	Черный	4
KT4OKR40	Удлинитель на катушке	40 м	IP20	Черный	4
KT4OKR50	Удлинитель на катушке	50 м	IP20	Черный	4
KT3OKR20	Удлинитель-шнур	20 м	IP44	Черный	3
KT3OKR30	Удлинитель-шнур	30 м	IP44	Черный	3
KT3OKR40	Удлинитель-шнур	40 м	IP44	Черный	3
KT3OKR50	Удлинитель-шнур	50 м	IP44	Черный	3
DT3POR20	Удлинитель на рамке	20 м	IP44	Черный	3
DT3POR30	Удлинитель на рамке	30 м	IP44	Черный	3
DT3POR40	Удлинитель на рамке	40 м	IP44	Черный	3
DT3POR50	Удлинитель на рамке	50 м	IP44	Черный	3
KT4OKB30	Удлинитель на катушке	30 м	IP20	Оранжевый	4
KT4OKB50	Удлинитель на катушке	50 м	IP20	Оранжевый	4

3. Комплектность

Силовой удлинитель – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать силовой удлинитель и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать силовой удлинитель при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

ВНИМАНИЕ! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

5. Меры безопасности:

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru
143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4