novihome

INTRA-S5
INTRA-H5

Wi-Fi ВИДЕОКАМЕРА



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте **www.novihome.ru** или отсканировав QR-код.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ novihome

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Произведено в Китае
по заказу и под контролем ООО "НОВИ ГРУПП" РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Copyright © 2026 ООО "НОВИ ГРУПП" (Novihome™) Все права защищены.

ОПИСАНИЕ

Видеокамеры **Novihome® INTRA-S5, INTRA-H5** — это компактные поворотные IP-видеокамеры в линейке Novihome® с разрешением 5 Мп.

Камеры предназначена для круглосуточного наблюдения и оснащены для этого всем необходимым: слотом для карт памяти microSD, комбинированной подсветкой, механическим ИК-фильтром для работы ночью, микрофоном и динамиком для организации двусторонней связи. Поворотный механизм позволяет организовать патрулирование территории, а связка высокопроизводительного процессора и мегапиксельного сенсора позволяет получить изображение высокого качества. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю легко организовать беспроводное подключение.

Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом.

Камера может быть установлена в местах где необходимо изменять точку обзора и следить за перемещениями, при этом не теряя качества изображения: складах, офисах, торговых центрах и магазинах.

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактная поворотная IP-камера 5 Мп
- Легкое подключение по Bluetooth
- Встроенный микрофон и динамик
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Поддержка карт памяти microSD до 512 Гб
- Поддержка протокола ONVIF
- Поддержка облачного сервиса IPEYE
- Поддержка приложения iCSee

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP-адрес: 192.168.1.10 или DHCP
(при наличии DHCP-сервера в локальной сети)
Логин: admin
Пароль: (без пароля)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- IP-видеокамера – 1 шт.
- USB-кабель (INTRA-H5) – 1 шт.
- Крепеж (INTRA-S5) – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1 шт.
- Адаптер питания – 1 шт.
- Влагозащищенный разъем (INTRA-S5) – 1 шт.
- Технический паспорт изделия – 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	INTRA-S5	INTRA-H5
ИСПОЛНЕНИЕ		
Тип камеры	Уличная всепогодная	Внутренняя
Исполнение корпуса	Купольная поворотная	
ЭЛЕКТРОНИКА/ОПТИКА		
Макс. разрешение	5 Мп до 25 к/с	
Формат сжатия видео/аудио	H.265, H.265X/G.711a	H.265, H.264/G.711
ИК-фильтр	Механический	
Фокусное расстояние	3.6 мм	
Объектив	5 Мп с ИК-коррекцией	
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		
Шир. динамич. диапазон (WDR)	D-WDR	
Технология шумоподавления	3D-DNR	
Детекция движения	Есть	
Зеркальное отображение	По горизонтали/По вертикали	
Режим День/Ночь	Авто/Цветной/Ч/Б	
Режим записи	Ручной/По расписанию/По событию	
Действие по тревоге	Push-уведомление при обнаружении движения, Включение сирены, Активация записи на microSD	
ПОДСВЕТКА		
Комбинированная подсветка	Есть	
Дальность ИК-подсветки	20 м	15 м
Дальность видимой подсветки	15 м	

Модель	INTRA-S5	INTRA-H5
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Аудиовход	Встроенный микрофон	
Аудиовыход	Встроенный динамик	
Карта памяти	Слот microSD (до 512 Гб)	
Вращение/Наклон	0°-315° / 0°-90°	0°-355° / 0°-90°
СЕТЬ		
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g (2.4-2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц)	IEEE 802.11 b/g/n (2.4-2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц)
Wi-Fi	до 80 м (в зависимости от условий)	
Порт RJ-45	Есть	
ONVIF	Есть	
Мобильный клиент	iPEYE, iCSee	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Класс защиты (Пылевлагозащита)	IP65	IP54
Габаритные размеры (Ø×В)	Ø113×179 мм	Ø76×119 мм
Рабочая температура	-30°C...+55°C	-10°C...+55°C
Энергопотребление	DC 12 В±10%, 0,5 А (ИК вкл.), 6 Вт	

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Скачайте и установите приложение **iCSee** из Play Market для устройств на базе ОС Android или из App Store для устройств на базе iOS.

Приложение iCSee
для Android & iOS

2. Запустите приложение **iCSee** и зарегистрируйте новый аккаунт для работы с видеокамерами (Рис. 1).




Рис. 1 Регистрация в Приложении

3. Включите Bluetooth на Вашем устройстве и подключитесь к Wi-Fi сети, с которой требуется соединить камеру.
4. Откройте приложение **iCSee** на смартфоне и убедитесь, что Вы авторизованы. Для добавления устройства нажмите на иконку **+** добавления нового устройства (Рис. 2) и на следующем шаге выберите **Обнаружение нового устройства** (Рис. 3). Если камера не обнаруживается – выключите Bluetooth на 5 сек, затем снова включите и повторите поиск новых устройств.
5. В следующем окне введите имя и пароль от Wi-Fi-сети, к которой подключаете камеру (Рис. 4).
6. Ожидайте пока камера закончит процесс настройки. По завершении настройки камера выдаст голосовое оповещение **Connect router successfully** (Рис. 5).
7. После настройки камеры установите имя устройства (Рис. 6).
8. После окончания подключения устройство появится в списке устройств. Выберите необходимую камеру, чтобы увидеть окно онлайн просмотра, обратиться к архиву ее записей или произвести точную настройку функций камеры (Рис. 7).




Рис. 2 Добавление нового устройства



Рис. 3 Поиск новых устройств



Рис. 4 Подключение к Wi-Fi сети




Рис. 5 Камера настраивается



Рис. 6 Добавление устройства




Рис. 7 Подключение завершено

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи Потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи Потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия Потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении Потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:

7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;

7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.

7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;

7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия, а именно:

7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждение поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;

7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации,

7.4.4. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;

7.4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;

7.4.6. Несанкционированное вмешательство в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;

7.5. Несчастные случаи, пожары, попадание насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрация, воздействие высокой температуры, неправильная вентиляция, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучение, электростатические разряды, включая разряд молнии, и иные виды внешнего воздействия или влияния.

8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечение срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества Потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Написать в MAX
Написать в Telegram
tp@novicam.ru