

Модель ES 8000 1 фаза

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 6,4 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 5,1 ч



МОДЕЛЬ КОД		ES 8000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	5,5	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	6,4	
Напряжение	Вольт	230	
Частота	Гц	50	
Коэфф. мощности	Cos φ	0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Honda GX 390	
Объем двигателя	см ³	389	
Кол-во цилиндров		1 под углом	
Система запуска		Ручной стартер	
Макс. мощность	кВт	8,3	
Топливо		бензин	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	11,00	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	5,10	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	97	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	72	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	729	
Ширина	мм	500	
Высота	мм	536	
Вес	кг	73	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручной запуск		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление	Ручка ВКЛ./ВЫКЛ. Ручка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток	1 x SCHUKO 1 x 230V 16A
	Дополнительное оборудование	Колесный комплект