

Модель E 4000 1 фаза

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 3,1 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 2,8 ч



МОДЕЛЬ КОД		E 4000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	2,6	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	3,1	
Напряжение	Вольт	230	
Частота	Гц	50	
Коэфф. мощности	Cos φ	0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Honda GX 200	
Объем двигателя	см ³	196	
Кол-во цилиндров		1 под углом	
Система запуска		Ручной стартер	
Макс. мощность	кВт	4,3	
Топливо		бензин	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	3,10	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	2,80	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	96	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	71	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	640	
Ширина	мм	458	
Высота	мм	400	
Вес	кг	36	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручной запуск		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление	Ручка ВКЛ./ВЫКЛ. Ручка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток	2 x SCHUKO
	Дополнительное оборудование	Колесный комплект