

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ CAMELION®

1. Светильник светодиодный встраиваемый Camelion®, артикул LTL-5033-01CL, LTL-5033-01CL, LTL-5033-01CL, LTL-5033-01CL.
2. Светильники предназначены для освещения интерьеров внутри помещений.
3. Технические характеристики:

Напряжение питания	- ~230В, 50Гц
Индекс цветопередачи	- 75+
Цветовая температура	- 4500К (нейтральный белый свет)
Срок службы светодиодов	- ≥ 30000 часов
Рабочая температура	- -20°...+40°С
Материал корпуса	- пластик+металл
Класс защиты от внешних воздействий	- IP20
Класс электрозащиты	- Класс II (двойная изоляция)

Наименование товара	Количество светодиодов	Мощность светильника, Вт	Мощность блока питания, Вт	Световой поток, лм	Размеры светильника, мм	Установочный размер, мм
LTL-5033-01CL	30	6	7	300	120*120*20	105*105
LTL-5033-02CL	45	9	12	450	150*150*20	135*135
LTL-5033-03CL	60	12	12	750	170*170*20	155*155
LTL-5033-04CL	75	15	18	1000	200*200*20	185*185
LTL-5033-05CL	90	18	18	1200	225*225*20	205*205

4. Комплектность:

Светильник, прижимные скобы (2шт.), блок питания, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа:

монтаж светильника производится на потолочные поверхности с помощью прижимных скоб. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.




Рис.1

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки. Снимите защитную пленку со светильника.

- Установите прижимные скобы на корпус светильника, как показано на рисунке. Возможно, вам понадобятся плоская отвертка и небольшие пассатижи для сжатия витков пружины.
- Разметьте места установки светильников на потолке. Прорежьте отверстия необходимого диаметра. Используйте вспомогательный инструмент в зависимости от материала поверхности.
- Подведите сетевой провод к местам установки светильников. Подключите сетевой провод к блоку питания светильника и проверьте работоспособность.
- Поднимите прижимные скобы светильника кверху и произведите окончательную фиксацию светильника в установочном отверстии.

8. Регулирование: не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения:

За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

_____ (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения

