


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: для снижения опасности поражения электрическим током, не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Не вставляйте никакие металлические предметы через вентиляционные решетки.

ОСТОРОЖНО: Объяснение графических символов



Символ молнии внутри равностороннего треугольника, предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса продуктов, которые могут иметь достаточную величину, чтобы составить риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонт), в литературе, сопровождающей изделие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасность

Если какой-либо жидкий или твердый предмет попал в корпус, отключите устройство от сети и пусть его проверит квалифицированный персонал перед дальнейшей эксплуатацией. Отключите устройство от питания, если оно не будет использовано в течение нескольких дней или более. Чтобы отключить шнур, потяните его за вилку. Никогда не тяните за шнур.

Установка

Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха для предотвращения внутреннего перегрева. Не размещайте устройство на поверхности (ковров, одеял и т.д.) или вблизи материалов (шторы, драпировки), которые могут заблокировать вентиляционные отверстия. Не устанавливайте устройство в очень горячем или влажном месте или в

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

местах, подверженных большому скоплению пыли или механической вибрации. Аппарат не имеет водонепроницаемой защиты (не IP66). Воздействие дождя или воды может привести к повреждению устройства (не IP66).

Чистка

Чистите устройство мягкой тканью. Не используйте сильные средства, такие как растворитель или бензин, поскольку они могут повредить поверхность прибора. Сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы для безопасной транспортировки данного устройства в будущем.

Модели	HAD-1036O	HAB-1036O
Сенсор	OV9732	
Разрешение	1,0 Мр (720p)	
Минимальная освещенность	0,05 LUX/F1.2(0lux при ВКЛ ИК), 24 шт F5 ИК LED	
S/N Ratio	> 49db	
Электронный затвор	1/50-1/100 000 сек. переключение ON/OFF	
Линзы	Фикс 3.6мм	
AGC	Авто	
Баланс белого	Авто	
BLC	Авто	
Дальность подсветки	20 м	
Видео выход	AHD	
Питание	DC 12V ± 10% / 250 mA	
Рабочая температура	-30°C - + 50°C	
Степень защиты	Нет	IP66

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Закрепите кронштейн на стене или на потолке (на специально выделенной площадке).
2. Настройте направление, угол обзора камера, направляя ее на цель.
3. Подключите кабель видео сигнала.
4. Подключите питание DC 12V (проверьте правильную полярность перед подключением питания)

Проблема	Решение
Нет изображения на экране	- Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором - Проверьте подключение кабеля питания
Нечеткое (смазанное) изображение	- Проверьте линзы, возможно на них образовалась грязь - Проверьте настройки регистратора/монитора
Изображение на экране темное	Проверьте яркость и контраст на мониторе
Камера работает, но греется	Проверьте правильный ли адаптер питания подключен
Изображение мерцает	- Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором - Проверьте настройки регистратора/монитора

Транспортировка и хранение

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Безопасная утилизация

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Информация о сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС ТС № RU Д-СНАП16.В.60353
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс», РФ, 121170, г. Москва,
Кулузовский пр., д. 36, стр. 3. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» Срок действия: с 01.12.2016 по 30.11.2019

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
2017	2018		

Сделано в Китае

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолджи Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад 160-174, ЮКсю билдинг 803. Гарантия 6 мес. Срок службы 1 год.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу Компьютер Продукт, Китай, г.Шеньжень, Инжан, Лонгтъян, район Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ» 125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3

GINZZU™
www.ginzzu.com

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

GINZZU

НАВ-10360 / НАД-10360



**Ginzzu
Technology Limited**
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.