

**Мощный компактный фонарь
с холодным светом
и встроенным зарядным
устройством.
Питание от Li-Ion аккумулятора
формата 26650.**

- 3 современных светодиода Osram P9
- Нейтральный белый свет (5000K)
- Дальность до 210 метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток 3400 люмен
- Четыре режима яркости, от 100 до 3400 лм
- Быстрый доступ к режиму «Turbo»
- Удобная боковая кнопка управления
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием II типа
- Высококачественная TIR-оптика
- Индикатор уровня заряда
- Водозащищенность IPX7

Режимы работы

Турбо – 3400 лм, 35 секунд
Сильный – 1360 лм, 2 часа
Средний – 340 лм, 8 часов
Слабый – 100 лм, 24 часа

Выбор и установка элементов питания

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторе формата 26650, длиной 65-70 мм. Мы рекомендуем пользоваться качественными защищенными аккумуляторами от проверенных производителей, рекомендуемая емкость от 5000 mAh и выше.

Для установки аккумулятора открутите заднюю крышку, установите аккумулятор плюсовым контактом вперед, закрутите крышку до упора.



Размеры: длина 103 мм, диаметр головы 40,4 мм,
диаметр корпуса 31,5 мм.
Вес: 202 г (с аккумулятором).



При первом использовании полностью зарядите аккумулятор. Для заряда подключите фонарь через USB-порт к адаптеру (рекомендуемый ток от 1А). В процессе заряда горит красный индикатор в кнопке, при полностью заряженном аккумуляторе индикатор горит синим.

Управление

Коротким нажатием фонарь всегда включается в слабом режиме. Повторное нажатие в течение 5 сек переключит режимы циклично: средний => сильный => выключение.

Долгим нажатием из любого состояния включается режим «турбо». Данный режим во избежание перегрева работает 35 сек.

Двойным кликом включается режим «строб».

Комплектация

1. Фонарь
2. Аккумулятор 26650 5000 мАч
3. Ремешок на руку
4. USB-кабель

Трехуровневая индикация в кнопке

Индикатор в кнопке горит синим при заряде более 30%, красным – менее 30%, мигающий красный – менее 10%.

