

Аккумулятор для раций KNB-15



Оригинальная батарея

KNB-14 / KNB-15 / KNB-20

Модель радиостанции

Kenwood TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373,
378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107

Технические характеристики

Тип аккумулятора.....	Ni-Mh 2100mAh
Число ячеек.....	6
Номинальное напряжение.....	7,5 В
Рабочее напряжение.....	7,2 В
Напряжение зарядки.....	8,5В
Ток зарядки.....	Не более 0,63
Саморазряд (в месяц при 25 С, отдельно от радиостанции).....	< 15% емкости
Ёмкость.....	2,1 А/ч
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд при разряде до 20%.....	.Не менее 400
Время работы при рабочем цикле 90/5/5....	Не менее 15

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	0÷45°C
Хранение.....	-40÷60°

Габариты (±2мм)

Материал корпуса.....	ABS
Длина, мм.....	112
Ширина, мм.....	61
Высота, мм.....	20
Вес ,г.....	191