

Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

офиис:
+7 (863) 292-92-56
+7 (863) 292-92-57
+7 (863) 292-92-58
+7 (863) 292-92-59
+7 (863) 292-92-46

мастерская:
+7 (863) 292-99-45
+7 (863) 210-53-26

отдел розничной продажи:
+7 (863) 292-99-43

Произведено в КНР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
АККУМУЛЯТОРНОГО

ЗОЛ-8Л



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРНОГО

! Прочтите данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.
Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия эксплуатации.

Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор»

Аккумуляторный электрический опрыскиватель характеризуется безопасностью, эффективностью, новизной дизайна, рациональностью. Служит для защиты от вредителей зерновых культур, цветов, садовых растений и используется для очистки публичных мест, санитарной обработки домашнего скота и птицы.

Аккумуляторный опрыскиватель станет заменой традиционному опрыскивателю, т.к. оснащен батареей 12V/4Ah, которая обеспечивает непрерывный режим работы после одной подзарядки до 6 часов и распыливание около 400-480 литров жидкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оснащен мощной аккумуляторной батареей, что позволяет работать несколько часов без подзарядки.
- Встроенный электрический насос позволяет работать без ручной прокачки, что значительно увеличивает производительность по сравнению с механическими опрыскивателями.
- Телескопическая ручка дает возможность обрабатывать труднодоступные места.
- Все модели оборудованы фильтром, защищающим опрыскиватель от засорения сопла.
- Удобная большая заливная горловина.
- Комфортабельная упряжь в комплекте.
- Эргономичный дизайн: ранцевая форма повторяет форму спины человека, а широкая ручка облегчает переноску.
- Отличается простотой обслуживания и эксплуатации.

ВНЕШНИЙ ВИД



КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ

Опрыскиватель состоит из бака, базы, батареи, мини-насоса, зарядного устройства, распылительной системы (резиновые трубы, кран, распылительный брандспойт, сопло), лямки.

! Несколько пунктов, с которыми следует ознакомиться перед эксплуатацией:

- Обязательно используйте респиратор и перчатки. Во время опрыскивания не допускайте попадания рабочего раствора на оголенные участки тела, не распыляйте пестициды против ветра, на людей и животных. Ознакомьтесь с инструкцией к химическим препаратам, прежде чем использовать их для опрыскивания.
- Никогда не распыляйте огнеопасные жидкости.
- Устройство должно быть тщательно вымыто после использования во избежание дальнейшей коррозии и засорения, так же для того чтобы жидкости, используемые в разное время, не смешивались, т.к. это может нанести вред вашим растениям или домашнему скоту, или же вы не получите желаемый результат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ранцевый
Насос	мембранный мини-помпа
Батарея	12В / 4 Ач
Зарядка	вход AC 220V / 50Hz, выход DC12V-2A
Макс. производительность	3,6 л/мин
Тип аккумулятора	литий-ионный
Объём бака	8л
Рабочее давление	0,15-0,4 мПа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием удостоверьтесь, что батарея устройства достаточно заряжена. Заправьте бак заранее подготовленной жидкостью через фильтр и закройте бак крышкой. Проверьте, не происходит ли утечка сквозь дно бака. Включите питание насоса и откройте кран на брандспойте для начала опрыскивания. Допускается как прерывистое, так и непрерывное опрыскивание.

Примечания.

- Опрыскиватель поставляется с заряженной батареей. Однако она может разрядиться в процессе транспортировки и хранения. Дополнительно зарядите батарею перед эксплуатацией, если это необходимо.
- Постарайтесь не использовать опрыскиватель без жидкости, так как это может причинить вред мемbrane насоса. Не переворачивайте опрыскиватель вверх дном, это может повредить батарею.
- В случае возникновения жужжащего звука внутри опрыскивателя или слабой мощности при длительном использовании немедленно зарядите батарею, т.к. это означает, что заряд батареи на исходе. Подключите опрыскиватель к зарядному устройству, не изымая из него батареи. Продолжительность каждой зарядки должна составлять не менее 8 часов. Зарядка должна производиться в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
- Первое использование должно производиться с помощью обычной воды, для того чтобы удостовериться, что нет утечки и распыление происходит должным образом.
- В случае непродолжительного использования устройство не нуждается в постоянной подзарядке. В случае длительного использования всего заряда батареи с последующей зарядкой в интервалы 2 раза в месяц, 1 раз в месяц или 1 раз в 2 месяца следует убедиться, что срок эксплуатации имеющейся батареи не подошел к концу и она еще пригодна для использования.
- Не используйте опрыскиватель при температуре воздуха выше +45 °C и ниже -10 °C.
- После полугода эксплуатации необходимо проверить состояния крепежа, при необходимости подтянуть.

! Внимание!

- Ни в коем случае не производите подобные операции вблизи источников огня, воды, а также не погружайте устройство в воду.
- Не распыливайте сухие вещества.
- Отключение питания во время зарядки следует исключить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

! Для Вашей безопасности и безопасности других людей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при эксплуатации опрыскивателя:

- Неправильное использование опрыскивателя может стать причиной серьезных травм.
- Не допускайте присутствия посторонних в зоне распыления ядохимикатов.
- Запрещается использование опрыскивателя детьми и людьми с ограниченными возможностями, а также лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Запрещается включать насос опрыскивателя без жидкости для распыления, это может привести к его поломке.
- Запрещается переворачивать опрыскиватель вверх дном, это может повредить аккумулятор.
- Запрещается эксплуатация опрыскивателя при температуре выше +45 °C и ниже -10 °C.
- Перед каждым использованием опрыскивателя необходимо убедиться в его исправности, целостности и надежности закрепления трубы и шланга.
- Во время работы с применением химических средств используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор, специальную одежду, обувь).
- Запрещается заливать в опрыскиватель легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие едкие вещества.
- Запрещается работать с опрыскивателем при сильном ветре, а также распылять жидкость против ветра.
- Не рекомендуется смешивать предыдущую жидкость с жидкостью, предназначенной для следующего применения, если они разные.
- Запрещается ставить опрыскиватель на острые и горячие предметы.

- Запрещается оставлять опрыскиватель под прямыми лучами солнца, около огня, горячих предметов и на морозе.
- Запрещается самостоятельно изменять конструкцию опрыскивателя, а также использовать его не по назначению.
- Запрещается погружать в воду электрическую базу опрыскивателя.
- Запрещается разбрызгивание веществ, содержащих твердые частицы.
- После окончания работ с ядохимикатами необходимо: сменить одежду, вымыть с мылом руки и лицо, прополоскать рот.
- Оберегайте опрыскиватель от ударов и падений.
- Не распыляйте жидкость на одном месте в течение длительного времени, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества химического вещества на обрабатываемую поверхность.
- Не используйте опрыскиватель, если он собран не полностью или имеет повреждения. Осмотрите опрыскиватель, чтобы убедиться в его герметичности.

ЧИСТКА И УХОД

После эксплуатации опрыскивателя полностью удалите рабочий раствор из бака и промойте чистой водой бак, шланг, насос и удочку. Это исключает возможность возникновения химической реакции при применении других химикатов в следующем опрыскивании. Не удалённые остатки химикатов могут привести к коррозии и другим повреждениям частей опрыскивателя. Особенно это касается распыляющих насадок, фильтров и уплотнений.

ХРАНЕНИЕ

- Храните опрыскиватель в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
- Запрещается хранить опрыскиватель вблизи открытого огня.
- Для предотвращения повреждений насоса и других деталей, прежде чем поместить опрыскиватель на хранение в зимний период времени, его необходимо промыть и высушить.
- Перед хранением аккумулятор должен быть полностью заряжен. В течение периода хранения нужно регулярно заряжать аккумулятор с помощью сетевого адаптера (не реже одного раза каждые 2 месяца).
- Храните сетевой адаптер в сухом месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причины	Решение
Мотор не запускается после включения устройства	Отсоединен кабель питания	Подсоедините кабель питания заново
	Батарея разряжена	Зарядите батарею
	Сломана кнопка включения	Замените кнопку включения
Присутствие нехарактерного звука во время работы мотора	Расшаталось крепление винтов насоса	Подтяните винты крепления
Утечка жидкости сквозь дно бачка	Повреждены или отсоединены трубы	Подсоедините трубы или же замените их
Слабое распыление	Распылитель засорён	Очистите от загрязнения
	Распылитель износился	Замените
	Распылитель установлен неправильно	Установите корректно
	Фильтр засорен	Очистите от загрязнения
	Происходит утечка в месте соединения труб с насосом	Затяните соединение труб с насосом
	Заряд батареи на исходе	Зарядите батарею
	В насос попал воздух	Отсоедините помпу или распылительный стержень и удалите воздух

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации опрыскивателя электрического аккумуляторного – 12 месяцев со дня продажи.

Произведено Taizhou City Rainmaker Import And Export Co., Ltd под контролем «Электроприбор».

Правильное использование и постоянный техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе изделия от грязи и пыли. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Запрещается использовать различные виды растворителей для данного изделия.

В случае выхода опрыскивателя электрического аккумуляторного из строя в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую. При отправке в сервисный центр необходимо упаковать станцию в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия. Удовлетворение претензий потребителя о недостатках станции производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- При предоставлении изделия в разобранном виде.
- При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или использование изделия не по назначению.
- При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций, повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.
- При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном сервисном центре).
- При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.
- При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.
- При выходе из строя быстроизнашающихся деталей и комплектующих и сменных приспособлений;
- При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гаря);
- При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных тел, например, песка, камней и пр.;
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для данного изделия;
- При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей;
- При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания);
- При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на изделии или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

Действителен при заполнении

ООО «Электроприбор»
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А,
т.(863)292-92-58

ТАЛОН №1

На гарантийный ремонт электрического опрыскивателя
(модель: _____)
Заполняет предприятие изготовитель

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)
Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати
Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Корешок талона №1
На гарантийный ремонт
(модель:
Изъят « _____ »
Исполнитель
Подпись / (Ф.И.О.)
20 ____ г.)

Действителен при заполнении

ООО «Электроприбор»
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А,
т.(863)292-92-58

ТАЛОН №2
На гарантийный ремонт электрического опрыскивателя
(модель: _____)
Заполняет предприятие изготовитель

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)
Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати
Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Корешок талона №2
На гарантийный ремонт
(модель:
Изъят « _____ »
Исполнитель
Подпись / (Ф.И.О.)
20 ____ г.)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А
Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45
Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58
e-mail: elector11.don@gmail.com

Азов, ИП Жуков А.И. Торговый дом «Хозянин», проезд Объездной, 7А. Тел. 8 (928) 100-46-70. E-mail: msazovservice@mail.ru. www.machinestore.ru
Аксай, ИП Леваданский Н.П., ул. Ленина, 40. Тел. 8 (928) 901-86-87. E-mail: mordovkinoleg@yandex.ru
Абакан, ИП Зуев А.М. СЦ «Каскад». Республика Хакасия, ул. Игарская, 21. Тел. 8 (3902) 305-755. E-mail: serviskaskad@list.ru. www.kaskadtools.ru
Астрахань, ООО «Техник», ул. 3-я Зеленгинская, 56А, корпус 1. Тел./факс: 8 (8512) 45-00-66, 45-00-63. E-mail: 450066@bk.ru. www.tehnik-ast.ru
Астрахань, ООО «ВС-Сервис», ул. Дзержинского, 36. Тел. 8 (851) 229 62 40. E-mail: kovshar-service@mail.ru
Астрахань, ИП Агентова М.М. СЦ «Специалист», проезд Воробьевы, 16. Тел: 8 (8512) 62-83-46, 62-69-40. E-mail: 477872@mail.ru. www.626940.ru
Астрахань, ул.Славянская 1Б (за магазином «Молоток»)

Армавир, ИП Усиков С.В. «Проф-Ремонт», ул. Софьи Перовской, 17. Тел.8 (928) 236-45-01. E-mail: proff-instrument2012@mail.ru

Брянск, ИП Абраменко Т.Н., ул.Литейная, 9. Тел. 8 (4832) 33-77-31; 8-920-830-18-47. E-mail: rei32@ya.ru

Волгоград, ООО СК «Славянка», ул. Изобилиная, 10А. Тел. 8 (961) 087-04-22. E-mail: service.red@orwil.ru

ул. Горького, 41Р. Тел. 8 (8443) 21-04-12. E-mail: service.voljsk@orwil.ru

ул. Рионская, 8А. Тел. (8442) 36-40-50. E-mail: service@sp-slavyane.ru. www.sc-slavyane.ru

Волгоград, ИП Лагутин А.Ю. Кировский район ул.64-я армии 71А. Тел. 8 (902) 658-96-94. E-mail: B-ushkin@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова К.А. Шоссе авиаторов, 11А. Тел. 8 (8442) 26-84-05. E-mail: promcomplect34@mail.ru

Воронеж, ООО Бензо-электра запчасти Воронеж, магазин «Расходка», ул. Дубровина 3В, ТЦ «Народный», пав. 41-42.

Тел. 8 (473) 229-43-83, 8 (900) 927-54-17. E-mail: belez36@mail.ru

Волгодонск, ИП Столляр В.К. «Электро-Сервис», ул. М. Кошевого, 18. Тел. 8 (950) 849-99-01. E-mail: irina-vladimirovna1@mail.ru

Владимир, ИП Краснова М.В., магазин «Мастеровой», Мкр. Коммунар, ул.Песочная, 19. Тел: 8-930-030-25-06.

E-mail: masterovo33-service@yandex.ru. www.masterovo33.ru

Елань, ИП Акимов А.С., ул.Вокзальная, 81. Тел. 8 (84452) 5-50-94. E-mail: servis-volkova@yandex.ru

Краснодар, ООО Бондаренко Ю.В. СЦ «Макита», ул. Уральская, 83А. Тел. 8 (861) 292-46-26; факс 8 (861) 210-13-77,

моб 8 (905)495-38-83. E-mail: yt5@rambler.ru

ул. Ломоносова, 20. Тел./ факс 8 (861) 275-86-61, 8 (918) 652-03-56, 8 (964) 892-18-19. E-mail: s2758661@rambler.ru

Краснодар, ИП Тлашадзе Г.Г., ул. Камволовая, 8. теп. 8 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru

Краснодар, ИП Купелова С.В., АСЦ «БЕНИКС», ул. Героев Разведчиков, 40, оф. 28 Тел. 8 (900) 26-23-700;

8-967-651-44-90 (мастерская). E-mail: sc_feniks@mail.ru

Краснодар, ИП Лычник С.М., магазин «Елена», ул. Северная 263/20 Тел. 8 (861) 253-53-14. E-mail: elena_sternaustria@mail.ru

Крымск, ИП Жовтенко А.С. СЦ «Шмель», ул. Коммунистическая, 144А. Тел.8 (952) 823-36-74, 8 (952) 823-68-45,

8 (964) 916-66-89. E-mail: magaz.master@mail.ru

Камышин, ИП Райко А.В. проезд Нефтяников, 6, пом.1. Тел. 8 (937) 716-54-69. E-mail: alexandr rayko@yandex.ru

Луганск, ФПФ Филиппова П.М., «Регион Инструмент», ул. Оборонная 109К. Тел.+380509316606, +380990477671,

+380721200747. E-mail: sturmservice@mail.ru

Лабинск, ИП Петров И.С. СЦ «Мустанг», ул. Победы, 320. Тел. 8 (918) 042-44-00

Миллерово, ИП Ковач Ю.В., ул. Российская 66/42. Тел.8 (809) 423-33-74. E-mail:kovatch5@mail.ru

Майкоп, ИП Стоценко О.Л., Республика Адыгея, ул. Промышленная, 24, Тел. 8 (961) 829-70-00. E-mail: norbo2@yandex.ru

Махачкала, ИП Юсупова Р.М., «Горизонт-М», Республика Дагестан, пос. Семендар, пр-т Кадбекова,110. Тел.8-988-451-27-51.

E-mail: service@gorizont-m.ru. www.gorizont-m.ru

Махачкала, ИП Ильяшев И.М., СЦ «Универсал», Республика Дагестан, ул. Степной поселок, 4A. Тел. 8 (928) 059-77-76,

8 (963) 423-07-77, 8 (968) 223-07-77, 8 (960) 421-77-72. E-mail: imihaeve@mail.ru

Нальчик, ООО «Трак», «Авторизованный Сервисный Центр», Кабардино-Балкарская Республика ул.Горького 72 Тел.8-928-719-56-42. E-mail: pavilon.66@mail.ru

Новороссийск, ИП Абдулова У.В., «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе, 17А. Тел. 8 (900) 28 99 239; 8 (8617) 67-10-10.

E-mail: Servis307220@yandex.ru

Орел, ИП Сидорова С.В. «Электроприбор», ул. Достоевского, 8. Тел. 8 (910) 305-07-87. E-mail: kondrikvito@yandex.ru

Омск, ИП Мирошинченко А.А., СЦ «Эльтех», ул.Воровского,116. Тел. 8 (3812) 49-30-77, 8 (908) 119-95-26. E-mail: eltehs@bk.ru

Оренбург, ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел. 8(3532) 21-42-88. E-mail: orenburg350@mail.ru

Пятигорск, ИП Трифонова В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел. 8 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Пенза, ИП Кирсанов А.С., магазин «РУСЬ», ул. Колышлей, ул. Октябрьская, 32. Тел. 8 (904) 266-47-44. E-mail: nm1623@rambler.ru

Пермь, ИП Бурышев А.И. Сервис «Стинко», ш. Космонавтов, 316-Б.

Тел. 8 (342) 254-30-40 (доб. 312,315). E-mail: foresters-service@inbox.ru

Саратов, ООО «Опстройинструмент Поволжье», ул.Рахова 187/213. Тел. 8 (927) 629-10-45. E-mail: el.instrument64@yandex.ru

Сочи, ООО Коваль, магазин «Мастер», п. Лазаревское, ул. Павлова,137. Тел. 8 (918) 401-17-79, 8 (988) 506-80-70. E-mail: mak180672@yandex.ru

Самара, ИП Колоколов Д.В., «ProService», ул. Физкультурная,17. Тел. 8 (846) 990-54-46. E-mail: profservice63@yandex.ru. www.profservice63.ru

Ставрополь, ИП Филимонов А.А., «Сервис-инструмент», ул. Лермонтова, 375. Тел. 8 (8652) 56-03-55. E-mail: service_instr@mail.ru

Сальск, ИП Колесников Е.А., магазин «Вокин», ул. Железнодорожная, 24. Тел. 8 (86372) 5-16-16. E-mail: vokin10@yandex.ru

Таганрог, ИП Булгаков А., «Мастер Техники», ул. 28 переплок, 49. Тел. 8 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov14@mail.ru

Тихорецк, ИП Иушин Л.В., магазин «Инструмент Сервис», ул.Липидевского, 78. Тел. 8 (918) 022-81-30. E-mail:iushin@list.ru

Хасавюрт, ИП Бектимирзов С.М., «РемТех», Республика Дагестан, ул. Гамирова, 85. Тел. 8 (988) 783-84-37. E-mail: zaga-1992@mail.ru

Чебоксары, ИП Захаров И.А., магазин «Мир инструментов», ул. Хевешская, 5, к.1. Тел. 8 (8352) 222-141. E-mail: mi-ch@mail.ru

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____