



A1

A2

A3

Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND. REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Умный датчик газа SkyGas RSG-151S – современное устройство, предназначенное для организации безопасности и оснащенное технологией дистанционного управления через мобильное приложение Ready for Sky.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях из-за непромышленной эксплуатации. Промышленное и любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Не рекомендуется эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	SkyGas RSG-151S
Входное напряжение адаптера.....	100-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение адаптера.....	12 В ==
Мощность прибора.....	3,6 Вт
Тип управления.....	электронный, дистанционный (технология Ready for Sky)
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Материал корпуса.....	пластик
Индикация.....	светодиодная
Датчик температуры.....	есть
Диапазон рабочих температур.....	от 0 до 55°C
Габаритные размеры.....	013 × 3 см
Вес нетто.....	112 г

Комплектация

Умный датчик газа.....	1 шт.
Комплект крепежных элементов.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели А1

1. Корпус
2. Кнопка управления с индикатором
3. Крепление

4. Комплект крепежных элементов
5. Электроинструмент адаптера

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдергивать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Убедитесь, что версия операционной системы вашего мобильного устройства не ниже минимальной требуемой.

Установка крепления приведена на схеме А2. Для корректной работы установите датчик на потолок или на стене под потолком, как показано на схеме А3.

Полностью разомните электроизоленту. Подключите прибор к электросети. Индикатор на приборе мигнет зеленым цветом.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В случае повышенных температур и загазованности индикатор будет мигать красным, включится встроенный сирена, прибор передаст данные в мобильное приложение. Чтобы выключить сирену, нажмите кнопку управления.

Умный датчик газа может работать в комплексе с умным центром управления SkyCenter RSC-11S или SC-100S, который выступает мостом между приборами R45 у вас дома и вашим мобильным устройством.

1. Загрузите программу Ready for Sky из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.

Минимальная поддерживаемая версия операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.

2. Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.

3. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.

4. Нажмите и удерживайте кнопку управления на приборе, пока индикатор не мигнет зеленым. Отпустите кнопку – индикатор начнет мигать попеременно красным и зеленым цветами.

5. По окончанию синхронизации индикатор дважды мигнет зеленым и прибор перейдет в режим ожидания.

Если в течение 30 секунд соединение с мобильным устройством не будет установлено, индикатор дважды мигнет красным. Повторите попытку.

Для обеспечения стабильной связи прибор должен находиться не более чем в 15 метрах от мобильного устройства.

Для получения уведомлений о работе прибора на большем расстоянии воспользуйтесь умным центром управления SkyCenter RSC-11S или SC-100S.

Для отключения возможности дистанционного управления прибором нажмите и удерживайте кнопку управления, пока индикатор не загорится красным. Отпустите кнопку – индикатор погаснет.

Не допускайте возникновения прямого концентрированного потока газа, направленного на датчик. Это может вывести прибор из строя.

ВНИМАНИЕ! Датчик реагирует только на повышенное содержание в воздухе метана, используемого в городском газоснабжении. Если у вас дома используется газ, то датчик реагирует только на газовые баллоны.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;

• механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая; несвоевременной чисткой фильтров, пылеубориков и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;

• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;

• повреждением электрических шнуров;

• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрам питания сети;

• неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

• действиями неподходящей силы (пожар, наводнение, молния и др.);

• воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

• изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию прибора.

Адрес организации, уполномоченной на приемку претензий от покупателей и производителей ремонт и техническое обслуживание товара: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шелковская, д. 1, ООО «Ра сервис». Тел.: 8(812)740-16-28.

Информация о наличии сервисных центров в вашем регионе и стране можно уточнить на сайте: www.redmond.company/services.

Служба поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

KAZ

Пайдаланор алдында пайдалану бойынша нұсқаулұты мүкіт ақыт шығыныз да, оны анықтамалық ретінде сактап қойыныз. Аспапты дұрыс пайдалану оның көзіненін мерзімін ұзартыбы.

Бұл нұсқаулұты қаупісздік шаралары мен нұсқаулар құралды колдану кезінде тұндауды мүмкін барлық жағдайларды қамтыйдай. Бұл құрылғының жұмыс кезінде колданушы ақыла сүйеніп, албіт арі мүкіт болуы тиіс.

САКТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Ендіруші қаупісздік техникасынан талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сактаудын тұндаудан закыншырғыштың шүйн жауап бермейді.
- Бұл электр аспаптарлерде, қада, сыртындағы үйлерде мен енергесктік емес пайдаланудың, кез келген басқа осылынан жағдайларда пайдаланула алады. Құрылғының енергесктік немесе кез келген мактасын пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалана шарттарын бзу болып саналады. Бұл жағдайда ендіруші ықтимал салдарлар ушин жауап бермейді.
- Аспапты ашып ауда пайдалану тиім салынды: құрылғы корпусының ішінен немесе бөгде заттардан түсініп оны қатты закындауды мүмкін.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетілпейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) колданынан арындалған, мұндағы тұлғалар қадағанын, олардың қаупісздік үйнін жауап беретін тұла оғынды аспапты колдануға қатысты жағдайлардың, сонымен көтөрілген қорының оның жинақтаудағы жағдайлардың, синхрондаудағы жағдайлардың индикатор екіншінен Ready for Sky қосыншынан сипаттамасынан анықтайды.
- Уяла құрылғыда Bluetooth функциясын қосыншы.
- 3. Уяла құрылғыда Bluetooth функциясын қосыншы.
- 4. Құралдағы басқару батариясын индикатор жасын түспен жанғанға дейн жаңе түспен сөздөр өрнекшілікten.
- 5. Құралдағы басқару батариясын индикатор жасын түспен жанғанға дейн жаңе түспен жылылықтайтады.

STOP Аспап корпусын суга батыруға немесе оны соғындағы салуғы Тыйым САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетілпейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) колданынан арындалған, мұндағы тұлғалар қадағанын, олардың қаупісздік үйнін жауап беретін тұла оғынды аспапты колдануға қатысты жағдайлардың, сонымен көтөрілген қорының оның жинақтаудағы жағдайлардың, синхрондаудағы жағдайлардың индикатор екіншінен Ready for Sky қосыншынан сипаттамасынан анықтайды.
- Синхрондаудағы жағдайлардың индикатор екіншінен Ready for Sky қосыншынан сипаттамасынан анықтайды.

STOP НАЗАР АУДАРЫНЫ! Аспапты кез келген оқууларда пайдалануға Тыйым САЛЫНАДЫ.

Техникалық сипаттамалар

Улgi	SkyGas RSG-151S
Желілік адамтердің кіріс көрнеулері	100-240 В, 50 Гц
Желілік адамтердің шыбын көрнеулері	12 В
Курал құтылышты	3,6 Вт
Басқару түрі	электрондық, қашықтықтан (Ready for Sky) Bluetooth v4.0
Операциялық жүйегерінде колдану	iOS, Android
Корыныштың материалы	пластик
Индикациясы	светодiodтік
Температура қадағасы	бар
Жұмыс температураларының диапазоны	0 тан 55°C дейн
Габариттілік	013 x 3 см
Таза замак,	112 г

Жинақ

Акылдың газ датчиғы	1 дана
Бекіту элементтерінің жыныты	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Өндіруші көлесі өзгерістер тұралы қосынша хабарланаудың өз өнімдерін жөндейтіріп дизайндағы жинақталуға, сонымен көтөрілген қорының техникалық сипаттамаларын өзгерістер өнгөзге құқыл. Техникалық сипаттамаларда +10% көлемдік жағдайлар.	

Аспаптың құрылымы A1

1. Корпус
2. Индикаторымен бірге басқару
3. Бекітпе
4. Бекітүү элементтерінің жыныты
5. Адамтердің электрілі баузымы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның курындастарын көрсетін айналған шыгарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жағынан оның тастаңыз.

STOP Корындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз!

Тасымалдауда немесе тегінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Куралдың орамасын су мен басқа да сұйықтыктардан сақтау қажет.

Сәттінде үяла құрылғының оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.

Аспапты орнатып көзінде оның курындастарын ескертіп жасырында, жасырын-жасырғыш (бар болса) жаңе бұйымның сериялық номірін көрнектілікке сәйкес орындаңыз.