

# Инструкция по регистрации NEW Lite+



В данном руководстве находится инструкция по регистрации после покупки и по обновлению программного обеспечения сканера New Lite Plus.

CARMAN IT CO., LTD



## Процесс Регистрации (Кратко)

- 1. Войдите в меню Wi-FI и подключите прибор к локальной сети Wi-Fi
- Введите информацию о пользователе (латинскими буквами) в меню Information. Для ввода используйте: кнопку F2 для активации окна, кнопки стрелок для ввода букв, ENTER доля подтверждения ввода и F4 для сохранения введенной информации:
  - 1) Фамилия
  - 2) Имя
  - 3) Телефон сервиса
  - 4) Мобильный телефон
  - 5) E-Mail
  - 6) Адрес
- Кнопка F1: Большие/Маленькие буквы
- Кнопка F2: Пробел
- Кнопка F3: Удаление введенной информации
- Кнопка F4: Подтверждение ввода



- 3. Подключитесь к серверу Carman через меню Загрузка
  - 1) Активация
  - 2) Регистрация прибора

## • Процесс Регистрации (Подробно)

#### 1. Подключение к Wi-Fi

1) Переходим в меню "КОНФИГУРАЦИЯ"



- 2) Переходим в меню "Wi-Fi"
  - ⇒ Выбираем "Wi-Fi" с помощью стрелок (▲, ▼, ◀, ►)
  - ⇒ Выбираем точку доступа Wi-Fi

Display	Graph	Time Set	Wi-Fi	Lock	Information
CARMAI cc-nab karman_ CC-Prod CC-Man CC-Offi	AP AP Juction agement cial		Authentic Encryptic PASSWOI	ation on RD KEY	
F1: REFRE	SH F2: (	CONNECT			



- ⇒ Вводим пароль Wi-Fi с помощью стрелок, ▲,▼
  - ▲ порядок: Цифры→Буквы→ Спецсимволы
  - Выберите Букву/Цифру → нажмите [OK] → выберите следующую букву/цифру
    - (Заглавные буквы: Нажмите кнопку [F1])
- ⇒ Нажмите кнопку [F4] для сохранения

Display Graph Time Se	t Wi-Fi	Lock	Information	Display	Graph	Time Set	Wi-Fi	Lock	Information
ACCESS POINT CARMAN-TEST CC-R&D	Authentic	cation	- -			EDIT	BOX		
karman_AP CC-Production CC-Management Encryption		on	V	9517531231					
		<b>V</b>	Press Enter to confirm each character.				r.		
F1: REFRESH F2: CONNEC				F1: CAPSI	OCK F	2: SPACE	F3: DEL	ETE	F4: OK

⇒ Нажмите кнопку [F2] для подключения к Wi-Fi





#### 2. Ввод Информации о Пользователе

⇒ Выберите меню "Информация" с помощью стрелок (▲, ▼, ◀, ▶)

Display Graph Time Set	• Wi-Fi Lock Information	Display Graph Time Set 🤍 Wi-Fi	Lock Information
ACCESS FORT CARMAN-TEST CC-R&D karman_AP CC-Management CC-Official CC-Production	CARMAN-TEST Authentication WPA2-PSK Encryption AES PASSWORD KEY 951753123	Last name First name Telephone (1 Mobile (14) E-Mail Address	
F1: REFRESH F2: CONNECT		F1: System Info F2: EDIT	F4: SAVE

#### 1) Введите Фамилию

- ⇒ Нажмите кнопку [F1]: Вход в поле Системная информация
- ⇒ Нажмите кнопку [F2] : EDIT для ввода или редактирования
- ⇒ Выберите букву/цифру → нажмите [OK] → перейдите к следующей букве/цифре

(Заглавные буквы: Нажмите кнопку [F1])

⇒ Нажмите [F4] для сохранения ввода

Display	Graph	Time Set	🔍 Wi-Fi	Lock	Information
		EDIT	BOX		
Са	rman				
1	Press Ent	er to conf	ìrm each o	character	<i>'</i> .
F1: CAPSI	OCK FZ	SPACE	F3: DEL	ЕТЕ	F4: OK



- 2) Введите Имя
- 3) Введите номер телефона сервиса
  - ⇒ Номер не должен быть менее 14 цифр
  - 🗢 Если номер менее 14 цифр, введите нули (000) до кода

страны как показано ниже.

4) Введите мобильный телефон

Номер не должен быть менее 14 цифр Если номер менее 14 цифр, введите нули (000) до кода страны как

показано ниже.

- 5) E-Mail Адрес: Адрес электронной почты
- 6) Адрес: Название города (этого достаточно)
- ※ Нажмите кнопку [F4] для завершения ввода всей информации
  - ⇒ Если какие то данные введены неверно, на дисплее появится информация об ошибке.





#### 3. Подключение к серверу Carman

- 1) Активация
  - ⇒ Проверьте статус подключения Wi-Fi
  - ⇒ Перейдите в меню "Обновление"







#### 2) Регистрация Прибора

- ⇒ Проверьте статус подключения Wi-Fi
- ⇒ Перейдите в "Обновления"



⇒ Нажмите [OK] для обновления программы в режиме он-лайн



Warning Please do not remove the wifi dongle during online update process. Select the desired updates by tapping on each row. The star icon next to each update package indicates that the update is selected and will be installed. Tapping the confirm button would start the update procedure.
ОК

### ⇒ Выберите Список и нажмите [OK] → [F4] для подтверждения



#### Installation progress

~	Update Successful.	
	Restart	

210411

⇒ Теперь регистрация завершена, нажмите [OK] →
Перегрузите прибор. Теперь можно начать работать.