


Лампа светодиодная



Паспорт изделия

Общие сведения (назначение)

Светодиодная лампа освещения представляет собой современный источник света. Сфера применения энергосберегающих светодиодных ламп аналогична сфере применения ламп накаливания. Они идеальны для освещения витрин, интерьеров и декоративной подсветки. Светодиодные лампы характеризуются низкой температурой нагрева, что позволяет использовать их в декоративных светильниках. Срок службы светодиодных ламп до 30 раз дольше срока службы ламп накаливания, уровень энергопотребления в 7-9 раз ниже по сравнению с аналогичной по световой отдаче лампой накаливания.



GX53

Технические характеристики и параметры

Форма лампы	Шайба GX53											
Артикул	32565 9	32566 6	32648 3	32567 3	32568 0	32649 0	32543 7	32544 4	32594 3	32595 6	32596 3	32597 0
Световой поток, лм	640	640	640	800	800	800	960	960	960	1280	1280	1280
Мощность, Вт	8	8	8	10	10	10	12	12	12	16	16	16
Рабочее напряжение, В	230											
Цветовая температура, К	3000	4000	6500	3000	4000	6500	2700	4000	6500	2700	4000	6500
Тип цоколя	GX53											
Срок службы, ч	30 000											

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не использовать с диммерами.
- Применять лампу для наружного освещения только в пыли и влагозащищённых светильниках. Избегайте прямого попадания влаги на светодиодную лампу.
- Эксплуатировать лампу разрешается при температуре от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%.
- В случае возникновения неисправности в экстренной ситуации (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.д.) необходимо отключить электропитание. Не производить тушение горячей электропроводки под напряжением с помощью воды.



ВНИМАНИЕ!
В случае обнаружения неисправности использование лампы недопустимо.

Правила установки и эксплуатации:

- Установка и замена ламп производится только в холодном состоянии и при выключенном напряжении питания сети.
- Эксплуатация лампы при напряжении выше номинального (230 В) приводит к резкому сокращению срока службы.

Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка лампы допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность упакованных ламп от повреждений, при температуре от минус 40°С до плюс 40°С.
- Хранение лампы осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией.
- Температура хранения ламп от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%.

Правила утилизации и реализации

Особые требования к утилизации отсутствуют. Утилизацию рекомендуется производить путем передачи лампы в специализированные пункты приёма энергосберегающих ламп. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Сертификация

На основании декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.B.08860/20 от 16.03.2020, действует до 15.03.2025, сертификата соответствия ЕАЭС RU С-DE.AM03.B.01145/10 от 15.04.2021, действует до 14.04.2024 продукция соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе лампы (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации.
В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший лампу (при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия: поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения, повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, загрязненности, ненадлежащих условий эксплуатации.

Гарантийный талон

Модель / артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Producer: REV Ritter GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.

Производитель: РЕВ Риттер ГмбХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25.
Телефон: +7 (495) 739-39-20. rev.ru

Импортер: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛАМПЫ¹

REV

A++

A+

A

B

C

D

E

A+



¹Энергия тиімділігі шамдар