



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

серии RSV-SPB-T8

1. Назначение:

- 1.1 Светодиодные лампы серии RSV-SPB-T8 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, учебных учреждений, жилых помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, административных, офисных и складских помещениях; гаражах, подъездах, коридорах и иных помещениях.
- 1.2 Светодиодные лампы серии RSV-SPB-T8 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 180-265В в частоты 50Гц., ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011..
- 1.3 Светодиодные лампы RSV-SPB-T8 предназначены замены люминесцентных ламп Т8.

2. Преимущества:

- 2.1 Светодиодные лампы RSV-SPB-T8-соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и общественных и производственных зданий.
- 2.2 Светодиодные лампы RSV-SPB-T8 имеют мгновенное включение, обеспечивают высококачественную цветопередачу, не создают высокочастотных помех.

3. Технические характеристики:

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры
RSV-SPB-T8-10W	10	800	600*D26 мм
RSV-SPB-T8-20W	20	1600	1200*D26 мм

Источник света: светодиоды SMD	Коэффициент мощности: $\cos \varphi \geq 0,7-0,9$
Материал корпуса: стекло	Цоколь: G13
Цветовая температура: 6500K/4000K	Температура эксплуатации: -20...+50°C
Индекс цветопередачи: $R_a \geq 80$	Срок службы светодиодов: 40 000 часов
Вх. напряжение / частота: AC 180-265 В/50-60 Гц	Гарантия: 2 года

Технические характеристики определенной модели Изделия указаны на упаковке.
Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 5.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.
- 5.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

6. Подготовка изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 6.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 6.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.

7. Утилизация:

- 7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация проводят обычным способом.

8. Правила хранения:

- 8.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок службы - 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных

Изделие:	Номер партии:
Место продажи:	Дата продажи:
Подпись продавца:	Подпись покупателя:
Дата обмена:	Спасибо за покупку!

Изготовитель: Фужоу Жинхуида энд Экспорт Ко, ЛТД.
Фужоу, Вуси Роуд, Хонг Ди Хао Интернешнл
Мэншн Но 151, рум 1031
Сделано в Китае.

Изготовлено по заказу ООО «ТПК«РСВ»
РФ, г. Казань, ул. Проспект Победы
дом. 202, офис 209
Тел: 8-800-700-15-67


www.rsv-led.ru