

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компактный налобный фонарь на аккумуляторе 18650 с двумя яркими светодиодами высокой цветопередачи и встроенной зарядкой USB Type-C

PANDA 2R CRI

Особенности

- Два современных Hi-CRI светодиода Samsung 351D
- Высокий индекс цветопередачи, CRI > 90
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4200K)
- Питание от Li-Ion аккумулятора формата 18650 (в комплекте 2600 мАч)
- Три основных стабилизированных режима яркости: 35, 120 и 400 лм
- Скрытый режим moonlight 10 лм
- Дополнительный турбо-режим 700 лм
- Встроенное зарядное устройство USB Type-C
- Отключаемая память режимов
- Индикатор разряда и проверка состояния аккумулятора
- Дополнительные скрытые настройки
- Рекомендуется для детейлинга

Встроенное зарядное устройство работает через порт USB Type-C, от сетевого адаптера или порта компьютера. Рекомендуется использовать USB-адаптер с током не менее 2А.

Для доступа к зарядному устройству открутите крышку с обозначением USB-контакта. В процессе заряда аккумулятора горит красный индикаторный диод, при завершении заряда – зеленый.

Три стабилизированных режима яркости: слабый – 35 лм, 40 часов работы; средний – 120 лм, 10 часов работы; сильный – 400 лм, 3 часа работы. Скрытый режим «moonlight» – 10 лм. Режим «турбо», 700 лм (без фиксации).

Основные режимы

Для включения фонаря нажмите белую кнопку. Повторные быстрые нажатия в течение двух секунд после включения позволяют изменить режим. Выбранный режим запоминается (при включенной функции памяти).

На включенном фонаре смена режимов производится удержанием белой кнопки. Короткое нажатие на белую кнопку выключает фонарь.

Для доступа к режиму «moonlight» на выключенном фонаре нажмите и удерживайте белую кнопку. Данный режим не запоминается.

Турбо-режим

Для активации турбо-режима на включенном фонаре нажмите и удерживайте красную кнопку. Фонарь будет работать в турбо-режиме до прекращения удержания, после чего вернется в прежний режим яркости. Запуск турбо-режима из выключенного состояния невозможен во избежание случайного ослепления.

Включение/отключение памяти режимов

Предусмотрена возможность выключить или включить память режимов. Для этого на выключенном фонаре нажмите и удерживайте красную кнопку в течение 12 секунд.

При включении памяти красный индикаторный диод мигнет трижды, при выключении – один раз.

При выключенной памяти фонарь стартует в слабом режиме, включение двойным кликом позволит сразу активировать средний режим, тройным кликом — сильный режим.

Мы рекомендуем выключать память режимов в условиях экономии элементов питания, во избежание чрезмерного использования фонаря на высоких режимах яркости.

Дополнительные скрытые настройки

Есть возможность дополнительно настроить фонарь. Полную инструкцию по настройке смотрите на нашем сайте YLPlight.com, на странице фонаря Panda 2R CRI.

В случае, если вы случайно изменили настройки фонаря, нажмите 12 раз на красную кнопку для сброса настроек.

Выбор элементов питания

Фонарь предназначен для работы на Li-Ion аккумуляторе 18650, разрешенный диапазон питания 3.0 – 4.2 В, допустимая длина аккумуляторов 65 – 70 мм.

Использование батареек CR123A запрещено!

Индикация разряда и состояния батареи

В случае разряда аккумулятора фонарь после выключения будет сигнализировать о разряде быстрыми двойными миганиями красного светодиода. Фонарь снабжен защитой от переразряда аккумулятора, на полностью разряженном аккумуляторе яркость будет ступенчато уменьшаться, затем фонарь выключится.

Проверить состояние аккумулятора можно быстрым двойным нажатием на красную кнопку – красный индикатор мигнет от 1 до 5 раз в зависимости от степени заряда батареи.

Защита от случайного включения

Для защиты от случайного включения, например, при переноске фонаря в сумке или рюкзаке, отверните крышку батарейного отсека на 1/4 оборота.

Комплектация

1. Фонарь
2. Наголовное крепление со съемной верхней стропой
3. Аккумулятор Li-Ion 18650 2600 мАч
4. Запасные уплотнительные кольца
5. Инструкция

Гарантийные условия

Дата изготовления: 05.2023

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Эллайд Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт Сорс Технолоджи Рус», 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А.

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.



USER'S MANUAL

Compact headlamp powered by one 18650 Li-Ion battery with Hi-CRI light and built-in USB Type-C charger

PANDA 2R CRI

Product Features

- Samsung 351D Hi-CRI LEDs
- Color rendering index >90
- Neutral light, close to sunlight (4200K)
- Powered by one 18650 Li-ion battery (includ 2600 mAh battery)
- Three main brightness modes (35, 120, 400 lm)
- Additional hidden Minimum mode 10 lm
- Additional Turbo-mode 700 lm
- Built-in USB Type-C charger
- The memory of the modes (optional)
- Battery discharge indication, battery level check
- Additional hidden settings of headlamp
- Recommended for detailing

Built-in charger is operated through USB Type-C port, mains adaptor or computer port. We recommend to use USB-adaptor with current intensity not less than 2A.

To get to the charger screw off the cover with USB-contact sign. While battery charging you can see red indicator diode, upon fully charged battery – green one.

Basic brightness modes:

Low – 35 lm, 40 hours
Med – 120 lm, 10 hours
High – 400 lm, 3 hours

Hidden mode Moonlight – 10 lm

Additional mode Turbo – 700 lm (without fixation)

Basic operations

To turn ON/OFF the headlamp press the white button. Repeated quick pressings within 2 seconds after switch on will bring to the change the mode. Chosen mode is memoried (if the mode memory function is ON).

If the flashlight is ON the change of the modes is operated by holding white button, the modes changes in circle Low – Med – High.

Short press the white button makes the headlamp switched OFF.

To use moonlight mode, press and hold the white button if the headlamp is OFF. Moonlight aren't stored in memory and don't change the modes memory settings.

Turbo mode

To use this mode when the headlamp is ON please press and hold red button. The headlamp will operate in turbo mode up to holding completed.

After this the headlamp will return its previous mode of brightness. Usage of turbo mode when the headlamp is OFF is not possible to prevent accidental blindness.

Switch ON/OFF the memory of modes

There is possibility to switch ON/OFF the modes memory. For this when the headlamp is OFF press and hold the red button within 12 seconds.

If the memory is ON the red indicator led flashes for three times, if the memory is OFF – one time.

Upon the memory OFF the flashlight starts to operate in Low mode, double click activates Mid mode, triple-click – High mode. We recommend to switch OFF the modes memory to prevent usage of the light in High modes of brightness.

Additional hidden settings

You can change the settings of the headlamp with the hidden menu. Manual of this options you can find in the website **YLPlight.com**.

If you accidentally changed the settings, to reset to the default quickly click on the red button 12 times.

Choice of batteries

Headlamp is powered by one 18650 Li-ion battery, permitted voltage 3.0 - 4.2 V, acceptable length 65-70 mm.

It is recommended to use high-quality protected batteries from reliable suppliers.

Using 2xCR123A batteries or 2xRCR123 batteries is forbidden!

Battery charge level

Red color battery discharge indicator LEDs turns will quick double flashing after the headlamp is OFF. To avoid the overdischarge the headlamp turns OFF when the voltage is low. It is recommended to change or recharge the battery after.

To check the battery level make two short clicks on the red button when the headlamp is OFF. The red indication LED blinks from 1 to 5 times depending on battery charge status.

Protection from accidental switch ON

To avoid accidental switching on – untwist the tailcap or the head 1/4 turn. According to high power of the flashlight, it is highly recommended to lockout it during the transportation.

Package includes

1. Headlamp
2. Headband with detachable top strap
3. Battery Li-Ion 18650 2600 mAh
4. Spare O-rings
5. User manual

Warranty

2 years warranty.

Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.