

1. Назначение

Светодиодный индикатор предназначен для отображения уровня заряда свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12в.

2. Технические характеристики

Напряжение питания, В	12
Потребляемая мощность, не более, Вт	1
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	Реле IP40
Климатическое исполнение	УЗ(от -45° С до +50° С)

3. Комплектность.

- индикатор – 1 штука,
- паспорт – 1 штука.

4. Подготовка индикатора к работе.

1. Установить индикатор, по месту применения. Подключить питание, соблюдая полярность.

Заряд батареи, %	Напряжение без нагрузки ,В
100%	12.7
90%	12.5
80%	12.4
70%	12.3
60%	12.2
50%	12.0
40%	11.9

30%	11.7
20%	11.5
10%	11.3
0%	10.5

5. Обслуживание индикатора.

1. Необходимо периодически очищать корпус индикатора от загрязнений.
2. При обнаружении повреждений корпуса индикатора (трещины, сколы, и т.д.) необходимо заменить индикатор.

6. Транспортировка и хранение

1. Транспортировать фотореле допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных фотореле от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
2. Хранение фотореле в части воздействий климатического факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение индикатора осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях при температуре окружающего воздуха от -40° С до +50° С.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии электронного индикатора – 12 месяцев с момента приобретения, или 18 месяцев со дня выпуска.

8. Свидетельство о приемке.

Индикатор соответствует требованиям безопасности ТУ 3425-001-44292133-2013

Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « ___ » _____ Исполнитель _____	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изделие _____ партия _____ Дата изготовления _____ Дата продажи _____ Характер неисправности _____ Отметка об устранении _____ Исполнитель _____ Владелец _____
--	---



ООО «НПО ТЕХНОСФЕРА»

ИНДИКАТОР

**Паспорт и руководство по
эксплуатации**

198095, г Санкт-Петербург,
ул Швецова, д. 23
тел. (812)3132680
sale@texnonpo.ru
www.texnonpo.ru

EAC