

Компактный дальнобойный фонарь с узким теплым светом высокой цветопередачи, оптимальный для использования в дыму, пыли и при высокой влажности воздуха.

- Новейший светодиод Luminus SFT40 ww
- Теплый свет 3000K
- Высокая цветопередача, 95CRI
- Дальность до 470 метров по стандарту ANSI
- Пять режимов яркости, от 0.5 до 1100 лм
- Дополнительные режимы «строб» и «SOS»
- Память режимов в основной линейке
- Стабилизация яркости основных режимов
- Быстрый доступ к режимам «турбо» и «мунлайт»
- Удобная боковая кнопка
- Термоконтроль для защиты фонаря от перегрева
- Индикация состояния аккумулятора
- Питание от аккумулятора 18650 (в комплекте)
- Встроенное зарядное устройство Type-C
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием III типа
- Высококачественная TIR-оптика для плотной фокусировки луча
- Водозащищенность IPX8

Размеры: длина 113 мм, диаметр головы 40 мм, диаметр корпуса 25 мм.

Вес: 97 г (без аккумулятора).

Режимы яркости

Турбо (скрытый) – до 1100 лм, 3* часа

Сильный - 400 лм, 3.3 часа

Средний - 180 лм, 5.5 часа

Слабый - 50 лм, 20 часов

Moonlight (скрытый) - 0.5 лм, 550 часов

Стробоскоп, SOS

* - в зависимости от изменения яркости по термодатчику

Управление

Для включения фонаря в запомненном режиме нажмите кнопку. Для переключения режима яркости удерживайте кнопку, режимы будут перебираться циклично – слабый, средний, сильный. Выбранный режим яркости запоминается.

Независимо от запомненного режима, всегда существует возможность активировать фонарь в режимах «турбо» и «мунлайт». Для активации режима «турбо» дважды быстро нажмите на кнопку; для активации режима «мунлайт» нажмите и удерживайте кнопку. Активированные таким образом режимы не запоминаются и не сбивают основной запомненный режим яркости.

Для доступа к режиму «турбо» из выключенного состояния дважды нажмите кнопку. Повторное двойное нажатие позволит вернуться в предыдущий режим яркости.

Для доступа к режиму «стробоскоп» трижды быстро нажмите кнопку. Повторный тройной клик позволит перейти в режим SOS, одиночное нажатие вернет фонарь в предыдущий использованный режим.

Комплектация:

1. Фонарь
2. Защищенный аккумулятор 18650 3.7В 3350 мАч
3. USB Type-C кабель для зарядки
4. Ремешок
4. Запасные уплотнители
6. Руководство пользователя

Напряжение питания - 5 В
Материал корпуса:
алюминий.

