



Светильник светодиодный

28903 6 | 28904 3 | 28905 0 | 28906 7

Паспорт изделия

Технические характеристики	28903 6	28904 3	28905 0	28906 7
Размер ДхШхВ, мм	104x104x28	159x159x28	203x203x28	285x285x28
Площадь освещения до, м²	3	6	7	10
Световой поток, лм	680	1190	1530	2040
Потребляемая мощность, Вт	8	14	18	24
Номинальный ток, А	0,06	0,12	0,17	0,22
Срок службы, не менее, ч	до 30 000			
Цветовая температура, К	4000			
Коэффициент цветопередачи CRI	>80			
Угол освещения, °	120°			
Степень защиты	IP20			
Номинальное напряжение, В	~230			
Гарантийный срок	2 года			
Рабочая температура, °C	-25...+45			
Класс защиты от поражения эл. током	II			



RU

- Наименование продукции:**
Светильник светодиодный.
- Область применения:**
Предназначены для внутреннего освещения.
- Хранение:**
Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения.
После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.
- Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 24 месяца.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортёра, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.
Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.
- Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки REV изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплект поставки:**
Светильник, монтажный комплект, паспорт изделия.

KZ

- Өнімнің атауы:**
Шам жарық диодты.
- Қолдану саласы:**
Ішкі жарықтандыруға арналған.
- Монтаж талабы және ережесі:**
Қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте тасылуы керек,
Арнайы тазартуларды талап етпейді.
- Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):**
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз
- Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:**
Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын / балқыма / жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
- Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:
00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жылы)
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 24 ай.
- Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы:**
Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Үкәлетті ұйым: TD Pan Electric, LLC, 141407, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ-сы, Панфилов к-сі, 21 иелік, 1 ғимарат, 08 қабат, 0802 бөлмесі.
Телефон: +7 (495) 739-39-20.
Импорттаушы: «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қалалық округі, Домодедово қ., Западный ықшам ауданы, 25 лет Октября к-сі, 9-үй, 013 үй-жай.
- Қабылдау күәлігі:**
REV сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлық міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- Жеткізу мазмұны:**
Шам, орнату жинағы, паспорт өнімдері.



Назначение и область применения

Светильник светодиодный предназначен для работы в электросетях переменного тока с напряжением 230В с частотой 50 Гц. Область применения светильника: внутреннее освещение общественных помещений (офисы, магазины, жилые помещения), в качестве акцентной подсветки кухонных гарнитуров, небольших витрин, шкафов и вспомогательного интерьерного освещения.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. При распаковке светильника убедиться в отсутствии повреждений корпуса светильника и источника питания, проводов и коннекторов. Периодически проверяйте: состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать светильник к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. Этот светильник содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник. Шнур светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован. После устранения угрозы — обратиться по месту приобретения товара. Светильник предназначен для использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

⚠ Запрещается

- Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Подключать светильник к поврежденной электропроводке.
- Переделывать конструкцию светильника.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов.
- При повреждении питающего кабеля, светильник должен быть утилизирован.

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте: состояние рассеивающих стекол, состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника. При загрязнении светильника очистите его поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества, растворители или другие агрессивные моющие средства. Недопустимо попадание воды на электрические части светильника.

Правила реализации и утилизации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Изделие не содержит опасных веществ. По окончании срока службы продукцию рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.АД54.В.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025; декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-DE.НВ11.В.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления).

*Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Сделано в Китае.

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. **rev.ru**

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.


Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.


Хранение и транспортировка

Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полиэтиленовый пакет. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях. Изделия должны храниться в складском помещении или под навесом в транспортной упаковке при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Комплект поставки




28903 6 | 28904 3
28905 0 | 28906 7



x2



x2



x1

1. Светильник
светодиодный (1 шт.)

2. Монтажный
комплект

3. Драйвер

4. Паспорт
изделия

Правила и условия монтажа

Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом.

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпусов светильника и источника питания, проводов и коннекторов.

- Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

Подключение светильника к сети переменного тока 230 В



Гарантийные обязательства

24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший изделие (при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Гарантийный талон

Модель артикул	Дата изготовления
Дата продажи	Подпись, штамп продавца



Чат-бот службы
поддержки
ответит на все
вопросы