

Автоматический освежитель  
воздуха BXG-AR-6006B

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели автоматический освежитель воздуха / BXG-AR-6006B (черный)!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

## УСТАНОВКА

1. С помощью ключа разблокируйте крышку корпуса и откройте ее (рис 1).
2. Приложите освежитель к месту установки, сделайте отметки на стене и просверлите два отверстия, забейте в них дюбели, вкрутите шурупы и установите на них освежитель (рис 2).
3. Установите баллон со спреем на металлические крепления устройства. Установите 2 батарейки размера D и нажмите кнопку ON. С помощью кнопок управления установите необходимый режим работы устройства (рис 3).
4. Закройте устройство и достаньте ключ (рис 4).

**Внимание!**

При установке баллона и батареек направьте устройство в сторону от лица.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

## НАСТРОЙКА

Открыть откидную фронтальную крышку, под ней находятся панель управления

**(Reset, Test, Set, Time, ▲, ▼, Power).**

1. Настройка времени работы:

- длительно нажать на кнопку "**Set**" для начала установки времени работы, на дисплее отобразится "**EVENT1**" (один из вариантов работы), и "**00**" в зоне установки часов. С помощью кнопок **▲/▼** установить час, с которого начнётся работа
- нажать **Set** "установить минуты (в зоне минут мигает "00"), с помощью кнопок **▲/▼**.
- нажать **Set** "установить окончание работы (в зоне часов мигает "00"), кнопками **▲/▼**.
- нажать **Set** "установить интервал (**interval**) работы с помощью кнопок **▲/▼** (изначально отображается: 15 минут).

## НАСТРОЙКА

- нажать "**Set**" для выбора дней недели (с понедельника до воскресенья) с помощью кнопок ▲/▼.
- нажать "**Set**" для выбора **EVENT 2/3/4/5** (также настроить эти варианты как и на варианте 1).
- нажать "**Set**" для фиксации установленных значений.

### 2. Установка текущего времени:

- Установить местное текущее время (например- четверг):
- нажать "**Time**" для установки часов (мигает "00") с помощью кнопок ▲/▼.
- нажать "**Time**" для установки минут (мигает "00") с помощью кнопок ▲/▼.
- нажать "**Time**" для установки текущего дня недели (с помощью кнопок ▲/▼).
- нажать "**Time**" для просмотра установок (фиксация операций с установками устройства).

Для сброса установок:

- длительно нажать "**Reset**" около 2 секунд, прозвучит звуковой сигнал, подождать 3 секунды пока будет чередоваться на индикаторе красный/зеленый свет, при этом происходит сброс всех данных.

### 3. функциональные кнопки:

- ▲: при нажатии значение увеличивается.
- ▼: при нажатии значение уменьшается.

### 4. Включение устройства для работы:

- вставьте 2 батарейки (элементы питания 1,5 в) в отсек. На дисплее отобразится "**Off**".
- нажать "**Power**" для включения (на дисплее отобразится "**On**" и будет мигать **Bluetooth** ).
- если мигает "**Off**", то все функции или отключены, или испорчены, или "подсели" батарейки.

### 5. Тест устройства:

- нажать "**Test**", запускается механизм, 3 раза меняется цвет индикатора, красный/зелёный мигает и выполняется один рабочий цикл впрыскивания ароматического спрея

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Источник питания | батарейки 13A LR 20 size D 1.5 V, 2 шт |
| Материал         | ABS-пластик                            |
| Вес              | 0,4 кг                                 |
| Габариты (ШхГхВ) | 86х83х238 мм                           |

Подходит для баллонов типа EBPO от 250 мл до 320 мл.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Серийный номер                       |  |
| Дата продажи                         |  |
| Наименование фирмы продавца          |  |
| Адрес и контактный телефон продавца: |  |

Печать и подпись фирмы-продавца:

Гарантийный ремонт предоставляется сроком \_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Производитель: «FOSHAN CITY NANHAI GUIXING HARDWEAR & ELECTRICAL APPLIANCE FACTORY»  
Address: No. 13 FENGXIUGANG ROAD HUANGQI NANHAI FOSHAN GUANGDONG CHINA  
Импортер: ООО «БийксДжи»  
Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, эт 1 пом XIII ком 98/1005г.



www.bxg-pro.ru  
www.bxg-pro.com