

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕАС

Наименование: однофазная трековая система освещения 220V
Серия: TRACK ACCESSORIES
Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия
АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия
Филиал: : «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индустриал билдинг, 615-617, Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай
Уполномоченная организация: ООО «ГЛОБО», 121087, РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский Парк, пр-д Промышленный, д. 7, стр. 3, эт/ком/пом 2/14/1. Тел.: +7-495-543-69-74, globo_company@mail.ru.
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Общие сведения
Однофазная трековая система состоит из системы шинопроводов и трековых светильников. Шинопровод предназначен для крепления светильников и их питания. Однофазная система позволяет в любой момент легко менять конфигурацию освещения, переставляя светильники в пределах длины шинопровода. Ассортимент светильников позволит объединить в одной системе основное, местное и акцентное освещение. Система предназначена для освещения только внутри помещений в отсутствии агрессивной среды и посторонних аэрозольных частиц при температуре от 0°С до +50°С и относительной влажности не более 80% и рассчитана на работу при напряжении 220-230В. Применены варианты монтажа на потолок из нормально воспламеняемых материалов, также осуществим монтаж с использованием тросовых подвесов.

Технические характеристики шинопроводов:

Артикул	A540106/A540133	A540206/A540233	A540306/A540333
Длина шинопровода	1м	2м	3м
Номинальное напряжение	220V		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Максимальная нагрузка	10А		
Материал корпуса	Алюминий, медь		
Цвет корпуса	Черный, белый		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Температура эксплуатации	0°С - +50°С		
Максимальная нагрузка на шинопровод в кг.	До 15кг на один метр шинопровода		
Комплектация	1 заглушка, 1 коннектор ввода питания		

Техническое обслуживание

Обслуживание однофазной трековой системы проводить только при отключенном электропитании. Протируй от пыли шинопровода, корпуса светильников и аксессуаров осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения. Чистить необходимо только поверхностные детали прибора, не разбирая его. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители. При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь шинопроводом и его аксессуарами.

Меры предосторожности.

- 1.1 Монтаж однофазной трековой системы должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.
- 1.2 Все работы с однофазной трековой системой выполняются только при отключенном напряжении питания.
- 1.3 Подключение шинопровода происходит напрямую в сеть переменного тока 230В/50Гц.
- 1.4 Запрещено вскрывать корпус шинопровода и аксессуаров, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции и опасности поражения электрическим током.
- 1.5 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- 1.6 Запрещена эксплуатация шинопровода и аксессуаров в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
- 1.7 Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования – дополнительный нагрев корпуса может привести к сокращению срока службы.
- 1.8 Запрещена эксплуатация шинопровода в сетях не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
- 1.9 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав шинопровода не входят.

Транспортировка и хранение

Шинопроводы и аксессуары к ним подлежат транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика) Условия транспортировки изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения изделия должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Шинопровод и аксессуары к нему не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизации подлежат лампы (источники света), отслужившие свой срок.

Сведения о приемке и продаже

Шинопровод соответствует ГОСТ 8607-82 и признан ГОДНЬМ к эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Шинопровод и аксессуары к нему производства фирмы «Арте ламп» спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598 CE). Гарантийные обязательства выполняются в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией светильников в нештатном режиме (или с лампами, превышающими максимальную мощность, указанную на патроне) либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, коротких замыканий и т.д.). Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения светильника, шинопровода, аксессуаров к ним, включая повреждения (сколы). За ущерб, причиненный в результате неправильного использования или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет. Гарантийные обязательства не распространяются на источники света (лампы), за исключением встроенных необслуживаемых источников света. Срок службы светильника, шинопровода и аксессуаров не менее 3 лет. Светильник, шинопроводы и аксессуары с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается через предприятие торговли поставщику только в период гарантийного срока.

Дополнительная информация

Продукция изготовлена в Китае.
Товар изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016 и сертифицирован: Сертификат №ЕАЭС RU С-IT.НБ54.В.06086/24, срок действия 02.09.2024 - 01.09.2029; Сертифицирующий орган: ООО «РУСКОМСЕРТ» 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8, телефон: +7 9057376721, адрес электронной почты: os@ruskomsert.ru.
Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Производитель систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отображения этого в руководстве по эксплуатации. Товар соответствует действующим стандартам качества.

Корешок талона №	Талон № на гарантийный ремонт светильника производства Арте Ламп Артикул
на гарантийный ремонт светильника производства Арте Ламп, артикул	Продан магазином (название)
Изыят для ремонта	« ____ » _____ 20г.
« ____ » _____ 20г.	ШТАМП/ПЕЧАТЬ магазина
Представитель ОТК (фамилия, подпись)	Подпись Продавца с расшивкой Выполнены работы по устранению неисправностей Представитель ОТК Штамп ОТК



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



Атауы: 220V бір фазалы жарықтандыру жүйесі

Сериялар: TRACK ACCESSORIES

Өндіруші: ARTE LAMP S.R.L. (Arte Lamp), Италия АДРЕС: Arte Lamp, Via Riccardo Zandonai 6/4, 301174 Венеция (VE), Италия тел. 02-8973-22-51 info@artelamp.it

Филиал: Arte Lamp, 110, 1/F Park Phuc өнеркәсіптік ғимараты, 615-617, Тай Нан Батыс көшесі, Гучжэнь, Қытай
Үкілетті ұйым: GLOBO LLC, 121087, Ресей Федерациясы, Мәскеу, vn.teg. муниципалды ауданы Филевский сабағы, Промышленный даңғылы, 7, 3 корпус, fl/бөлме/бөлме 2/14/l. Тел.: +7-495-543-69-74, globo_company@mail.ru

Негізгі ақпарат

Бір фазалы трек жүйесі шиналар мен трек шамдарынан тұрады. Шина сымы шамдарды бекітуге және оларды қуаттандыруға арналған. Бір фазалы жүйе кез-келген уақытта шамдардың конфигурациясын оңай өзгертуге, шамдарды шинаның ұзындығына ауыстыруға мүмкіндік береді. Шамдардың ассортименті бір жүйеде негізгі, жергілікті және екпінді жарықтандыруды біріктіруге мүмкіндік береді. Жүйе 0°C-тан +50°C-қа дейінгі температу-рада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын агрессивті орта мен бөгде аэрозоль бөлшектері жоқ үй-жайлардың ішінде ғана жарықтандыруға арналған және 220-230 в кернеуде жұмыс істеуге арналған.

Шина сымдарының техникалық сипаттамалары:

Мақала	A540106/A540133	A540206/A540233	A540306/A540333
Автобус ұзындығы	1м	2м	3м
Номиналды кернеу	220V		
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I		
Максималды жүктеме	10A		
Тұрғын үй материалы	Алюминий, мыс		
Корпус түсі	Қара ақ		
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20		
Климаттық өнімділік	UHL4		
Жұмыс температурасы	0°C - +50°C		
Шина трассасындағы максималды жүктеме кг.	Шинаның бір метріне 15 кг дейін		
Жабдық	1 штепсель, 1 қуат енгізу		

Техникалық қызмет көрсету

Бір фазалы трек жүйесіне техникалық қызмет көрсету тек электр қуаты өшірілген кезде жүзеге асырылады. Шина құбырын, шамдар мен аксессуарлардың корпусын шаңнан сүрту ластануына қарай жұмсақ шүберекпен жүзе-ге асырылады. Тек құрылғының беткі бөліктерін бөлшектемей тазалау керек. Тазалау үшін абразивті заттарды, қышқындарды, еріткіштерді қолдануға тыйым салынады. Егер корпус немесе оның сымдары зақымдалған болса, шиналар мен оның керек-жарақтарын пайдаланбаңыз.

Қауіпсіздік шаралары

- Бір фазалы трек жүйесін орнатуды қауіпсіздік техникасын қатаң сақтай отырып, тиісті біліктілігі бар маман ғана жүргізуі керек.
- Бір фазалы трек жүйесімен барлық жұмыстар тек қуат кернеуі өшірілген кезде орындалады.
- Шина сымы тікелей 230В/50Гц айнымалы ток желісіне қосылады.
- Шиналар мен аксессуарлардың корпусын ашуға тыйым салынады, бұл құрылымның ішкі бөліктеріне зақым келтіруі және электр тогының соғу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Енім тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Шиналар мен керек-жарақтарды шаң немесе ылғал мөлшері жоғары бөлмелерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жылыту құрылғыларына, жылыту және кондиционерлер жүйелеріне жақын орнатпаңыз-корпусты қосымша қыздыру қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- ГОСТ Р 32144-2013 талаптарына сәйкес келмейтін желілерде шиналарды пайдалануға тыйым салынады.
- радиоактивті және улы заттар Шина құбырының құрамына кірмейді.

Тасымалдау және сақтау

Шиналар мен керек-жарақтар дайындаушының (жеткізушінің)қаптамасында тасымалдауға және сақтауға жатады Сыртқы ортаның Климаттық факторларының әсеріне байланысты өнімді тасымалдау шарттары ГОСТ 15150-69 бойынша 2 сақтау тобына сәйкес келуі керек. механикалық факторлар белгілме - ГОСТ 23216-78 бойынша П тобы. Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 бойынша 2-топқа сәйкес келуі керек.

Жою

Шиналар мен оған арналған керек-жарақтар өмір сүру, адамдардың денсаулығы және өмір сүру мерзімі аяқталғаннан кейін қоршаған ортаға қауіп төндірмейді. Өз мерзімін өтеген шамдар (жарық көздері) қадеге жара-туға жатады.

Қабылдау және сату туралы ақпарат

Трек ГОСТ 8607-82 сәйкес келеді және жұмыс істеуге ҚАЙРЫМДЫ деп танылды.

Кепілдік

«Arte lamp» компаниясы шығарған шиналар мен оған керек-жарақтар еуропалық қауіпсіздік стандарттарының (EN 60.598 CE) талаптарына сәйкес жобаланған, өндірілген және сыналған. Кепілдік міндеттемелер тұтынушы осы басшылықта белгіленген пайдалану шарттарын сақтаған кезде және сатып алу күнін растайтын құжатпен бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 36 ай ішінде орындалады. Кепілдік қызмет көрсету шамдарды штаттан тыс режимде (немесе картриджке көрсетілген ең жоғары қуаттан асатын шамдармен) немесе өндіруші көздемеген жағдайларда, сондай-ақ бөгде жағдайлардың (электр қуатының керне-уінің секірулері, қысқа тұйықталулар және т.б.) әсерінен болған шамдарды дұрыс қоспау, пайдалану салдарынан болған зақымға қолданылмайды. Кепілдік қызмет көрсету шамның, Шина құбырының, оларға керек-жарақтардың, оның ішінде зақымданудың (чиптердің) кез келген механикалық зақымдалуына қолданылмайды. Оны дұрыс пайдаланбау немесе мақсатсыз пайдалану нәтижесінде келтірілген залал үшін өндіруші жауап бермейді. Кепілдік міндеттемелері кіріктірілген техникалық қызмет көрсетілетін жарық көздерін қоспағанда, жарық көздеріне (шамдарға) қолданылмайды. Шамның, шинаның және аксессуарлардың қызмет ету мерзімі кемінде 3 жыл. Өндірістік сипаттағы ақаулары анықталған шам, шиналар мен аксессуарлар сауда кәсіпорны арқылы жеткізушіге кепілдік мерзімі кезеңінде ғана қайтарылады.

Қосымша ақпарат

Өнімдер Қытайда жасалған.
Тауар ЕАЭО КО ТР 004/2011, 020/2011, 037/2016 талаптарына байланысты алынды. және сертификатталған: ЕАЭО Несертификаты RU СП.Н В 54.В. 06086 / 24, қолданылу мерзімі 02.09.2024-01.09.2029.; Сертификаттау органы: «РУСКОМСЕРТ» ЖШҚ 125362, Ресей, Мәскеу қаласы, Құрылыс өткелі, 7А үй, 6 КОРПУС, ЭТ 1км 8, телефон: +7 9057376721, электрондық пошта мекенжайы: os@ruskomsert.ru.
Сауда кәсіпорнының атауы

Сату күні « » _____ 20 _____ г.

Өндіруші өндірілген шамдарды жүйелі түрде жетілдіреді және оны нұсқаулықта көрсетпестен дизайнға шамалы өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Өнім кәзіргі сапа стандарттарына сәйкес келеді.

Ваучер №	Арте шығарған шамды кепілдік жөндеуге арналған купон № Шам жеткізуші коды
Arte Lamp шығарған шамды кепілдік жөндеуге ар- налған, мақала	Дүкенде сатылады (аты) « » _____ 20г.
Жөндеу үшін алынды	Дүкеннің мөрі/мөрі Сатушының шифрды шешумен қол қоюы
« » _____ 20 _____ г.	
ОТК өкілі (тегі, қолы)	Ақауларды жою жұмыстары орындалды