



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА:**  
**БЕРУШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ JETA SAFETY**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Необходимы для защиты органов слуха от воздействия шума выше 80дБ.

Сфера применения: строительство, работа с инструментом, цеховые работы, охота, стрельба, работа на станках.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

**ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

**Одноразовые беруши (модели Silentium 37 дБ, Silentium Max 37 дБ).** Достаньте беруши из упаковки чистыми руками. Покатайте берушу между ладонями, чтобы сформировать максимально узкий цилиндр. Затем одной рукой слегка оттяните ушную раковину назад и вверх, другой рукой полностью вставьте берушу в ушной канал. Подержите 30-40 секунд, пока беруша полностью не расправится внутри ушного канала. Правильно вставленную берушу не должно быть видно смотрящему на вас спереди человеку.

Одноразовые беруши следует утилизировать после использования.

**Многоразовые беруши (модели Sonido 33 дБ, Sonido Max 33 дБ).** Достаньте беруши из упаковки чистыми руками. Возьмите одну из беруш большим и указательным пальцем и, слегка поворачивая, вставьте в ушной канал. Для облегчения процесса установки слегка оттяните ушную раковину назад и вверх. Проверьте, чтобы беруши плотно прилегали по всей ушной раковине.

Многоразовые беруши можно мыть под струей воды и/или протирать влажными салфетками. Беруши должны храниться только в индивидуальной упаковке. При правильном уходе многоразовые беруши можно заменять раз в 2-4 недели.

**Проверка защиты.** После установки беруш, вблизи источника шума плотно закройте уши ладонями и затем отпустите. Это действие не должно значительно влиять на громкость шума. В противном случае необходимо подобрать средство защиты органа слуха, подходящее для данного уровня шума.

**Снятие беруш.** Аккуратно поверните берушу, осторожно вытягивая ее наружу из ушного канала. Слишком быстрое удаление берушей может повредить барабанную перепонку.

**ВНИМАНИЕ!** Беруши обеспечивают защиту слуха при правильной установке и постоянном ношении около источников шума. Даже кратковременное снятие беруш около источников шума может привести к повреждению органов слуха. Беруши могут пострадать от воздействия химических веществ. Несоблюдение рекомендаций по ношению и уходу за берушами может привести к потере потребительских свойств. Ваши беруши могут быть использованы только вами.

**СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ**

Противошумные беруши изготовлены в соответствии с EN 13819-1:2002, EN 352, ГОСТ 12.4.275-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний». Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА**

Артикул	Модель	Наименование	Поглощение шума (SNR)	AS/NZS 1270:2002
JEM10, JEM20, JEM20-BAG500, JEM50	Silentium 37 дБ	Беруши противошумные	37 дБ	Class 5
JEM21, JEM11, JEM51	Silentium Max 37 дБ	Беруши противошумные со шнурком	37 дБ	Class 5
JEM30, JEM30-B	Sonido 33 дБ	Беруши противошумные многоразовые	33 дБ	Class 5
JEM31, JEM31-B, JEM41, JEM41-B	Sonido Max 33 дБ	Беруши противошумные многоразовые со шнурком	33 дБ	Class 5

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Полный гарантийный срок хранения (годности) составляет 5,5 лет с момента изготовления. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -20°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов.

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке. ММ.ГГГГ = месяц/год производства.

**ВНИМАНИЕ!** Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировать необходимо в упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Материалы, из которых изготовлены беруши, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, беруши утилизируются как бытовой или промышленный мусор в соответствии с действующим законодательством.

Сделано в Китае. Изготовитель: GUANGZHOU J&Y SAFETY PRODUCTS MANUFACTURER CO., LTD. Юр. адрес: No.5, Yongle Road, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, 510880, Китай.

Уполномоченный импортер: ООО «АВТОГРАФ Сейфти». Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, литер Д, пом. 19.