

Многофункциональный светодиодный фонарь на сменном Li-Ion аккумуляторе 4000 мАч

Особенности

- COB - дает мягкий заливной свет 6000K
- Торцевой диод для направленного света
- Лазерная указка
- Максимальный световой поток 600 лм
- Сменный литий-ионный аккумулятор 21700 3.65 В 4000 мАч
- Сильный магнит
- Прорезиненный корпус
- Регулируемый угол наклона
- Встроенная зарядка USB Type-C
- Влагозащита IPX6
- USB-кабель в комплекте

Режимы

Рассеянный свет для местного освещения

COB 30% - 200 лм - до 9 ч. - дальн. 18 м

COB 100% - 600 лм - до 3 ч. - дальн. 30 м

Направленный свет

SMD 100% - 200 лм - до 9 ч. - дальн. 60 м

Режимы переключаются последовательно нажатием кнопки.

Лазерная указка. Включается удержанием кнопки. При отпускании кнопки выключается.

Возможность регулировки положений (4 варианта) относительно опоры фонаря. Сильный магнит позволит закрепить его на металлической поверхности под любым углом для удобства работы. На задней грани фонаря находится складывающийся крючок для подвешивания.

Зарядка

Для зарядки подключите фонарь к любому блоку питания USB (адаптер, компьютер, внешний аккумулятор и т.д.).

Уровень заряда отображается на экране.

Ток зарядки 2А. Время зарядки 2,5ч.

Комплектация

Фонарь

Аккумулятор Li-Ion 21700 4000 мАч

USB-кабель

Инструкция

