



www.fox-cctv.ru

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

FX-PS WP-84W-12/7



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1Б
2024г.

**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!**

Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение от электросети 220В.

Перед началом работ по монтажу изделия, отключите питание в электросети.

Влагозащищенный источник питания **FX-PS WP-84W-12/7** предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения (видеодомофон, электромеханический замок, IP или WIFI камера и др.) напряжением 12В или 14В* постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220В.

Источник защищен от перегрузки и замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу.

***по умолчанию 12В, для напряжения 14В необходимо удалить желтую перемычку.**

Основные параметры:

Напряжение питающей сети ~220В, 50Гц	100-240В
Выходное напряжение постоянного тока	12В или 14В*
Максимальный ток нагрузки при 12В/14В	7А / 6А
Степень защиты	IP 67
Диапазон рабочих температур	от -30°С до +40°С
Масса НЕТТО (БРУТТО) кг.	0,75 (0,85)
Габаритные размеры ШхГхВ мм	55х178х35
Корпус	PC+ABS пластик



ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)

При установке в плохо вентилируемом месте допустимый ток нагрузки не более 6А.

Изделие не содержит драгоценных металлов и камней.

Модель: **FX-PS WP-84W-12/7**

S/N:

Дата продажи: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. Срок службы не менее пяти лет.

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации.

Дополнительная информация на сайте: www.fox-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-1002132

Звонок бесплатный по всей территории РФ