



ВЫСОКАЯ ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОЁМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



РЕЖИМ ЗИМА / ЛЕТО

СТАБИЛЬНЫЙ ЗАПУСК В РАЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ AVR

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Бензиновый генератор	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 16 А	1 шт.
Силовая вилка EURO 230 В / 16 А	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Воронка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, кВт	3,2
Максимальная мощность, кВт	3,5
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной / Электростартер
Объём двигателя, см ³	223
Макс. мощность двигателя, л.с. / кВт	6,3 / 4,6
Расход топлива, г/кВт*ч л/кВт*ч	360 0,47
Объём топливного бака, л	25
Уровень шума, дБ	77
Габариты генератора / упаковки, мм	620x460x500 / 634x495x520
Вес генератора / в упаковке, кг	54 / 54,5

арт. 7001

INVERTER 3,5 кВт



Медная обмотка



Надёжный двигатель



Автоматический стабилизатор напряжения AVR



Датчик аварийного уровня масла



Датчик уровня топлива



Защита от перегрузок



Защита от короткого замыкания