



## ВЫСОКАЯ ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ

Для включения энергоёмкого оборудования



## РЕЖИМ ЗИМА / ЛЕТО

Стабильный запуск в разных погодных условиях



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВР

Автоматический запуск при отключении электроэнергии



## ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

Быстрый и лёгкий запуск двигателя



### КОМПЛЕКТАЦИЯ



Бензиновый генератор	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 16 А	2 шт.
Силовая вилка EURO 230 В / 32 А	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Воронка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, кВт	5,5
Максимальная мощность, кВт	6
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной / Электростартер
Объём двигателя, см <sup>3</sup>	420
Макс. мощность двигателя, л.с. / кВт	13 / 9,6
Расход топлива, г/кВт*ч   л/кВт*ч	360   0,47
Объём топливного бака, л	40
Уровень шума, дБ	82
Габариты генератора / упаковки, мм	710x540x610 / 735x560x650
Вес генератора / в упаковке, кг	83,7 / 97,2

арт. 7002

**INVERTER** **6** **кВт**



Медная обмотка



Надёжный двигатель



Автоматический стабилизатор напряжения AVR



Датчик аварийного уровня масла



Датчик уровня топлива



Защита от перегрузок



Защита от короткого замыкания