



### ЧИСТАЯ СИНУСОИДА

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ  
 ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ



### МУЛЬТИДИСПЛЕЙ

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



### ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО И УМЕНЬШАЕТ  
 ШУМ ОТ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



### ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ ЗАПУСК  
 ДВИГАТЕЛЯ



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ



Бензиновый инверторный генератор	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 16 А	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 32 А	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Нижняя опора из резины («ножка»)	4 шт.
Воронка	1 шт.
Автоштетер 12 В с проводами для зарядки аккумулятора	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, кВт	4,5
Максимальная мощность, кВт	5,0
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной / Электростартер
Объём двигателя, см <sup>3</sup>	236
Макс. мощность двигателя, л.с. / кВт	8,3 / 6,1
Расход топлива, г/кВт*ч   л/кВт*ч	360   3
Объём топливного бака, л	12
Степень защиты	IP23
Габариты генератора / упаковки, мм	540x435x475 / 540x435x478
Вес генератора / в упаковке, кг	32 / 45

арт. 1655

**INVERTER** **5,0** **кВт**



Компактные габариты



Надёжный двигатель



Автомобильная розетка 12 В



Датчик уровня топлива



Датчик аварийного уровня масла



Защита от перегрузок



Медная обмотка 100%