



МУЛЬТИДИСПЛЕЙ

НАПРЯЖЕНИЕ, ЧАСТОТА ТОКА,
СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ



ЧИСТАЯ СИНУСОИДА

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО И УМЕНЬШАЕТ
ШУМ ОТ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность, кВт	5,0
Максимальная мощность, кВт	5,5
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной стартер / электростартер
Объём двигателя, см ³	223
Расход топлива, г/кВт · ч л/кВт · ч	230 2,1
Объём топливного бака, л	11
Уровень шума, дБ	68
Габариты генератора / упаковки, мм	605x420x545 / 685x480x650
Вес генератора / в упаковке, кг	41 / 43

арт. 1554

5,5 кВт
INVERTER

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Бензиновый инверторный генератор	1 шт.
Евророзетка 16 А	1 шт.
Евророзетка 32 А	1 шт.
Отвёртка	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.



Низкий
уровень шума



Компактный
и эргономичный корпус



Медная обмотка



Автомобильная
розетка 12 В



Датчик
уровня топлива



Датчик аварийного
уровня масла



Защита
от перегрузок