

Таблица оценки времени автономной работы ИБП POWERMAN SMART 1500 HYBRID

	Мощность постоянной нагрузки, Вт							
	100	300	500	700	800	1000	1100	1200
АКБ (12В):	Время автономной работы в часах							
120Ач	9,6	3,2	1,9	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8
220Ач	17,5	5,8	3,5	2,5	2,2	1,8	1,6	1,5
300Ач	23,9	8,0	4,8	3,4	3,0	2,4	2,2	2,0
400Ач	31,9	10,6	6,4	4,6	4,0	3,2	2,9	2,7

При использовании таблицы для подбора аккумуляторных батарей следует учесть:

1. Мощность потребления электроэнергии нагрузкой постоянна в течение всего времени автономной работы, приведенного в таблице. При изменяющейся мощности нагрузки следует использовать оценку средней мощности потребления электроэнергии.

*Примеры: 1) Подключенный к ИБП холодильник имеет компрессор с электрической мощностью 150 Вт, но включается этот компрессор один раз в 10 минут и работает 3 минуты. В этом случае, среднее потребление будет равно: 150 Вт / 10 мин. * 3 мин. = 45 Вт.*

2) Реальное потребление компьютера зависит от загрузки и всегда меньше номинальной мощности блока питания. При номинальной мощности 500 Вт реальная мощность потребления может составить от 140 Вт до 450 Вт, т.е. меняется в несколько раз.

2. Приведено минимальное время работы ИБП от герметизированных батарей Powerman при температуре 25°C. При других температурах, а также для аккумуляторов других типов, времена автономной работы могут отличаться.