TEAMPROF

PRODUCTIVE
FUTURE
TOGETHER

Инструкция по эксплуатации и паспорт на шнур электрический

Разветвитель, 2 pin, 1-2

Серия TPF-SC. Артикулы: TPF-SC2/1-2-B, TPF-SC2/1-2-W



1 Описание и области применения

1.1. Шнуры электрические предназначены для подключения светодиодной продукции Teamprof, а так же светодиодной продукции других производителей, имеющей характеристики, отвечающие техническим характеристикам шнуров электрических.

1.2. Могут использоваться для соединения с оголенными токоведущими жилами рабочей сети или для удлинения/разветвления подключения продукции Teamprof с соответствующим рабочим входящим напряжением (светодиодные нити, светодиодная бахрома, светодиодные занавесы, светодиодные сетки, дюралайт и гибкий неон (при использовании переходника) и т.д.).

1.3. Могут представлять собой: 2 провода с изоляцией из ПВХ, на концах которых с одной стороны расположен стандартный коннектор Teamprof типа «папа» или типа «мама», с другой стороны – оголенные токоведущие жилы для соединения с рабочей сетью требуемого напряжения питания; один стандартный коннектор Teamprof на вход - «папа» и несколько на выход - «мама», расположенные на проводах, выходящих из общего корпуса; провод с изоляцией из ПВХ, на концах которого расположены стандартные коннекторы Teamprof; провод с изоляцией из ПВХ, на котором на равном удалении расположены Т-образные стандартные коннекторы Teamprof и т.д.

2 Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики семейства «Разветвитель, 2 pin, 1-2»:

Рабочее входящее напряжение	как у подключаемого блока питания (1–220 В AC/DC)
Максимальный ток	7.5 А
Длина	540 мм
Тип разъёма	2 pin
Материал кабеля	ПВХ (с содержанием силикона)
Количество жил	2 шт
Цвета провода	Чёрный, Белый
Степень пылевлагозащиты	IP65 по ГОСТ 14254-2015
Диапазон рабочих температур	от -40°С до +60°С
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1 по ГОСТ 15150

2.2. Паспорт распространяется на артикулы:

Артикул	Цвет провода
TPF-SC2/1-2-B	Чёрный
TPF-SC2/1-2-W	Белый

Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Данная инструкция принадлежит ИП Кувшинова Алиса Александровна.

3 Основные требования по эксплуатации и безопасности

3.1. Достать изделие из упаковки, произвести осмотр на предмет повреждений, если изделие имеет видимые дефекты, то его эксплуатация запрещена.

3.2. Перед использованием проверить работоспособность изделия при комнатной температуре, подключив к сети, СТРОГО с использованием рекомендованного производителем блока питания.

3.3. Возможные неисправности и методы их устранения:

Возможная неисправность	Возможная причина	Возможный способ устранения
При использовании шнура электрического подключаемое изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Не исправен блок питания	Заменить блок питания на исправный, проверить корректность его работы

3.4. Не рекомендуется: производить монтаж при температуре ниже 0 °С; погружение в воду; излишнее растяжение/сжатие изделия.

3.5. Не допускается контакт с нагретыми выше +60 °С поверхностями или предметами.

3.6. Использовать в помещениях вдали от источников влаги и огня.

3.7. Следует всегда отключать питание в случае монтажных или профилактических работ.

3.8. Срок службы изделия – 60 месяцев со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

3.9. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием.

4 Комплектация

- Шнур электрический – 1 шт.
- Краткая инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

5 Правила хранения и транспортировки

5.1. Изделие упаковывается в транспортную тару - коробки*, изготовленные из картона по ГОСТ 7933 или ГОСТ 7376.

*Допускается использование других видов упаковки и транспортной тары, обеспечивающих надежную сохранность светотехники при транспортировке и хранении.

5.2. Размещение и транспортировка изделия должна обеспечивать защиту от: механических повреждений; попадания прямых солнечных лучей и/или влаги; воздействия повышенных температур (свыше 40 °С), паров кислот, щелочей и других агрессивных соединений.

5.3. После транспортировки изделия при отрицательных температурах перед использованием его следует выдерживать при температуре не ниже 10 °С не менее 8 часов.

5.4. Условия хранения должны обеспечивать защиту от: механических повреждений; попадания прямых солнечных лучей и/или влаги; воздействия повышенных температур (свыше 40 °С), паров кислот, щелочей и других агрессивных соединений.

5.5. Храните в недоступном для детей месте.

5.6. Диапазон температуры хранения - от 10 °С до 25 °С при влажности воздуха не выше 80%.

5.7. Срок хранения при условии соблюдения правил хранения составляет 5 лет.

6 Соответствие техническим регламентам и гарантийные обязательства

6.1. Продукция соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"

(ТР ТС 004/2011), о чем свидетельствует сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.HA90.B.01041/26, а также маркировка товара единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС.

6.2. Гарантийный срок изделия составляет 6 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

6.3. В случае выхода из строя изделия потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.

6.4. Гарантийные требования предъявляются по месту приобретения изделия.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, имеющее механические повреждения и/или признаки нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

7 Сведения об утилизации

7.1. По завершению эксплуатации изделие относится к 4 классу опасности.

7.2. Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8 Сведения о производителе и импортёре

8.1. Изготовлено в КНР.

8.2. Производитель: FIRST INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Китай, Aihua Pioneer Park, 818# Kaifa Da Dao, Taizhou City, Zhejiang Province, China

8.3. Импортер: ИП Кувшинова Алиса Александровна, адрес: 123181, г. Москва, ул. Исаковского, д.4, к.2.
Контактный номер телефона: 8 (800) 707-60-87; 8 (495) 117-34-54.
Электронная почта: info@teamprof.ru

9 Отметка о продаже

9.1. Артикул: _____

9.2. Дата продажи: _____

9.3. Покупатель: _____

9.4. Продавец: _____

М.П.